



avviatori motore SIRIUS M200D modulo tecnologico avviatore diretto commutazione elettronica AC-3, 0,75 kW / 400 V 0,15 A...2,00 A protezione elettronica da sovraccarico termistore: THERMOCLICK / PTC con contatto del freno DC 180 V 4DI / 2DO Han Q4/2 - Han Q8/0 tramite modulo di comunicazione 3RK1305\* impiegabile su PROFIBUS o PROFINET

|                                                                    |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| marca del prodotto                                                 | SIRIUS                                                             |
| denominazione del prodotto                                         | Avviatori motore                                                   |
| esecuzione del prodotto                                            | avviatore diretto                                                  |
| designazione del tipo di prodotto                                  | M200D                                                              |
| funzione del prodotto                                              |                                                                    |
| • comando sul posto                                                | No                                                                 |
| • interfaccia corrente di comando per cablaggio parallelo          | No                                                                 |
| tensione di isolamento valore nominale                             | 500 V                                                              |
| grado di inquinamento                                              | 3                                                                  |
| tensione di tenuta a impulso valore nominale                       | 6 000 V                                                            |
| tensione max. ammissibile per separazione sicura                   |                                                                    |
| • tra circuito principale e circuito ausiliario                    | 400 V                                                              |
| • tra circuito di comando e circuito ausiliario                    | 24 V                                                               |
| grado di protezione IP                                             | IP65                                                               |
| resistenza agli urti                                               | 12g / 11 ms                                                        |
| tipo di coordinamento                                              | 1                                                                  |
| certificato di idoneità                                            | CE                                                                 |
| Direttiva RoHS (data)                                              | 07/01/2006                                                         |
| funzione del prodotto                                              |                                                                    |
| • avviamento diretto                                               | Sì                                                                 |
| • avviamento reversibile                                           | No                                                                 |
| parte integrante del prodotto uscita per freno motore              | Sì                                                                 |
| dotazione del prodotto                                             |                                                                    |
| • comando del freno con AC 230 V                                   | No                                                                 |
| • comando del freno con AC 400 V                                   | No                                                                 |
| • comando del freno con DC 24 V                                    | No                                                                 |
| • comando del freno con DC 180 V                                   | Sì                                                                 |
| • comando del freno con DC 500 V                                   | No                                                                 |
| ampliamento del prodotto modulo di frenatura per comando del freno | No                                                                 |
| funzione del prodotto protezione da cortocircuito                  | Sì                                                                 |
| esecuzione della protezione da cortocircuito                       | interruttore automatico                                            |
| potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu)              |                                                                    |
| • con 400 V valore nominale                                        | 50 000 A                                                           |
| • con 500 V valore nominale                                        | 20 000 A                                                           |
| emissione di disturbi EMC secondo IEC 60947-1                      | CISPR11, ambiente A (group 2)                                      |
| immunità ai disturbi EMC secondo IEC 60947-1                       | conforme al grado di severità 3, ambiente A (ambiente industriale) |
| disturbi condotti                                                  |                                                                    |
| • di tipo burst secondo IEC 61000-4-4                              | 2 kV collegamento di rete / 1 kV connettore di controllo           |
| • conduttore-terra di tipo surge secondo IEC 61000-4-5             | 2 kV                                                               |
| • conduttore-conduttore di tipo surge secondo IEC 61000-4-6        | 1 kV                                                               |

|                                                                                                                  |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Sicurezza elettrica</b>                                                                                       |                                          |
| <b>protezione da contatto contro la folgorazione</b>                                                             | protezione per le dita                   |
| <b>Circuito elettrico principale</b>                                                                             |                                          |
| <b>numero di poli per circuito principale</b>                                                                    | 3                                        |
| <b>esecuzione del contatto di commutazione</b>                                                                   | comando elettronico / tiristore / 2 fasi |
| <b>valore di intervento impostabile per corrente dello sganciatore di sovraccarico dipendente dalla corrente</b> | 0,15 ... 2 A                             |
| <b>esecuzione della protezione motore</b>                                                                        | protezione totale del motore             |
| <b>tensione di impiego valore nominale</b>                                                                       | 200 ... 440 V                            |
| <b>corrente di impiego</b>                                                                                       |                                          |
| • con AC con 400 V valore nominale                                                                               | 2 A                                      |
| • con AC-3 con 400 V valore nominale                                                                             | 2 A                                      |
| <b>potenza di impiego</b>                                                                                        |                                          |
| • con AC-3                                                                                                       |                                          |
| — con 400 V valore nominale                                                                                      | 0,75 kW                                  |
| — con 500 V valore nominale                                                                                      | 750 W                                    |
| • con AC-3e                                                                                                      |                                          |
| — con 400 V valore nominale                                                                                      | 1 kW                                     |
| — con 500 V valore nominale                                                                                      | 0,75 kW                                  |
| <b>funzione del prodotto</b>                                                                                     |                                          |
| • ingressi digitali parametrizzabili                                                                             | Sì                                       |
| • uscite digitali parametrizzabili                                                                               | Sì                                       |
| <b>numero di ingressi digitali</b>                                                                               | 4                                        |
| <b>numero delle prese</b>                                                                                        |                                          |
| • per segnali di uscita digitali                                                                                 | 2                                        |
| • per segnali di ingresso digitali                                                                               | 4                                        |
| <b>numero delle uscite digitali</b>                                                                              | 2                                        |
| <b>Tensione di alimentazione</b>                                                                                 |                                          |
| <b>tipo di tensione della tensione di alimentazione</b>                                                          | DC                                       |
| <b>tensione di alimentazione 1 con DC</b>                                                                        | 24 V                                     |
| <b>Circuito di comando/ Comando</b>                                                                              |                                          |
| <b>tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando</b>                                               | DC                                       |
| <b>tensione di alimentazione di comando 1 con DC</b>                                                             |                                          |
| • valore nominale                                                                                                | 20,4 ... 28,8 V                          |
| •                                                                                                                | 20,4 ... 28,8 V                          |
| <b>corrente di comando con DC</b>                                                                                |                                          |
| • con modo di funzionamento standby                                                                              | 100 mA                                   |
| • durante l'esercizio                                                                                            | 600 mA                                   |
| <b>potenza dissipata [W] nel circuito ausiliario e di comando</b>                                                |                                          |
| • in stato di commutazione OFF con circuito di bypass                                                            | 2,7936 W                                 |
| • in stato di commutazione ON con circuito di bypass                                                             | 3,2256 W                                 |
| <b>Tempi di reazione</b>                                                                                         |                                          |
| <b>ritardo all'inserzione</b>                                                                                    | 25 ms                                    |
| <b>ritardo alla disinserzione</b>                                                                                | 35 ms                                    |
| • <b>posizione di montaggio</b>                                                                                  | verticale, orizzontale, coricato         |
| • <b>posizione di montaggio consigliato</b>                                                                      | orizzontale                              |
| <b>tipo di fissaggio</b>                                                                                         | fissaggio a vite                         |
| <b>altezza</b>                                                                                                   | 215 mm                                   |
| <b>larghezza</b>                                                                                                 | 294 mm                                   |
| <b>profondità</b>                                                                                                | 148 mm                                   |
| <b>Condizioni ambientali</b>                                                                                     |                                          |
| <b>altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max.</b>                                                    | 2 000 m                                  |
| <b>temperatura ambiente</b>                                                                                      |                                          |
| • durante l'esercizio                                                                                            | -25 ... +55 °C                           |
| • durante l'immagazzinaggio                                                                                      | -40 ... +70 °C                           |
| • durante il trasporto                                                                                           | -40 ... +70 °C                           |
| <b>umidità relativa durante l'esercizio</b>                                                                      | 10 ... 95 %                              |
| <b>protocollo viene supportato</b>                                                                               |                                          |
| • protocollo PROFIBUS DP                                                                                         | No                                       |

|                                                                            |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| • protocollo PROFINET                                                      | No                                |
| <b>esecuzione dell'interfaccia</b>                                         |                                   |
| • protocollo AS-Interface                                                  | No                                |
| • protocollo PROFINET                                                      | No                                |
| • protocollo PROFIBUS DP                                                   | No                                |
| <b>funzione del prodotto comunicazione di bus</b>                          | Sì                                |
| protocollo viene supportato protocollo AS-Interface                        | No                                |
| funzione del prodotto interfaccia corrente di comando con iO-Link          | No                                |
| <b>esecuzione del collegamento elettrico</b>                               |                                   |
| • per circuito principale                                                  | spina a norma ISO 23570, HAN Q4/2 |
| • per circuito ausiliario e di comando                                     | spina                             |
| <b>esecuzione del collegamento elettrico</b>                               |                                   |
| • 1 per segnali di ingresso digitali                                       | presa M12                         |
| • 1 per segnali di uscita digitali                                         | presa M12                         |
| • 2 per segnali di ingresso digitali                                       | presa M12                         |
| • 3 per segnali di ingresso digitali                                       | presa M12                         |
| • 4 per segnali di ingresso digitali                                       | presa M12                         |
| corrente a pieno carico (FLA) per motore trifase con 480 V valore nominale | 1,6 A                             |
| <b>potenza meccanica erogata [hp]</b>                                      |                                   |
| • per motore trifase                                                       |                                   |
| — con 460/480 V valore nominale                                            | 0,7 hp                            |
| tensione di impiego con AC a 60 Hz secondo CSA e UL valore nominale        | 480 V                             |

#### Certificati/ Approvazioni

##### General Product Approval



[Confirmation](#)



| General Product Approval | EMV | Test Certificates | other | Industrial Communication |
|--------------------------|-----|-------------------|-------|--------------------------|
|--------------------------|-----|-------------------|-------|--------------------------|



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)



#### Ulteriori informazioni

##### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

##### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

##### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RK1395-6KS71-0AD5>

##### Generatore CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1395-6KS71-0AD5>

##### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK1395-6KS71-0AD5>

##### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK1395-6KS71-0AD5&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1395-6KS71-0AD5&lang=en)



