



avviatore invertitore Failsafe, 3RM1, 500 V, 0,55...3kW, 1,6...7A, AC 110...230V, morsetti a molla (push-in)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| marca del prodotto                                                                                                                                                                                                                                                                     | SIRIUS                                                                       |
| categoria del prodotto                                                                                                                                                                                                                                                                 | Avviatori motore                                                             |
| denominazione del prodotto                                                                                                                                                                                                                                                             | Avviatore invertitore fail-safe                                              |
| esecuzione del prodotto                                                                                                                                                                                                                                                                | Con protezione elettronica da sovraccarico e disinserzione di sicurezza      |
| designazione del tipo di prodotto                                                                                                                                                                                                                                                      | 3RM1                                                                         |
| <b>Dati tecnici generali</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |
| variante di apparecchio secondo IEC 60947-4-2                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                            |
| funzione del prodotto                                                                                                                                                                                                                                                                  | avviatore invertitore fail-safe                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>protezione intrinseca dell'apparecchio</li> <li>per alimentazione di tensione protezione dall'inversione di polarità</li> </ul>                                                                                                                 | Sì<br>Sì                                                                     |
| idoneità all'impiego connettore di apparecchiatura 3ZY12                                                                                                                                                                                                                               | No                                                                           |
| potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo</li> <li>senza il valore della corrente di carico tip.</li> </ul>                                                                                                                          | 1,13 W<br>3,22 W                                                             |
| tensione di isolamento valore nominale                                                                                                                                                                                                                                                 | 500 V                                                                        |
| categoria di sovratensione                                                                                                                                                                                                                                                             | III                                                                          |
| tensione di tenuta a impulso valore nominale                                                                                                                                                                                                                                           | 6 kV                                                                         |
| tensione max. ammissibile per separazione sicura                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>tra circuito principale e circuito ausiliario</li> <li>tra circuito di comando e circuito ausiliario</li> </ul>                                                                                                                                 | 500 V<br>250 V                                                               |
| resistenza agli urti                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 g / 11 ms                                                                  |
| frequenza di commutazione max.                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 1/s                                                                        |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009                                                                                                                                                                                                                                         | Q                                                                            |
| Direttiva RoHS (data)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 03/01/2017                                                                   |
| funzione del prodotto                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>avviamento diretto</li> <li>avviamento reversibile</li> </ul>                                                                                                                                                                                   | No<br>Sì                                                                     |
| funzione del prodotto protezione da cortocircuito                                                                                                                                                                                                                                      | No                                                                           |
| <b>Compatibilità elettromagnetica</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |
| emissione di disturbi EMC secondo IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                          | classe A                                                                     |
| immunità ai disturbi EMC secondo IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                           | Classe A                                                                     |
| disturbi condotti                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>di tipo burst secondo IEC 61000-4-4</li> <li>conduttore-terra di tipo surge secondo IEC 61000-4-5</li> <li>conduttore-conduttore di tipo surge secondo IEC 61000-4-5</li> <li>per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-6</li> </ul> | 3 kV / 5 kHz<br>4 kV sui cavi di segnale 2 kV<br>2 kV<br>10 V                |
| disturbi indotti dal campo secondo IEC 61000-4-3                                                                                                                                                                                                                                       | 10 V/m                                                                       |
| scarica elettrostatica secondo IEC 61000-4-2                                                                                                                                                                                                                                           | 6 kV scarica contatti / 8kV scarica atmosferica                              |
| emissione di disturbi HF condotti secondo CISPR11                                                                                                                                                                                                                                      | Classe B per ambiente domestico, commerciale e industriale leggero, classe A |

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                      | per ambiente industriale con DC 110 V                                                                              |
| <b>emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11</b>                                                                                                                    | Classe B per ambiente domestico, commerciale e industriale leggero, classe A per ambiente industriale con DC 110 V |
| <b>Sicurezza</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
| <b>intervallo di test diagnostico mediante funzione di test interna max.</b>                                                                                                         | 600 s                                                                                                              |
| <b>stato sicuro</b>                                                                                                                                                                  | Circuito di carico aperto                                                                                          |
| <b>intervallo di test funzionale max.</b>                                                                                                                                            | 1 a                                                                                                                |
| <b>categoria di arresto secondo EN 60204-1</b>                                                                                                                                       | 0                                                                                                                  |
| <b>tasso di guasto [FIT] per la quota di guasti potenzialmente pericolosi riconoscibili (<math>\lambda_{dd}</math>)</b>                                                              | 1 400 FIT                                                                                                          |
| <b>tasso di guasto [FIT] per la quota di guasti potenzialmente pericolosi non riconoscibili (<math>\lambda_{du}</math>)</b>                                                          | 16 FIT                                                                                                             |
| <b>valore B10d</b>                                                                                                                                                                   | 1 300 000                                                                                                          |
| <b>grado medio di copertura diagnostica (DCavg)</b>                                                                                                                                  | 99 %                                                                                                               |
| <b>MTTFd</b>                                                                                                                                                                         | 75 a                                                                                                               |
| <b>IEC 62061</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
| limite SIL richiesto (sistema parziale) secondo EN 62061                                                                                                                             | SIL CL 3                                                                                                           |
| PFHD per alto tasso di richiesta secondo IEC 62061                                                                                                                                   | 2E-8 1/h                                                                                                           |
| <b>ISO 13849</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
| performance Level (pL) secondo EN ISO 13849-1                                                                                                                                        | e                                                                                                                  |
| categoria secondo EN ISO 13849-1                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                  |
| <b>IEC 61508</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
| <b>livello di integrità di sicurezza (SIL)</b><br>• secondo IEC 61508                                                                                                                | 3                                                                                                                  |
| <b>tipo di dispositivo di sicurezza secondo IEC 61508-2</b>                                                                                                                          | Tipo B                                                                                                             |
| <b>PFDavg per basso tasso di richiesta secondo IEC 61508</b>                                                                                                                         | 1,75E-5                                                                                                            |
| <b>quota di guasti non pericolosi (SFF)</b>                                                                                                                                          | 99,4 %                                                                                                             |
| <b>HFT secondo IEC 61508</b>                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                  |
| <b>valore T1 per intervallo di proof test o durata di utilizzo secondo IEC 61508</b>                                                                                                 | 20 a                                                                                                               |
| <b>ATEX</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |
| <b>livello di integrità di sicurezza (SIL) secondo IEC 61508 riferito ad ATEX</b>                                                                                                    | SIL2                                                                                                               |
| <b>PFHD per alto tasso di richiesta secondo EN 62061 riferito ad ATEX</b>                                                                                                            | 5E-8 1/h                                                                                                           |
| <b>PFDavg per basso tasso di richiesta secondo IEC 61508 riferito ad ATEX</b>                                                                                                        | 0,0005                                                                                                             |
| <b>HFT secondo IEC 61508 riferito ad ATEX</b>                                                                                                                                        | 0                                                                                                                  |
| <b>valore T1 per intervallo di proof test o durata di utilizzo secondo IEC 61508 riferito ad ATEX</b>                                                                                | 3 a                                                                                                                |
| <b>Sicurezza elettrica</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
| <b>grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529</b>                                                                                                                        | IP20                                                                                                               |
| <b>protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529</b>                                                                                                      | sicuro a prova di dito                                                                                             |
| <b>Circuito elettrico principale</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |
| <b>numero di poli per circuito principale</b>                                                                                                                                        | 3                                                                                                                  |
| <b>esecuzione del contatto di commutazione</b>                                                                                                                                       | Ibrido                                                                                                             |
| <b>valore di intervento impostabile per corrente dello sganciatore di sovraccarico dipendente dalla corrente</b>                                                                     | 1,6 ... 7 A                                                                                                        |
| <b>carico minimo [%]</b>                                                                                                                                                             | 20 %; della corrente nominale impostata                                                                            |
| <b>esecuzione della protezione motore</b>                                                                                                                                            | comando elettronico                                                                                                |
| <b>tensione di impiego valore nominale</b>                                                                                                                                           | 48 ... 500 V                                                                                                       |
| <b>tolleranza simmetrica relativa della tensione di impiego</b>                                                                                                                      | 10 %                                                                                                               |
| <b>frequenza di impiego 1 valore nominale</b>                                                                                                                                        | 50 Hz                                                                                                              |
| <b>frequenza di impiego 2 valore nominale</b>                                                                                                                                        | 60 Hz                                                                                                              |
| <b>tolleranza simmetrica relativa della frequenza di impiego</b>                                                                                                                     | 10 %                                                                                                               |
| <b>corrente di impiego</b><br>• con AC con 400 V valore nominale<br>• con AC-3 con 400 V valore nominale<br>• con AC-53a con 400 V con temperatura ambiente di 40 °C valore nominale | 7 A<br>7 A<br>7 A                                                                                                  |
| <b>caricabilità in corrente all'avviamento max.</b>                                                                                                                                  | 56 A                                                                                                               |
| <b>potenza di impiego per motore trifase con 400 V a 50 Hz</b>                                                                                                                       | 0,55 ... 3 kW                                                                                                      |

|                                                                                                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| temperatura di derating                                                                            | 40 °C         |
| <b>Ingressi/ Uscite</b>                                                                            |               |
| <b>tensione di ingresso sull'ingresso digitale</b>                                                 |               |
| • con DC valore nominale                                                                           | 110 V         |
| • per segnale <0> con DC                                                                           | 0 ... 40 V    |
| • per segnale <1> con DC                                                                           | 79 ... 121    |
| <b>tensione di ingresso sull'ingresso digitale</b>                                                 |               |
| • con AC valore nominale                                                                           | 110 V         |
| • per segnale <0> con AC                                                                           | 0 ... 40 V    |
| • per segnale <1> con AC                                                                           | 93 ... 253 V  |
| <b>corrente di ingresso sull'ingresso digitale</b>                                                 |               |
| • per segnale <1> con DC                                                                           | 1,5 mA        |
| • per segnale <0> con DC                                                                           | 0,25 mA       |
| <b>corrente di ingresso sull'ingresso digitale per segnale &lt;0&gt; con AC</b>                    |               |
| • con 110 V                                                                                        | 0,2 mA        |
| • con 230 V                                                                                        | 0,4 mA        |
| <b>corrente di ingresso sull'ingresso digitale per segnale &lt;1&gt; con AC</b>                    |               |
| • con 110 V                                                                                        | 1,1 mA        |
| • con 230 V                                                                                        | 2,3 mA        |
| numero dei contatti CO per contatti ausiliari                                                      | 1             |
| <b>corrente di impiego dei contatti ausiliari con AC-15 con 230 V max.</b>                         | 3 A           |
| <b>corrente di impiego dei contatti ausiliari con DC-13 con 24 V max.</b>                          | 1 A           |
| <b>Circuito di comando/ Comando</b>                                                                |               |
| <b>tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando</b>                                 | AC/DC         |
| <b>tensione di alimentazione di comando con AC</b>                                                 |               |
| • a 50 Hz valore nominale                                                                          | 110 ... 230 V |
| • a 60 Hz valore nominale                                                                          | 110 ... 230 V |
| <b>tolleranza negativa relativa della tensione di alimentazione di comando con AC a 60 Hz</b>      | 15 %          |
| <b>tolleranza positiva relativa della tensione di alimentazione di comando con AC a 60 Hz</b>      | 10 %          |
| <b>tensione di alimentazione di comando 1 con AC</b>                                               |               |
| • a 50 Hz                                                                                          | 110 ... 230 V |
| • a 60 Hz                                                                                          | 110 ... 230 V |
| <b>frequenza della tensione di alimentazione comando</b>                                           |               |
| • 1 valore nominale                                                                                | 50 Hz         |
| • 2 valore nominale                                                                                | 60 Hz         |
| <b>tolleranza negativa relativa della tensione di alimentazione di comando con DC</b>              | 15 %          |
| <b>tolleranza positiva relativa della tensione di alimentazione di comando con DC</b>              | 10 %          |
| tensione di alimentazione di comando 1 con DC valore nominale                                      | 110 V         |
| <b>fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando con DC</b>         |               |
| • valore iniziale                                                                                  | 0,85          |
| • valore finale                                                                                    | 1,1           |
| <b>fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando con AC a 50 Hz</b> |               |
| • valore iniziale                                                                                  | 0,85          |
| • valore finale                                                                                    | 1,1           |
| <b>fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando con AC a 60 Hz</b> |               |
| • valore iniziale                                                                                  | 0,85          |
| • valore finale                                                                                    | 1,1           |
| <b>corrente di comando con AC</b>                                                                  |               |
| • con 110 V con modo di funzionamento standby                                                      | 8 mA          |
| • con 230 V con modo di funzionamento standby                                                      | 6 mA          |
| • con 110 V all'inserzione                                                                         | 40 mA         |
| • con 230 V all'inserzione                                                                         | 25 mA         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 110 V durante l'esercizio</li> <li>• con 230 V durante l'esercizio</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 mA<br>14 mA                                                                                                                                         |
| <b>corrente di comando con DC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con modo di funzionamento standby</li> <li>• durante l'esercizio</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 mA<br>30 mA                                                                                                                                          |
| <b>picco della corrente di inserzione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC con 110 V</li> <li>• con AC con 230 V</li> <li>• con AC con 110 V all'inserzione</li> <li>• con AC con 230 V all'inserzione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              | 1 200 mA<br>2 900 mA<br>1 200 mA<br>2 900 mA                                                                                                           |
| <b>durata del picco della corrente di inserzione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC con 110 V</li> <li>• con AC con 230 V</li> <li>• con AC con 110 V all'inserzione</li> <li>• con AC con 230 V all'inserzione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              | 1 ms<br>1 ms<br>1 ms<br>1 ms                                                                                                                           |
| <b>potenza dissipata [W] nel circuito ausiliario e di comando</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• in stato di commutazione OFF <ul style="list-style-type: none"> <li>— con circuito di bypass</li> </ul> </li> <li>• in stato di commutazione ON <ul style="list-style-type: none"> <li>— con circuito di bypass</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                     | 1,4 W<br>3,22 W                                                                                                                                        |
| <b>Tempi di reazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |
| <b>ritardo all'inserzione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90 ... 120 ms                                                                                                                                          |
| <b>ritardo alla disinserzione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60 ... 90 ms                                                                                                                                           |
| <b>Elettronica di potenza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
| <b>corrente di impiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• a 40 °C valore nominale</li> <li>• a 50 °C valore nominale</li> <li>• a 55 °C valore nominale</li> <li>• a 60 °C valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                | 7 A<br>6,1 A<br>5,2 A<br>4,6 A                                                                                                                         |
| <b>Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |
| <b>posizione di montaggio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | verticale, orizzontale, in piedi (attenzione al derating)                                                                                              |
| <b>tipo di fissaggio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fissaggio a vite e a scatto su guida profilata 35 mm                                                                                                   |
| <b>altezza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 mm                                                                                                                                                 |
| <b>larghezza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22,5 mm                                                                                                                                                |
| <b>profondità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 141,6 mm                                                                                                                                               |
| <b>distanza da rispettare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il montaggio in fila <ul style="list-style-type: none"> <li>— in avanti</li> <li>— indietro</li> <li>— verso l'alto</li> <li>— verso il basso</li> <li>— di lato</li> </ul> </li> <li>• da componenti messi a terra <ul style="list-style-type: none"> <li>— in avanti</li> <li>— indietro</li> <li>— verso l'alto</li> <li>— di lato</li> <li>— verso il basso</li> </ul> </li> </ul> | 0 mm<br>0 mm<br>50 mm<br>50 mm<br>0 mm<br><br>0 mm<br>0 mm<br>50 mm<br>3,5 mm<br>50 mm                                                                 |
| <b>Condizioni ambientali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |
| altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 000 m; Per il derating vedi il manuale                                                                                                               |
| <b>temperatura ambiente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• durante l'esercizio</li> <li>• durante l'immagazzinaggio</li> <li>• durante il trasporto</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -25 ... +60 °C<br>-40 ... +70 °C<br>-40 ... +70 °C                                                                                                     |
| categoria ambientale durante l'esercizio secondo IEC 60721                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3K6 (nessuna formazione di ghiaccio, condensa solo occasionale), 3C3 (nessuna nebbia salina), 3S2 (la sabbia non deve penetrare negli apparecchi), 3M6 |
| umidità relativa durante l'esercizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 ... 95 %                                                                                                                                            |
| pressione atmosferica secondo SN 31205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 900 ... 1 060 hPa                                                                                                                                      |
| <b>Comunicazione/ Protocollo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |
| <b>protocollo viene supportato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• protocollo PROFINET IO</li> <li>• protocollo PROFIsafe</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | No                                                                                                                                                                       |
| <b>funzione del prodotto comunicazione di bus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No                                                                                                                                                                       |
| protocollo viene supportato protocollo AS-Interface                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | No                                                                                                                                                                       |
| <b>Connessioni /Morsetti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |
| <b>esecuzione del collegamento elettrico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | morsetti a molla (push-in) per circuito principale, morsetti a molla (push-in) per circuito di comando                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• per circuito principale</li> <li>• per circuito ausiliario e di comando</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | morsetti a molla (push-in)<br>morsetti a molla (push-in)                                                                                                                 |
| <b>lunghezza cavo per motore non schermato max.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 m                                                                                                                                                                    |
| tipo di sezioni di conduttore collegabili per contatti principali <ul style="list-style-type: none"> <li>• filo rigido</li> <li>• filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore</li> <li>• filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul>                                                                                                                                                              | 1x (0,5 ... 4 mm²)<br>1x (0,5 ... 2,5 mm²)<br>1x (0,5 ... 4 mm²)                                                                                                         |
| <b>sezione di conduttore collegabile per contatti principali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• filo rigido o multifilare</li> <li>• filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore</li> <li>• filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  | 0,5 ... 4 mm²<br>0,5 ... 2,5 mm²<br>0,5 ... 4 mm²                                                                                                                        |
| <b>sezione di conduttore collegabile per contatti ausiliari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• filo rigido o multifilare</li> <li>• filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore</li> <li>• filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  | 0,5 ... 1,5 mm²<br>0,5 ... 1 mm²<br>0,5 ... 1,5 mm²                                                                                                                      |
| <b>tipo di sezioni di conduttore collegabili</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• per contatti ausiliari               <ul style="list-style-type: none"> <li>— filo rigido</li> <li>— filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore</li> <li>— filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul> </li> <li>• con conduttori AWG per contatti ausiliari</li> </ul>                                                                                 | 1x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²)<br>1x (0,5 ... 1,0 mm²), 2x (0,5 ... 1,0 mm²)<br>1x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²)<br>1x (20 ... 16), 2x (20 ... 16) |
| <b>numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• per contatti principali</li> <li>• per contatti ausiliari</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 ... 12<br>20 ... 16                                                                                                                                                   |
| <b>Dati nominali UL/CSA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |
| <b>potenza meccanica erogata [hp]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• per motore monofase in corrente alternata               <ul style="list-style-type: none"> <li>— con 110/120 V valore nominale</li> <li>— con 230 V valore nominale</li> </ul> </li> <li>• per motore trifase               <ul style="list-style-type: none"> <li>— con 200/208 V valore nominale</li> <li>— con 220/230 V valore nominale</li> <li>— con 460/480 V valore nominale</li> </ul> </li> </ul> | 0,25 hp<br>0,5 hp<br>1 hp<br>1,5 hp<br>3 hp                                                                                                                              |
| <b>corrente di impiego con AC con 480 V secondo UL 508</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,1 A                                                                                                                                                                    |
| <b>Certificati/ Approvazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |
| <b>General Product Approval</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |



[Confirmation](#)



|     |                                |                   |                   |       |         |
|-----|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------|---------|
| EMV | For use in hazardous locations | Functional Safety | Test Certificates | other | Railway |
|-----|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------|---------|



[Type Examination Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)

#### Ulteriori informazioni

##### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RM1307-2AA14>

Generatore CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RM1307-2AA14>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RM1307-2AA14>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RM1307-2AA14&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RM1307-2AA14&lang=en)



