



contattore di potenza, AC-3e/AC-3 500 A, 250 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz) / DC  
Uc: 220 ... 240 V a 3 poli, contatti ausiliari 2 NO + 2 NC non rimovibili azionamento:  
convenzionale circuito princ.: sbarra circuito di comando e circuito ausiliario:  
attacco a vite

|                                                                                                      |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| marca del prodotto                                                                                   | SIRIUS                                                   |
| denominazione del prodotto                                                                           | Contattore di potenza                                    |
| designazione del tipo di prodotto                                                                    | 3RT1                                                     |
| <b>Dati tecnici generali</b>                                                                         |                                                          |
| grandezza costruttiva del contattore                                                                 | S12                                                      |
| ampliamento del prodotto                                                                             | No<br>Sì                                                 |
| potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente                                                | 165 W<br>55 W<br>10 W                                    |
| tensione di isolamento                                                                               | 1 000 V<br>500 V                                         |
| tensione di tenuta a impulso                                                                         | 8 kV<br>6 kV                                             |
| tensione max. ammissibile per separazione sicura tra bobina e contatti principali secondo EN 60947-1 | 690 V                                                    |
| resistenza agli urti con colpo ad onda rettangolare                                                  | 8,5g / 5 ms, 4,2g / 10 ms<br>8,5g / 5 ms, 4,2g / 10 ms   |
| resistenza agli urti con colpo ad onda sinusoidale                                                   | 13,4g / 5 ms, 6,5g / 10 ms<br>13,4g / 5 ms, 6,5g / 10 ms |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra)                                                          | 10 000 000<br>5 000 000<br>10 000 000                    |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009                                                       | Q                                                        |
| Direttiva RoHS (data)                                                                                | 05/01/2012                                               |
| <b>Condizioni ambientali</b>                                                                         |                                                          |
| altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max.                                               | 2 000 m                                                  |
| temperatura ambiente                                                                                 | -25 ... +60 °C<br>-55 ... +80 °C                         |
| umidità relativa min.                                                                                | 10 %                                                     |

|                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| umidità relativa a 55 °C secondo IEC 60068-2-30 max.                   | 95 %                |
| <b>Circuito elettrico principale</b>                                   |                     |
| numero di poli per circuito principale                                 | 3                   |
| numero dei contatti nO per contatti principali                         | 3                   |
| <b>tensione di impiego</b>                                             |                     |
| • con AC-3 valore nominale max.                                        | 1 000 V             |
| • con AC-3e valore nominale max.                                       | 1 000 V             |
| <b>corrente di impiego</b>                                             |                     |
| • con AC-1 con 400 V con temperatura ambiente di 40 °C valore nominale | 610 A               |
| • con AC-1                                                             |                     |
| — fino a 690 V con temperatura ambiente di 40 °C valore nominale       | 610 A               |
| — fino a 690 V con temperatura ambiente di 60 °C valore nominale       | 550 A               |
| — fino a 1000 V con temperatura ambiente di 40 °C valore nominale      | 200 A               |
| — fino a 1000 V con temperatura ambiente di 60 °C valore nominale      | 200 A               |
| • con AC-3                                                             |                     |
| — con 400 V valore nominale                                            | 500 A               |
| — con 500 V valore nominale                                            | 500 A               |
| — con 690 V valore nominale                                            | 450 A               |
| — con 1000 V valore nominale                                           | 180 A               |
| • con AC-3e                                                            |                     |
| — con 400 V valore nominale                                            | 500 A               |
| — con 500 V valore nominale                                            | 500 A               |
| — con 690 V valore nominale                                            | 450 A               |
| — con 1000 V valore nominale                                           | 180 A               |
| • con AC-4 con 400 V valore nominale                                   | 430 A               |
| • in AC-5a fino a 690 V valore nominale                                | 536 A               |
| • in AC-5b fino a 400 V valore nominale                                | 415 A               |
| • in AC-6a                                                             |                     |
| — fino a 230 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale    | 414 A               |
| — fino a 400 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale    | 414 A               |
| — fino a 500 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale    | 414 A               |
| — fino a 690 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale    | 414 A               |
| — fino a 1000 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale   | 180 A               |
| • in AC-6a                                                             |                     |
| — fino a 230 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale    | 276 A               |
| — fino a 400 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale    | 276 A               |
| — fino a 500 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale    | 276 A               |
| — fino a 690 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale    | 276 A               |
| — fino a 1000 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale   | 180 A               |
| sezione minima nel circuito principale con valore nominale AC-1 max.   | 370 mm <sup>2</sup> |
| <b>corrente di impiego per ca. 200000 cicli di manovra con AC-4</b>    |                     |
| • con 400 V valore nominale                                            | 175 A               |
| • con 690 V valore nominale                                            | 150 A               |
| <b>corrente di impiego</b>                                             |                     |
| • per 1 via di corrente con DC-1                                       |                     |
| — con 24 V valore nominale                                             | 400 A               |
| — con 60 V valore nominale                                             | 330 A               |
| — con 110 V valore nominale                                            | 33 A                |
| — con 220 V valore nominale                                            | 3,8 A               |

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| — con 440 V valore nominale                                         | 0,9 A       |
| — con 600 V valore nominale                                         | 0,6 A       |
| ● <b>con 2 vie di corrente in serie con DC-1</b>                    |             |
| — con 24 V valore nominale                                          | 400 A       |
| — con 60 V valore nominale                                          | 400 A       |
| — con 110 V valore nominale                                         | 400 A       |
| — con 220 V valore nominale                                         | 400 A       |
| — con 440 V valore nominale                                         | 4 A         |
| — con 600 V valore nominale                                         | 2 A         |
| ● <b>con 3 vie di corrente in serie con DC-1</b>                    |             |
| — con 24 V valore nominale                                          | 400 A       |
| — con 60 V valore nominale                                          | 400 A       |
| — con 110 V valore nominale                                         | 400 A       |
| — con 220 V valore nominale                                         | 400 A       |
| — con 440 V valore nominale                                         | 11 A        |
| — con 600 V valore nominale                                         | 5,2 A       |
| ● <b>per 1 via di corrente con DC-3 con DC-5</b>                    |             |
| — con 24 V valore nominale                                          | 400 A       |
| — con 60 V valore nominale                                          | 11 A        |
| — con 220 V valore nominale                                         | 0,6 A       |
| — con 440 V valore nominale                                         | 0,18 A      |
| — con 600 V valore nominale                                         | 0,125 A     |
| ● <b>con 2 vie di corrente in serie con DC-3 con DC-5</b>           |             |
| — con 24 V valore nominale                                          | 400 A       |
| — con 60 V valore nominale                                          | 400 A       |
| — con 110 V valore nominale                                         | 400 A       |
| — con 220 V valore nominale                                         | 2,5 A       |
| — con 440 V valore nominale                                         | 0,65 A      |
| — con 600 V valore nominale                                         | 0,37 A      |
| ● <b>con 3 vie di corrente in serie con DC-3 con DC-5</b>           |             |
| — con 24 V valore nominale                                          | 400 A       |
| — con 60 V valore nominale                                          | 400 A       |
| — con 110 V valore nominale                                         | 400 A       |
| — con 220 V valore nominale                                         | 400 A       |
| — con 440 V valore nominale                                         | 1,4 A       |
| — con 600 V valore nominale                                         | 0,75 A      |
| <b>potenza di impiego</b>                                           |             |
| ● con AC-2 con 400 V valore nominale                                | 250 kW      |
| ● con AC-3                                                          |             |
| — con 230 V valore nominale                                         | 160 kW      |
| — con 400 V valore nominale                                         | 250 kW      |
| — con 500 V valore nominale                                         | 315 kW      |
| — con 690 V valore nominale                                         | 400 kW      |
| — con 1000 V valore nominale                                        | 250 kW      |
| ● con AC-3e                                                         |             |
| — con 230 V valore nominale                                         | 160 kW      |
| — con 400 V valore nominale                                         | 250 kW      |
| — con 500 V valore nominale                                         | 315 kW      |
| — con 690 V valore nominale                                         | 400 kW      |
| — con 1000 V valore nominale                                        | 250 kW      |
| <b>potenza di impiego per ca. 200000 cicli di manovra con AC-4</b>  |             |
| ● con 400 V valore nominale                                         | 98 kW       |
| ● con 690 V valore nominale                                         | 148 kW      |
| <b>potenza apparente di impiego in AC-6a</b>                        |             |
| ● fino a 230 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale | 160 000 kVA |
| ● fino a 400 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale | 280 000 VA  |
| ● fino a 500 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale | 350 000 VA  |
| ● fino a 690 V con valore di picco di corrente n=20 valore          | 490 000 VA  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nominale<br>• fino a 1000 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 310 000 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>potenza apparente di impiego in AC-6a</b><br>• fino a 230 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale<br>• fino a 400 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale<br>• fino a 500 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale<br>• fino a 690 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale<br>• fino a 1000 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale | 110 000 VA<br>190 000 VA<br>230 000 VA<br>330 000 VA<br>310 000 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>corrente di breve durata ammissibile in stato di funzionamento freddo fino a 40 °C</b><br>• limitato a 1 s con interruzione di corrente max.<br>• limitato a 5 s con interruzione di corrente max.<br>• limitato a 10 s con interruzione di corrente max.<br>• limitata a 30 s con interruzione di corrente max.<br>• limitata a 60 s con interruzione di corrente max.                                       | 7 484 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1<br>7 484 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1<br>5 978 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1<br>3 765 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1<br>2 887 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1 |
| <b>frequenza di manovra a vuoto</b><br>• con AC<br>• con DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000 1/h<br>2 000 1/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>frequenza di commutazione</b><br>• con AC-1 max.<br>• con AC-2 max.<br>• con AC-3 max.<br>• con AC-3e max.<br>• con AC-4 max.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500 1/h<br>170 1/h<br>420 1/h<br>420 1/h<br>130 1/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Circuito di comando/ Comando</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AC/DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>tensione di alimentazione di comando con AC</b><br>• a 50 Hz valore nominale<br>• a 60 Hz valore nominale                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 220 ... 240 V<br>220 ... 240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| tensione di alimentazione di comando con DC valore nominale<br>•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 220 ... 240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando della bobina magnetica con DC</b><br>• valore iniziale<br>• valore finale                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,8<br>1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando della bobina magnetica con AC</b><br>• a 50 Hz<br>• a 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,8 ... 1,1<br>0,8 ... 1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>esecuzione del limitatore di sovratensione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | con varistore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>potenza di eccitazione apparente</b><br>• con valore nominale minimo della tensione di alimentazione di comando con AC<br>— a 50 Hz<br>— a 60 Hz<br>• con valore nominale massimo della tensione di alimentazione di comando con AC<br>— a 60 Hz<br>— a 50 Hz                                                                                                                                                 | 700 VA<br>700 VA<br>830 VA<br>830 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>potenza di eccitazione apparente della bobina magnetica con AC</b><br>• a 50 Hz<br>• a 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 830 VA<br>830 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>fattore di potenza induttivo per potenza di attrazione della bobina</b><br>• a 50 Hz<br>• a 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,9<br>0,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>potenza di ritenuta apparente</b><br>• con valore nominale minimo della tensione di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,5 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                 |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| alimentazione di comando con DC                                                 |                                                 |
| • con valore nominale massimo della tensione di alimentazione di comando con DC | 10 VA                                           |
| <b>potenza di ritenuta apparente</b>                                            |                                                 |
| • con valore nominale minimo della tensione di alimentazione di comando con AC  |                                                 |
| — a 50 Hz                                                                       | 7,6 VA                                          |
| — a 60 Hz                                                                       | 7,6 VA                                          |
| • con valore nominale massimo della tensione di alimentazione di comando con AC |                                                 |
| — a 50 Hz                                                                       | 9,2 VA                                          |
| — a 60 Hz                                                                       | 9,2 VA                                          |
| <b>fattore di potenza induttivo con potenza di ritenuta della bobina</b>        |                                                 |
| • a 50 Hz                                                                       | 0,9                                             |
| • a 60 Hz                                                                       | 0,9                                             |
| <b>potenza di attrazione della bobina magnetica con DC</b>                      | 920 W                                           |
| <b>potenza di ritenuta della bobina magnetica con DC</b>                        | 10 W                                            |
| <b>ritardo di chiusura</b>                                                      |                                                 |
| • con AC                                                                        | 45 ... 100 ms                                   |
| • con DC                                                                        | 45 ... 100 ms                                   |
| <b>ritardo di apertura</b>                                                      |                                                 |
| • con AC                                                                        | 60 ... 100 ms                                   |
| • con DC                                                                        | 60 ... 100 ms                                   |
| <b>durata dell'arco</b>                                                         | 10 ... 15 ms                                    |
| <b>esecuzione del comando del comando di commutazione</b>                       | Standard A1 - A2                                |
| <b>Circuito elettrico ausiliario</b>                                            |                                                 |
| numero dei contatti nC per contatti ausiliari con commutazione istantanea       | 2                                               |
| numero dei contatti nO per contatti ausiliari con commutazione istantanea       | 2                                               |
| corrente di impiego con AC-12 max.                                              | 10 A                                            |
| <b>corrente di impiego con AC-15</b>                                            |                                                 |
| • con 230 V valore nominale                                                     | 6 A                                             |
| • con 400 V valore nominale                                                     | 3 A                                             |
| • con 500 V valore nominale                                                     | 2 A                                             |
| • con 690 V valore nominale                                                     | 1 A                                             |
| <b>corrente di impiego con DC-12</b>                                            |                                                 |
| • con 24 V valore nominale                                                      | 10 A                                            |
| • con 48 V valore nominale                                                      | 6 A                                             |
| • con 60 V valore nominale                                                      | 6 A                                             |
| • con 110 V valore nominale                                                     | 3 A                                             |
| • con 125 V valore nominale                                                     | 2 A                                             |
| • con 220 V valore nominale                                                     | 1 A                                             |
| • con 600 V valore nominale                                                     | 0,15 A                                          |
| <b>corrente di impiego con DC-13</b>                                            |                                                 |
| • con 24 V valore nominale                                                      | 10 A                                            |
| • con 48 V valore nominale                                                      | 2 A                                             |
| • con 60 V valore nominale                                                      | 2 A                                             |
| • con 110 V valore nominale                                                     | 1 A                                             |
| • con 125 V valore nominale                                                     | 0,9 A                                           |
| • con 220 V valore nominale                                                     | 0,3 A                                           |
| • con 600 V valore nominale                                                     | 0,1 A                                           |
| <b>affidabilità di contatto dei contatti ausiliari</b>                          | un'inserzione errata ogni 100 mln. (17 V, 1 mA) |
| <b>Dati nominali UL/CSA</b>                                                     |                                                 |
| <b>corrente a pieno carico (FLA) per motore trifase</b>                         |                                                 |
| • con 480 V valore nominale                                                     | 477 A                                           |
| • con 600 V valore nominale                                                     | 472 A                                           |
| <b>potenza meccanica erogata [hp]</b>                                           |                                                 |
| • per motore trifase                                                            |                                                 |
| — con 200/208 V valore nominale                                                 | 150 hp                                          |
| — con 220/230 V valore nominale                                                 | 200 hp                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| — con 460/480 V valore nominale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 400 hp                                                                                                                                                                                                                                 |
| — con 575/600 V valore nominale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500 hp                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>caricabilità dei contatti dei contatti ausiliari secondo UL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A600 / Q600                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Protezione da cortocircuito</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>esecuzione della cartuccia fusibile</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>per protezione da cortocircuito del circuito principale <ul style="list-style-type: none"> <li>con tipo di assegnazione 1 necessario</li> <li>con tipo di assegnazione 2 necessario</li> </ul> </li> <li>per protezione da cortocircuito dei blocchetti di contatti ausiliari necessario</li> </ul>                                                                                                                                                                                             | gG: 630 A (690 V, 100 kA)<br>gG: 500 A (690 V, 100 kA), aM: 500 A (690 V, 50 kA), BS88: 500 A (415 V, 50 kA)<br>gG: 10 A (500 V, 1 kA)                                                                                                 |
| <b>Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>posizione di montaggio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | con piano di montaggio verticale ruotabile a +/-90°, con piano di montaggio verticale inclinabile a +/- 22.5° in avanti e indietro                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>tipo di fissaggio</b></li> <li>tipo di fissaggio montaggio in fila</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fissaggio a vite<br>Sì                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>altezza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 214 mm                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>larghezza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 160 mm                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>profondità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 225 mm                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>distanza da rispettare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>per il montaggio in fila <ul style="list-style-type: none"> <li>in avanti</li> <li>verso l'alto</li> <li>verso il basso</li> <li>di lato</li> </ul> </li> <li>da componenti messi a terra <ul style="list-style-type: none"> <li>in avanti</li> <li>verso l'alto</li> <li>di lato</li> <li>verso il basso</li> </ul> </li> <li>da componenti in tensione <ul style="list-style-type: none"> <li>in avanti</li> <li>verso l'alto</li> <li>verso il basso</li> <li>di lato</li> </ul> </li> </ul> | 20 mm<br>10 mm<br>10 mm<br>0 mm<br><br>20 mm<br>10 mm<br>10 mm<br>10 mm<br><br>20 mm<br>10 mm<br>10 mm<br>10 mm                                                                                                                        |
| <b>Connessioni /Morsetti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>esecuzione del collegamento elettrico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>per circuito principale</li> <li>per circuito ausiliario e di comando</li> <li>sul contattore per contatti ausiliari</li> <li>della bobina magnetica</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sbarra di collegamento<br>morsetti a vite<br>Morsetti a vite<br>Morsetti a vite                                                                                                                                                        |
| <b>larghezza della sbarra di collegamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 mm                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>spessore della sbarra di collegamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 mm                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>diametro della foratura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 mm                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>numero di fori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>tipo di sezioni di conduttore collegabili</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>con conduttori AWG per contatti principali</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2/0 ... 500 kcmil                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>sezione di conduttore collegabile per contatti principali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>multifilare</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70 ... 240 mm²                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>sezione di conduttore collegabile per contatti ausiliari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>filo rigido o multifilare</li> <li>filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,5 ... 4 mm²<br>0,5 ... 2,5 mm²                                                                                                                                                                                                       |
| <b>tipo di sezioni di conduttore collegabili</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>per contatti ausiliari <ul style="list-style-type: none"> <li>filo rigido</li> <li>filo rigido o multifilare</li> <li>filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul> </li> <li>con conduttori AWG per contatti ausiliari</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), max. 2x (0,75 ... 4 mm²)<br>2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), max. 2x (0,75 ... 4 mm²)<br>2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)<br>2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 1x 12 |
| <b>numero AWG come sezione di conduttore collegabile</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                 |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>codificata</b>                                                               | 18 ... 14                                                                                    |
| • per contatti ausiliari                                                        |                                                                                              |
| <b>Sicurezza</b>                                                                |                                                                                              |
| <b>funzione del prodotto</b>                                                    |                                                                                              |
| • contatto speculare secondo IEC 60947-4-1                                      | Sì                                                                                           |
| • guida forzata secondo IEC 60947-5-1                                           | No                                                                                           |
| idoneità all'impiego disinserzione di sicurezza                                 | Sì; vale soltanto per l'azionamento del contattore                                           |
| <b>valore B10 per alto tasso di richiesta secondo SN 31920</b>                  | 1 000 000                                                                                    |
| IEC 61508                                                                       |                                                                                              |
| <b>valore T1</b>                                                                |                                                                                              |
| • per intervallo di proof test o durata di utilizzo secondo IEC 61508           | 20 a                                                                                         |
| <b>Sicurezza elettrica</b>                                                      |                                                                                              |
| <b>grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529</b>                   | IP00; IP20 con morsetto serracavo/copertura                                                  |
| <b>protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529</b> | sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti con morsetto serracavo / copertura |
| <b>Approvazioni Certificati</b>                                                 |                                                                                              |
| <b>General Product Approval</b>                                                 |                                                                                              |



[Confirmation](#)



|                          |                   |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| General Product Approval | Functional Safety | Test Certificates | Marine / Shipping |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|



[Type Examination Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)



|                   |       |
|-------------------|-------|
| Marine / Shipping | other |
|-------------------|-------|



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

|       |         |
|-------|---------|
| other | Railway |
|-------|---------|

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

#### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT1076-6AP36-3PA0>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1076-6AP36-3PA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT1076-6AP36-3PA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT1076-6AP36-3PA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1076-6AP36-3PA0&lang=en)

Caratteristica: Comportamento di sgancio, I<sup>2</sup>t, Corrente di interruzione limitata

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1076-6AP36-3PA0/char>

Ulteriori curve caratteristiche (ad es. durata di vita elettrica, frequenza di manovra)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT1076-6AP36-3PA0&objecttype=14&gridview=view1>



