



contattore di potenza, AC-3, 32 A, 15 kW / 400 V, a 4 poli, AC 48 V, 50/60 Hz, contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC, morsetti a vite, grandezza costruttiva: S0

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marca del prodotto                                                                | SIRIUS                                                                                                                                                                                                                          |
| denominazione del prodotto                                                        | Contattore                                                                                                                                                                                                                      |
| designazione del tipo di prodotto                                                 | 3RT23                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dati tecnici generali</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |
| grandezza costruttiva del contattore                                              | S0                                                                                                                                                                                                                              |
| ampliamento del prodotto                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• modulo funzionale per la comunicazione No</li> <li>• blocchetto di contatti ausiliari Sì</li> </ul>                                                                                    |
| potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC in stato di funzionamento caldo 10,4 W</li> <li>• con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo 2,6 W</li> </ul>                                                         |
| tensione di isolamento                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• del circuito principale con grado di inquinamento 3 valore nominale 690 V</li> <li>• del circuito ausiliario e di comando con grado di inquinamento 3 valore nominale 690 V</li> </ul> |
| tensione di tenuta a impulso                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• del circuito principale valore nominale 6 kV</li> <li>• del circuito ausiliario valore nominale 6 kV</li> </ul>                                                                        |
| resistenza agli urti con colpo ad onda rettangolare                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC 8,3g / 5 ms, 5,3g / 10 ms</li> </ul>                                                                                                                                            |
| resistenza agli urti con colpo ad onda sinusoidale                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC 13,5g / 5 ms, 8,3g / 10 ms</li> </ul>                                                                                                                                           |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra)                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• del contattore tip. 10 000 000</li> <li>• del contattore con blocchetto di contatti ausiliari montato tip. 10 000 000</li> </ul>                                                       |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009                                    | Q                                                                                                                                                                                                                               |
| Direttiva RoHS (data)                                                             | 10/01/2009                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Condizioni ambientali</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |
| altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max.                            | 2 000 m                                                                                                                                                                                                                         |
| temperatura ambiente                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• durante l'esercizio -25 ... +60 °C</li> <li>• durante l'immagazzinaggio -55 ... +80 °C</li> </ul>                                                                                      |
| umidità relativa min.                                                             | 10 %                                                                                                                                                                                                                            |
| umidità relativa a 55 °C secondo IEC 60068-2-30 max.                              | 95 %                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Environmental footprint</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |
| dichiarazione ambientale del prodotto (EPD)                                       | Sì                                                                                                                                                                                                                              |
| potenziale di riscaldamento globale [CO <sub>2</sub> eq] totale                   | 74,2 kg                                                                                                                                                                                                                         |
| potenziale di riscaldamento globale [CO <sub>2</sub> eq] durante la fabbricazione | 1,9 kg                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                            |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante l'esercizio                                           | 72,4 kg                                                                   |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] alla fine del ciclo di vita                                   | -0,117 kg                                                                 |
| <b>Circuito elettrico principale</b>                                                                       |                                                                           |
| numero di poli per circuito principale                                                                     | 4                                                                         |
| numero dei contatti nO per contatti principali                                                             | 4                                                                         |
| corrente di impiego                                                                                        |                                                                           |
| • con AC-1 con 400 V con temperatura ambiente di 40 °C valore nominale                                     | 40 A                                                                      |
| • con AC-1                                                                                                 |                                                                           |
| — fino a 690 V con temperatura ambiente di 40 °C valore nominale                                           | 40 A                                                                      |
| — fino a 690 V con temperatura ambiente di 60 °C valore nominale                                           | 35 A                                                                      |
| • con AC-3                                                                                                 |                                                                           |
| — con 400 V valore nominale                                                                                | 32 A                                                                      |
| — con 690 V valore nominale                                                                                | 21 A                                                                      |
| • con AC-4 con 400 V valore nominale                                                                       | 15,5 A                                                                    |
| sezione minima nel circuito principale con valore nominale AC-1 max.                                       | 10 mm <sup>2</sup>                                                        |
| potenza di impiego                                                                                         |                                                                           |
| • con AC-3 con 400 V valore nominale                                                                       | 15 kW                                                                     |
| • con AC-4 con 400 V valore nominale                                                                       | 7,5 kW                                                                    |
| corrente di breve durata ammissibile in stato di funzionamento freddo fino a 40 °C                         |                                                                           |
| • limitato a 1 s con interruzione di corrente max.                                                         | 375 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1 |
| • limitato a 5 s con interruzione di corrente max.                                                         | 299 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1 |
| • limitato a 10 s con interruzione di corrente max.                                                        | 200 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1 |
| • limitata a 30 s con interruzione di corrente max.                                                        | 128 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1 |
| • limitata a 60 s con interruzione di corrente max.                                                        | 106 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1 |
| frequenza di manovra a vuoto                                                                               |                                                                           |
| • con AC                                                                                                   | 5 000 1/h                                                                 |
| frequenza di commutazione con AC-1 max.                                                                    | 1 000 1/h                                                                 |
| <b>Circuito di comando/ Comando</b>                                                                        |                                                                           |
| tipo di tensione                                                                                           | AC                                                                        |
| tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando                                                | AC                                                                        |
| tensione di alimentazione di comando con AC                                                                |                                                                           |
| • a 50 Hz valore nominale                                                                                  | 48 V                                                                      |
| fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando della bobina magnetica con AC |                                                                           |
| • a 50 Hz                                                                                                  | 0,8 ... 1,1                                                               |
| potenza di eccitazione apparente della bobina magnetica con AC                                             |                                                                           |
| • a 50 Hz                                                                                                  | 77 VA                                                                     |
| fattore di potenza induttivo per potenza di attrazione della bobina                                        |                                                                           |
| • a 50 Hz                                                                                                  | 0,82                                                                      |
| potenza di ritenuta apparente della bobina magnetica con AC                                                |                                                                           |
| • a 50 Hz                                                                                                  | 9,8 VA                                                                    |
| fattore di potenza induttivo con potenza di ritenuta della bobina                                          |                                                                           |
| • a 50 Hz                                                                                                  | 0,25                                                                      |
| ritardo di chiusura                                                                                        |                                                                           |
| • con AC                                                                                                   | 8 ... 40 ms                                                               |
| ritardo di apertura                                                                                        |                                                                           |
| • con AC                                                                                                   | 4 ... 16 ms                                                               |
| durata dell'arco                                                                                           | 10 ... 10 ms                                                              |
| esecuzione del comando del comando di commutazione                                                         | Standard A1 - A2                                                          |
| <b>Circuito elettrico ausiliario</b>                                                                       |                                                                           |
| numero dei contatti nC per contatti ausiliari                                                              | 1                                                                         |
| • montabile                                                                                                | 2                                                                         |
| • con commutazione istantanea                                                                              | 1                                                                         |
| numero dei contatti nO per contatti ausiliari                                                              | 1                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• montabile</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con commutazione istantanea</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                   |
| corrente di impiego con AC-12 max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 A                                                                                                                                |
| <b>corrente di impiego con AC-15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 230 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 A                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 400 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 A                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 500 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 A                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 690 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 A                                                                                                                                 |
| <b>corrente di impiego con DC-12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 24 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 A                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 48 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 A                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 60 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 A                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 110 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 A                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 125 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 A                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 220 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 A                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 600 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,15 A                                                                                                                              |
| <b>corrente di impiego con DC-13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 24 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 A                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 48 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 A                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 110 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 A                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 125 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,9 A                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 220 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,3 A                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 600 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,1 A                                                                                                                               |
| esecuzione dell'interruttore magnetotermico per protezione da cortocircuito dei blocchetti di contatti ausiliari necessario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | gG: 10 A (230 V, 400 A)                                                                                                             |
| <b>affidabilità di contatto dei contatti ausiliari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | un'inserzione errata ogni 100 mln. (17 V, 1 mA)                                                                                     |
| <b>Dati nominali UL/CSA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |
| <b>caricabilità dei contatti dei contatti ausiliari secondo UL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A600 / Q600                                                                                                                         |
| <b>Protezione da cortocircuito</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |
| <b>funzione del prodotto protezione da cortocircuito</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | No                                                                                                                                  |
| <b>esecuzione della cartuccia fusibile</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• per protezione da cortocircuito del circuito principale <ul style="list-style-type: none"> <li>— con tipo di assegnazione 1 necessario</li> <li>— con tipo di assegnazione 2 necessario</li> </ul> </li> <li>• per protezione da cortocircuito dei blocchetti di contatti ausiliari necessario</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   | gG: 80 A (690 V, 100 kA)<br>gG: 35 A (690 V, 100 kA)<br>gG: 10 A (690 V, 1 kA)                                                      |
| <b>Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |
| <b>posizione di montaggio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | con piano di montaggio verticale ruotabile a +/-180°, con piano di montaggio verticale inclinabile a +/- 22,5° in avanti e indietro |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• tipo di fissaggio</li> <li>• tipo di fissaggio montaggio in fila</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | fissaggio a vite e a scatto su guida profilata da 35 mm a norma DIN EN 60715<br>SI                                                  |
| <b>altezza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 85 mm                                                                                                                               |
| <b>larghezza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45 mm                                                                                                                               |
| <b>profondità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 97 mm                                                                                                                               |
| <b>distanza da rispettare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il montaggio in fila <ul style="list-style-type: none"> <li>— in avanti</li> <li>— verso l'alto</li> <li>— verso il basso</li> <li>— di lato</li> </ul> </li> <li>• da componenti messi a terra <ul style="list-style-type: none"> <li>— in avanti</li> <li>— verso l'alto</li> <li>— di lato</li> <li>— verso il basso</li> </ul> </li> <li>• da componenti in tensione <ul style="list-style-type: none"> <li>— in avanti</li> <li>— verso l'alto</li> <li>— verso il basso</li> <li>— di lato</li> </ul> </li> </ul> | 10 mm<br>10 mm<br>10 mm<br>0 mm<br><br>10 mm<br>10 mm<br>6 mm<br>10 mm<br><br>10 mm<br>10 mm<br>10 mm<br>6 mm                       |

| Connessioni /Morsetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>esecuzione del collegamento elettrico</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per circuito principale</li> <li>• per circuito ausiliario e di comando</li> <li>• sul contattore per contatti ausiliari</li> <li>• della bobina magnetica</li> </ul>                                                                                                      | morsetti a vite<br>morsetti a vite<br>Morsetti a vite<br>Morsetti a vite                                                                                                                                                                                  |
| <b>tipo di sezioni di conduttore collegabili per contatti principali</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• filo rigido</li> <li>• filo rigido o multifilare</li> <li>• filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul>                                                                                                          | 2x (1 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (2,5 ... 10 mm <sup>2</sup> )<br>2x (1 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (2,5 ... 10 mm <sup>2</sup> )<br>2x (1 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (2,5 ... 6 mm <sup>2</sup> ), 1x 10 mm <sup>2</sup>                         |
| <b>sezione di conduttore collegabile per contatti principali</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• filo rigido</li> <li>• filo rigido o multifilare</li> <li>• multifilare</li> <li>• filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul>                                                                                           | 1 ... 10 mm <sup>2</sup><br>1 ... 10 mm <sup>2</sup><br>1 ... 10 mm <sup>2</sup><br>1 ... 10 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                              |
| <b>sezione di conduttore collegabile per contatti ausiliari</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• filo rigido o multifilare</li> <li>• filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul>                                                                                                                                          | 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup><br>0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                |
| <b>tipo di sezioni di conduttore collegabili</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per contatti ausiliari <ul style="list-style-type: none"> <li>— filo rigido</li> <li>— filo rigido o multifilare</li> <li>— filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul> </li> <li>• con conduttori AWG per contatti ausiliari</li> </ul> | 2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )<br>2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )<br>2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )<br>2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14) |
| <b>numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per contatti principali</li> <li>• per contatti ausiliari</li> </ul>                                                                                                                                                                                | 16 ... 8<br>20 ... 14                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sicurezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>funzione del prodotto</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contatto speculare secondo IEC 60947-4-1</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        | Sì                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>idoneità all'impiego disinserzione di sicurezza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sì; vale soltanto per l'azionamento del contattore                                                                                                                                                                                                        |
| <b>quota di guasti pericolosi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per basso tasso di richiesta secondo SN 31920</li> <li>• per alto tasso di richiesta secondo SN 31920</li> </ul>                                                                                                                                                                      | 40 %<br>73 %                                                                                                                                                                                                                                              |
| IEC 61508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>valore T1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per intervallo di proof test o durata di utilizzo secondo IEC 61508</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         | 20 a                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sicurezza elettrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IP20                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti                                                                                                                                                                                                 |
| Comunicazione/ Protocollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>funzione del prodotto comunicazione di bus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Approvazioni Certificati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| General Product Approval                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |



[Confirmation](#)



|                          |     |                   |                   |                   |
|--------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| General Product Approval | EMV | Functional Safety | Test Certificates | Marine / Shipping |
|--------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|



[Type Examination Certificate](#)

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping

other



[Miscellaneous](#)

other

Environment

[Confirmation](#)

[EPD Typ II/III \(with life cycle assessment\)](#)

#### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT2326-1AH20-4AA0>

Generatore CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2326-1AH20-4AA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT2326-1AH20-4AA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2326-1AH20-4AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2326-1AH20-4AA0&lang=en)

Caratteristica: Comportamento di sgancio, I<sup>2</sup>t, Corrente di interruzione limitata

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2326-1AH20-4AA0/char>

Ulteriori curve caratteristiche (ad es. durata di vita elettrica, frequenza di manovra)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT2326-1AH20-4AA0&objecttype=14&gridview=view1>



