



softstarter SIRIUS 200-480 V 171 A, AC/DC 24 V morsetti a vite uscita analogica

marca del prodotto	SIRIUS
categoria del prodotto	Apparecchi di manovra ibridi
denominazione del prodotto	Softstarter
designazione del tipo di prodotto	3RW52
n. di articolo del produttore	• del modulo HMI standard impiegabile • del modulo HMI High Feature impiegabile • del modulo di comunicazione PROFINET standard impiegabile • del modulo di comunicazione PROFIBUS impiegabile • del modulo di comunicazione Modbus TCP impiegabile • del modulo di comunicazione Modbus RTU impiegabile • del modulo di comunicazione EtherNet/IP • dell'interruttore automatico impiegabile con 400 V • dell'interruttore automatico impiegabile con 500 V • dell'interruttore automatico impiegabile con 400 V con circuito Inside Delta • dell'interruttore automatico impiegabile con 500 V con circuito Inside Delta • del fusibile gG impiegabile fino a 690 V • del fusibile gG impiegabile con circuito Inside Delta fino a 500 V • del fusibile gR per protezione semiconduttori impiegabile fino a 690 V • del fusibile aR per protezione semiconduttori impiegabile fino a 690 V
Dati tecnici generali	
tensione di avvio [%]	30 ... 100 %
tensione di arresto [%]	50 %; con regolazione fissa
tempo della rampa di avviamento del softstarter	0 ... 20 s
valore di limitazione della corrente [%] impostabile	130 ... 700 %
certificato di idoneità	• marcatura CE • omologazione UL • omologazione CSA
parte integrante del prodotto	• HMI High Feature • viene supportato HMI standard • viene supportato HMI High Feature
dotazione del prodotto sistema di contatti di bypass integrato	Sì
numero di fasi controllate	3

- [3RW5980-0HS00](#)
- [3RW5980-0HF00](#)
- [3RW5980-0CS00](#)
- [3RW5980-0CP00](#)
- [3RW5980-0CT00](#)
- [3RW5980-0CR00](#)
- [3RW5980-0CE00](#)
- [3VA2325-7MN32-0AA0; Tipo di coordinamento 1, Iq = 30 kA, CLASS 10](#)
- [3VA2325-7MN32-0AA0; Tipo di coordinamento 1, Iq = 10 kA, CLASS 10](#)
- [3VA2440-7MN32-0AA0; Tipo di coordinamento 1, Iq = 30 kA, CLASS 10](#)
- [3VA2440-7MN32-0AA0; Tipo di coordinamento 1, Iq = 10 kA, CLASS 10](#)
- [3NA3365-6; Tipo di coordinamento 1, Iq = 65 kA](#)
- [3NA3365-6; Tipo di coordinamento 1, Iq = 65 kA](#)
- [3NE1230-0; Tipo di coordinamento 2, Iq = 65 kA](#)
- [3NE3335; Tipo di coordinamento 2, Iq = 65 kA](#)

classe di intervento	CLASS 10A (preimpostata) / 10E / 20E; secondo IEC 60947-4-2
tempo di tamponamento in caso di mancanza della tensione di rete	
• per circuito principale	100 ms
• per circuito di comando	100 ms
tensione di isolamento valore nominale	600 V
grado di inquinamento	3, secondo IEC 60947-4-2
tensione impulsiva valore nominale	6 kV
tensione di interdizione del tiristore max.	1 400 V
fattore di service	1
tensione di tenuta a impulso valore nominale	6 kV
tensione max. ammissibile per separazione sicura	
• tra circuito principale e circuito ausiliario	600 V
resistenza agli urti	15g / 11 ms, da 12g / 11 ms con potenziali interruzioni di contatto
resistenza a vibrazioni	15 mm ... 6 Hz; 2g ... 500 Hz
categoria di impiego secondo IEC 60947-4-2	AC 53a
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	Q
Direttiva RoHS (data)	02/15/2018
funzione del prodotto	
• avviamento graduale	Sì
• arresto graduale	Sì
• Soft Torque	Sì
• limitazione di corrente impostabile	Sì
• arresto pompa	Sì
• protezione intrinseca dell'apparecchio	Sì
• protezione da sovraccarico del motore	Sì; Protezione da sovraccarico del motore elettronica
• analisi protezione motore a termistore	No
• circuito dentro il triangolo motore	Sì
• reset automatico	Sì
• reset manuale	Sì
• reset remoto	Sì; mediante la disinserzione della tensione di alimentazione di comando
• funzione di comunicazione	Sì
• visualizzazione del valore di misura in esercizio	Sì; solo in combinazione con accessori speciali
• registro degli errori	Sì; solo in combinazione con accessori speciali
• parametrizzabile tramite software	No
• progettabile tramite software	Sì
• PROFInergy	Sì; In abbinamento con il modulo di comunicazione PROFINET standard
• update firmware	Sì
• morsetto rimovibile per circuito di comando	Sì
• regolazione di coppia	No
• uscita analogica	Sì; 4 ... 20 mA (default) / 0 ... 10 V (con HMI High Feature parametrizzabile)
Elettronica di potenza	
corrente di impiego	
• a 40 °C valore nominale	171 A
• a 50 °C valore nominale	153 A
• a 60 °C valore nominale	141 A
corrente di impiego con circuito Inside Delta	
• a 40 °C valore nominale	296 A
• a 50 °C valore nominale	265 A
• a 60 °C valore nominale	244 A
tensione di impiego	
• valore nominale	200 ... 480 V
• con circuito Inside Delta valore nominale	200 ... 480 V
tolleranza negativa relativa della tensione di impiego	-15 %
tolleranza positiva relativa della tensione di impiego	10 %
tolleranza negativa relativa della tensione di impiego con circuito Inside Delta	-15 %
tolleranza positiva relativa della tensione di impiego con circuito Inside Delta	10 %
potenza di impiego per motore trifase	
• con 230 V a 40 °C valore nominale	45 kW
• con 230 V con circuito Inside Delta a 40 °C valore	90 kW

nominale • con 400 V a 40 °C valore nominale • con 400 V con circuito Inside Delta a 40 °C valore nominale	90 kW 160 kW
frequenza di impiego 1 valore nominale	50 Hz
frequenza di impiego 2 valore nominale	60 Hz
tolleranza negativa relativa della frequenza di impiego	-10 %
tolleranza positiva relativa della frequenza di impiego	10 %
corrente nominale del motore impostabile • con selettore di codifica rotativo su posizione 1 • con selettore di codifica rotativo su posizione 2 • con selettore di codifica rotativo su posizione 3 • con selettore di codifica rotativo su posizione 4 • con selettore di codifica rotativo su posizione 5 • con selettore di codifica rotativo su posizione 6 • con selettore di codifica rotativo su posizione 7 • con selettore di codifica rotativo su posizione 8 • con selettore di codifica rotativo su posizione 9 • con selettore di codifica rotativo su posizione 10 • con selettore di codifica rotativo su posizione 11 • con selettore di codifica rotativo su posizione 12 • con selettore di codifica rotativo su posizione 13 • con selettore di codifica rotativo su posizione 14 • con selettore di codifica rotativo su posizione 15 • con selettore di codifica rotativo su posizione 16 • min.	81 A 87 A 93 A 99 A 105 A 111 A 117 A 123 A 129 A 135 A 141 A 147 A 153 A 159 A 165 A 171 A 81 A
corrente nominale del motore impostabile • per circuito dentro il triangolo motore con selettore di codifica rotativo su posizione 1 • per circuito dentro il triangolo motore con selettore di codifica rotativo su posizione 2 • per circuito dentro il triangolo motore con selettore di codifica rotativo su posizione 3 • per circuito dentro il triangolo motore con selettore di codifica rotativo su posizione 4 • per circuito dentro il triangolo motore con selettore di codifica rotativo su posizione 5 • per circuito dentro il triangolo motore con selettore di codifica rotativo su posizione 6 • per circuito dentro il triangolo motore con selettore di codifica rotativo su posizione 7 • per circuito dentro il triangolo motore con selettore di codifica rotativo su posizione 8 • per circuito dentro il triangolo motore con selettore di codifica rotativo su posizione 9 • per circuito dentro il triangolo motore con selettore di codifica rotativo su posizione 10 • per circuito dentro il triangolo motore con selettore di codifica rotativo su posizione 11 • per circuito dentro il triangolo motore con selettore di codifica rotativo su posizione 12 • per circuito dentro il triangolo motore con selettore di codifica rotativo su posizione 13 • per circuito dentro il triangolo motore con selettore di codifica rotativo su posizione 14 • per circuito dentro il triangolo motore con selettore di codifica rotativo su posizione 15 • per circuito dentro il triangolo motore con selettore di codifica rotativo su posizione 16 • con circuito Inside Delta min.	140 A 151 A 161 A 171 A 182 A 192 A 203 A 213 A 223 A 234 A 244 A 255 A 265 A 275 A 286 A 296 A 140 A
carico minimo [%]	15 %; riferito all' le minima impostabile
potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC • a 40 °C dopo l'avviamento a regime • a 50 °C dopo l'avviamento a regime • a 60 °C dopo l'avviamento a regime	63 W 58 W 54 W

potenza dissipata [W] con AC con limitazione di corrente 350 % • a 40 °C durante l'avviamento • a 50 °C durante l'avviamento • a 60 °C durante l'avviamento	2 405 W 2 037 W 1 826 W
Circuito di comando/ Comando	
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	AC/DC
tensione di alimentazione di comando con AC • a 50 Hz valore nominale • a 60 Hz valore nominale	24 V 24 V
tolleranza negativa relativa della tensione di alimentazione di comando con AC a 50 Hz	-20 %
tolleranza positiva relativa della tensione di alimentazione di comando con AC a 50 Hz	20 %
tolleranza negativa relativa della tensione di alimentazione di comando con AC a 60 Hz	-20 %
tolleranza positiva relativa della tensione di alimentazione di comando con AC a 60 Hz	20 %
frequenza della tensione di alimentazione comando	50 ... 60 Hz
tolleranza negativa relativa della frequenza della tensione di alimentazione di comando	-10 %
tolleranza positiva relativa della frequenza della tensione di alimentazione di comando	10 %
tensione di alimentazione di comando con DC • valore nominale	24 V
tolleranza negativa relativa della tensione di alimentazione di comando con DC	-20 %
tolleranza positiva relativa della tensione di alimentazione di comando con DC	20 %
corrente di alimentazione di comando nel funzionamento standby valore nominale	160 mA
corrente di ritenuta nel funzionamento di bypass valore nominale	380 mA
corrente di inserzione con chiusura dei contatti bypass max.	7,6 A
picco della corrente di inserzione all'applicazione della tensione di alimentazione di comando max.	3,3 A
durata del picco della corrente di inserzione all'applicazione della tensione di alimentazione di comando	12,1 ms
esecuzione della protezione da sovratensione	Varistore
esecuzione della protezione da cortocircuito per circuito di comando	Fusibile 4 A gG (Icu=1 kA), Fusibile 6 A rapido (Icu=1 kA), Interruttore magnetotermico C1 (Icu = 600 A), Interruttore magnetotermico C6 (Icu = 300 A); Non compreso nella fornitura
Ingressi/ Uscite	
numero di ingressi digitali	1
• numero delle uscite digitali • numero delle uscite digitali non parametrizzabile	3 2
esecuzione delle uscite digitali	2 contatti normalmente aperti (NO) / 1 contatto in scambio (CO)
numero delle uscite analogiche	1
potere di interruzione corrente delle uscite a relè • con AC-15 con 250 V valore nominale • con DC-13 con 24 V valore nominale	3 A 1 A
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
posizione di montaggio	con piano di montaggio verticale ruotabile a +/-90°, con piano di montaggio verticale inclinabile a +/- 22.5° in avanti e indietro
tipo di fissaggio	fissaggio a vite
altezza	306 mm
larghezza	185 mm
profondità	203 mm
distanza da rispettare per il montaggio in fila • in avanti • indietro • verso l'alto • verso il basso • di lato	10 mm 0 mm 100 mm 75 mm 5 mm

peso senza imballo	7,15 kg
Connessioni /Morsetti	
esecuzione del collegamento elettrico	
- per circuito principale - per circuito di comando	connessione per sbarre Morsetti a vite
larghezza della sbarra di collegamento max.	25 mm
tipo di sezioni di conduttore collegabili	
- per capocorda DIN per contatti principali multifilare - per capocorda DIN per contatti principali filo flessibile	2x (16 ... 95 mm ²) 2x (25 ... 120 mm ²)
tipo di sezioni di conduttore collegabili	
- per circuito di comando filo rigido - per circuito di comando filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore - con conduttori AWG per circuito di comando filo rigido	1x (0,5 ... 4,0 mm ²), 2x (0,5 ... 2,5 mm ²) 1x (0,5 ... 2,5 mm ²), 2x (0,5 ... 1,5 mm ²) 1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14)
lunghezza cavo	
- tra softstarter e motore max. - sugli ingressi digitali con AC max. - sugli ingressi digitali con DC max.	800 m 100 m 1 000 m
coppia di serraggio	
- per contatti principali con morsetti a vite - per contatti ausiliari e di comando con morsetti a vite	10 ... 14 N·m 0,8 ... 1,2 N·m
coppia di serraggio [lbf·in]	
- per contatti principali con morsetti a vite - per contatti ausiliari e di comando con morsetti a vite	89 ... 124 lbf·in 7 ... 10,3 lbf·in
Condizioni ambientali	
altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max.	5 000 m; Derating a partire da 1000 m, vedi il catalogo
temperatura ambiente	
- durante l'esercizio - durante l'immagazzinaggio e il trasporto	-25 ... +60 °C; A partire da 40 °C osservare il derating -40 ... +80 °C
categoria ambientale	
- durante l'esercizio secondo IEC 60721 - durante l'immagazzinaggio secondo IEC 60721 - durante il trasporto secondo IEC 60721	3K6 (nessuna formazione di ghiaccio, condensa solo occasionale), 3C3 (nessuna nebbia salina), 3S2 (la sabbia non deve penetrare negli apparecchi), 3M6 1K6 (condensa solo occasionale), 1C2 (nessuna nebbia salina), 1S2 (la sabbia non deve penetrare negli apparecchi), 1M4 2K2, 2C1, 2S1, 2M2 (max. altezza di caduta 0,3 m)
emissione di disturbi EMC	secondo IEC 60947-4-2: Class A
Comunicazione/ Protocollo	
modulo di comunicazione viene supportato	
- PROFINET standard - EtherNet/IP - Modbus RTU - Modbus TCP - PROFIBUS	Sì Sì Sì Sì Sì
Dati nominali UL/CSA	
n. di articolo del produttore	
dell'interruttore automatico impiegabile per Standard Faults - con 460/480 V secondo UL 460/480 V secondo UL - con 460/480 V con circuito Inside Delta secondo UL 460/480 V con circuito Inside Delta secondo UL - con 575/600 V secondo UL - con 575/600 V con circuito Inside Delta secondo UL del fusibile - impiegabile per Standard Faults fino a 575/600 V secondo UL - impiegabile per High Faults fino a 575/600 V secondo UL - impiegabile per Standard Faults con circuito Inside Delta fino a 575/600 V secondo UL - impiegabile per High Faults con circuito Inside Delta fino a 575/600 V secondo UL	Tipo Siemens: 3VA52, max. 250 A; I _q = 10 kA Tipo Siemens: 3VA52, max. 250 A; I _q max = 65 kA Tipo Siemens: 3VA52, max. 250 A; I _q = 10 kA Tipo Siemens: 3VA52, max. 250 A; I _q max = 65 kA Tipo Siemens: 3VA52, max. 250 A; I _q = 10 kA Tipo Siemens: 3VA52, max. 250 A; I _q = 10 kA Typ: Class RK5 / K5, max. 400 A; I _q = 10 kA Tipo: Class J / L, max. 350 A; I _q = 100 kA Typ: Class RK5 / K5, max. 400 A; I _q = 10 kA Tipo: Class J / L, max. 350 A; I _q = 100 kA

potenza di impiego [hp] per motore trifase	
• con 200/208 V a 50 °C valore nominale	50 hp
• con 220/230 V a 50 °C valore nominale	50 hp
• con 460/480 V a 50 °C valore nominale	100 hp
• con 200/208 V con circuito Inside Delta a 50 °C valore nominale	75 hp
• con 220/230 V con circuito Inside Delta a 50 °C valore nominale	100 hp
• con 460/480 V con circuito Inside Delta a 50 °C valore nominale	200 hp

caricabilità dei contatti dei contatti ausiliari secondo UL	R300-B300
--	-----------

Sicurezza

grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529	IP00; IP20 con copertura
protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529	sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti con copertura
compatibilità elettromagnetica	secondo IEC 60947-4-2

Certificati/ Approvazioni

General Product Approval



[Confirmation](#)



General Product Approval	EMV	Test Certificates	Marine / Shipping
--------------------------	-----	-------------------	-------------------



[KC](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RW5236-6AC04>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW5236-6AC04>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RW5236-6AC04>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW5236-6AC04&lang=en

Caratteristica: Comportamento di sgancio, I²t, Corrente di interruzione limitata

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5236-6AC04/char>

Curve caratteristiche: Altitudine di installazione

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW5236-6AC04&objecttype=14&gridview=view1>

Simulation Tool for Soft Starters (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>



