



softstarter SIRIUS 200-690 V 171 A, AC 110 ... 250 V morsetti a vite

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marca del prodotto                                   | SIRIUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| categoria del prodotto                               | Apparecchi di manovra ibridi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| denominazione del prodotto                           | Softstarter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| designazione del tipo di prodotto                    | 3RW55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| n. di articolo del produttore                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• del modulo HMI High Feature impiegabile <a href="#">3RW5980-0HF00</a></li> <li>• del modulo di comunicazione PROFINET standard impiegabile <a href="#">3RW5980-0CS00</a></li> <li>• del modulo di comunicazione PROFINET High-Feature impiegabile <a href="#">3RW5950-0CH00</a></li> <li>• del modulo di comunicazione PROFIBUS impiegabile <a href="#">3RW5980-0CP00</a></li> <li>• del modulo di comunicazione Modbus TCP impiegabile <a href="#">3RW5980-0CT00</a></li> <li>• del modulo di comunicazione Modbus RTU impiegabile <a href="#">3RW5980-0CR00</a></li> <li>• del modulo di comunicazione EtherNet/IP <a href="#">3RW5980-0CE00</a></li> <li>• dell'interruttore automatico impiegabile con 400 V <a href="#">3VA2325-7MN32-0AA0; Tipo di coordinamento 1, Iq = 30 kA, CLASS 10</a></li> <li>• dell'interruttore automatico impiegabile con 500 V <a href="#">3VA2325-7MN32-0AA0; Tipo di coordinamento 1, Iq = 10 kA, CLASS 10</a></li> <li>• dell'interruttore automatico impiegabile con 400 V con circuito Inside Delta <a href="#">3VA2440-7MN32-0AA0; Tipo di coordinamento 1, Iq = 30 kA, CLASS 10</a></li> <li>• dell'interruttore automatico impiegabile con 500 V con circuito Inside Delta <a href="#">3VA2440-7MN32-0AA0; Tipo di coordinamento 1, Iq = 10 kA, CLASS 10</a></li> <li>• del fusibile gG impiegabile fino a 690 V <a href="#">3NA3365-6; Tipo di coordinamento 1, Iq = 65 kA</a></li> <li>• del fusibile gG impiegabile con circuito Inside Delta fino a 500 V <a href="#">3NA3365-6; Tipo di coordinamento 1, Iq = 65 kA</a></li> <li>• del fusibile gR per protezione semiconduttori impiegabile fino a 690 V <a href="#">3NE1230-0; Tipo di coordinamento 2, Iq = 65 kA</a></li> <li>• del fusibile aR per protezione semiconduttori impiegabile fino a 690 V <a href="#">3NE3334-0B; Tipo di coordinamento 2, Iq = 65 kA</a></li> </ul> |
| <b>Dati tecnici generali</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| tensione di avvio [%]                                | 20 ... 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| tensione di arresto [%]                              | 50 %; con regolazione fissa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| tempo della rampa di avviamento del softstarter      | 0 ... 360 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| tempo di arresto del softstarter                     | 0 ... 360 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| coppia di avvio [%]                                  | 10 ... 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| coppia di arresto [%]                                | 10 ... 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| limitazione di coppia [%]                            | 20 ... 200 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| valore di limitazione della corrente [%] impostabile | 125 ... 800 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| tensione di spunto [%] impostabile                   | 40 ... 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| tempo di spunto [%] impostabile                      | 0 ... 2 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>numero dei set di parametri</b>                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>classe di precisione</b>                                             | 5 (in conformità alla norma IEC 61557-12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>certificato di idoneità</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • marcatura CE                                                          | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • omologazione UL                                                       | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • omologazione CSA                                                      | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>parte integrante del prodotto</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • HMI High Feature                                                      | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • viene supportato HMI High Feature                                     | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>dotazione del prodotto sistema di contatti di bypass integrato</b>   | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>numero di fasi controllate</b>                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>valore limite dell'asimmetria di corrente [%]</b>                    | 10 ... 60 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>valore limite sorveglianza del guasto verso terra [%]</b>            | 10 ... 95 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>tempo di tamponamento in caso di mancanza della tensione di rete</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • per circuito principale                                               | 100 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • per circuito di comando                                               | 100 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>tempo di pausa impostabile</b>                                       | 0 ... 255 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>tensione di isolamento valore nominale</b>                           | 690 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>grado di inquinamento</b>                                            | 3, secondo IEC 60947-4-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>tensione impulsiva valore nominale</b>                               | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>tensione di interdizione del tiristore max.</b>                      | 1 800 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>fattore di service</b>                                               | 1,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>tensione di tenuta a impulso valore nominale</b>                     | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>tensione max. ammissibile per separazione sicura</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • tra circuito principale e circuito ausiliario                         | 690 V; non vale per connessione del termistore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>resistenza agli urti</b>                                             | 15g / 11 ms; a partire da 6g / 11 ms con potenziali interruzioni di contatto                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>resistenza a vibrazioni</b>                                          | 15 mm ... 6 Hz; 2g ... 500 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>tempo di ripristino dopo sgancio per sovraccarico impostabile</b>    | 60 ... 1 800 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| categoria di impiego secondo IEC 60947-4-2                              | AC 53a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009</b>                   | Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Direttiva RoHS (data)</b>                                            | 02/15/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>SVHC substance name</b>                                              | Lead CAS-No. 7439-92-1<br>Lead monoxide (lead oxide) CAS-No. 1317-36-8<br>2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS-No. 71868-10-5<br>Melamine CAS-No. 108-78-1<br>6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol CAS-No. 119-47-1<br>Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin CAS-No. 22673-19-4<br>Lead titanium trioxide CAS-No. 12060-00-3 |
| <b>Peso netto per UQ</b>                                                | 10 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>funzione del prodotto</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • avviamento graduale                                                   | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • arresto graduale                                                      | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • impulso di spunto                                                     | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • limitazione di corrente impostabile                                   | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • marcia lenta in entrambi i sensi di rotazione                         | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • arresto pompa                                                         | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • frenatura DC                                                          | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • riscaldamento motore                                                  | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • indicatore di min./max.                                               | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • funzione Trace                                                        | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • protezione intrinseca dell'apparecchio                                | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • protezione da sovraccarico del motore                                 | Si; Protezione motore completa (protezione motore a termistore e protezione da sovraccarico del motore elettronica)                                                                                                                                                                                                                                            |
| • analisi protezione motore a termistore                                | Si; PTC tipo A o Klixon / Thermoclick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| • circuito dentro il triangolo motore                                   | Si; solo fino alla tensione di impiego 600 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| • reset automatico                                                      | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • reset manuale                                                         | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • reset remoto                                                          | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                       |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| • funzione di comunicazione                           | Sì                                                                                          |
| • visualizzazione del valore di misura in esercizio   | Sì                                                                                          |
| • elenco eventi                                       | Sì                                                                                          |
| • registro degli errori                               | Sì                                                                                          |
| • parametrizzabile tramite software                   | Sì                                                                                          |
| • progettabile tramite software                       | Sì                                                                                          |
| • morsetti a vite                                     | Sì                                                                                          |
| • morsetti a molla                                    | No                                                                                          |
| • <b>PROFInergy</b>                                   | Sì; In abbinamento con il modulo di comunicazione PROFINET standard e PROFINET High-Feature |
| • <b>update firmware</b>                              | Sì                                                                                          |
| • <b>morsetto rimovibile per circuito di comando</b>  | Sì                                                                                          |
| • rampa di tensione                                   | Sì                                                                                          |
| • regolazione di coppia                               | Sì                                                                                          |
| • frenatura combinata                                 | Sì                                                                                          |
| • uscita analogica                                    | Sì; 4 ... 20 mA (default) / 0 ... 10 V                                                      |
| • ingressi/uscite di comando programmabili            | Sì                                                                                          |
| • Condition Monitoring                                | Sì                                                                                          |
| • parametrizzazione automatica                        | Sì                                                                                          |
| • assistenti di applicazione                          | Sì                                                                                          |
| • arresto alternativo                                 | Sì                                                                                          |
| • funzionamento di emergenza                          | Sì                                                                                          |
| • funzionamento reversibile                           | Sì                                                                                          |
| • avvio graduale con condizioni di avviamento pesante | Sì                                                                                          |

#### Elettronica di potenza

|                                                                                         |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>corrente di impiego</b>                                                              |                                              |
| • a 40 °C valore nominale                                                               | 171 A                                        |
| • a 40 °C valore nominale min.                                                          | 34 A                                         |
| • a 50 °C valore nominale                                                               | 153 A                                        |
| • a 60 °C valore nominale                                                               | 141 A                                        |
| <b>corrente di impiego con circuito Inside Delta</b>                                    |                                              |
| • a 40 °C valore nominale                                                               | 296 A                                        |
| • a 50 °C valore nominale                                                               | 265 A                                        |
| • a 60 °C valore nominale                                                               | 244 A                                        |
| <b>tensione di impiego</b>                                                              |                                              |
| • valore nominale                                                                       | 200 ... 690 V                                |
| • con circuito Inside Delta valore nominale                                             | 200 ... 600 V                                |
| <b>tolleranza negativa relativa della tensione di impiego</b>                           | -15 %                                        |
| <b>tolleranza positiva relativa della tensione di impiego</b>                           | 10 %                                         |
| <b>tolleranza negativa relativa della tensione di impiego con circuito Inside Delta</b> | -15 %                                        |
| <b>tolleranza positiva relativa della tensione di impiego con circuito Inside Delta</b> | 10 %                                         |
| <b>potenza di impiego per motore trifase</b>                                            |                                              |
| • con 230 V a 40 °C valore nominale                                                     | 45 kW                                        |
| • con 230 V con circuito Inside Delta a 40 °C valore nominale                           | 90 kW                                        |
| • con 400 V a 40 °C valore nominale                                                     | 90 kW                                        |
| • con 400 V con circuito Inside Delta a 40 °C valore nominale                           | 160 kW                                       |
| • con 500 V a 40 °C valore nominale                                                     | 110 kW                                       |
| • con 500 V con circuito Inside Delta a 40 °C valore nominale                           | 200 kW                                       |
| • con 690 V a 40 °C valore nominale                                                     | 160 kW                                       |
| <b>frequenza di impiego 1 valore nominale</b>                                           | 50 Hz                                        |
| <b>frequenza di impiego 2 valore nominale</b>                                           | 60 Hz                                        |
| <b>tolleranza negativa relativa della frequenza di impiego</b>                          | -10 %                                        |
| <b>tolleranza positiva relativa della frequenza di impiego</b>                          | 10 %                                         |
| <b>carico minimo [%]</b>                                                                | 10 %; riferita all' I <sub>e</sub> impostata |
| <b>potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC</b>                     |                                              |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• a 40 °C dopo l'avviamento a regime</li> <li>• a 50 °C dopo l'avviamento a regime</li> <li>• a 60 °C dopo l'avviamento a regime</li> </ul> | 51 W<br>46 W<br>42 W                                                                                                                                                                 |
| <b>potenza dissipata [W] con AC con limitazione di corrente 350 %</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• a 40 °C durante l'avviamento</li> <li>• a 50 °C durante l'avviamento</li> <li>• a 60 °C durante l'avviamento</li> </ul>                   | 2 393 W<br>2 038 W<br>1 814 W                                                                                                                                                        |
| <b>esecuzione della protezione motore</b>                                                                                                                                          | elettronica, intervento in caso di sovraccarico termico del motore                                                                                                                   |
| <b>Circuito di comando/ Comando</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |
| <b>tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando</b>                                                                                                                 | AC                                                                                                                                                                                   |
| <b>tensione di alimentazione di comando con AC</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• a 50 Hz</li> <li>• a 60 Hz</li> </ul>                                                                                                     | 110 ... 250 V<br>110 ... 250 V                                                                                                                                                       |
| <b>tolleranza negativa relativa della tensione di alimentazione di comando con AC a 50 Hz</b>                                                                                      | -15 %                                                                                                                                                                                |
| <b>tolleranza positiva relativa della tensione di alimentazione di comando con AC a 50 Hz</b>                                                                                      | 10 %                                                                                                                                                                                 |
| <b>tolleranza negativa relativa della tensione di alimentazione di comando con AC a 60 Hz</b>                                                                                      | -15 %                                                                                                                                                                                |
| <b>tolleranza positiva relativa della tensione di alimentazione di comando con AC a 60 Hz</b>                                                                                      | 10 %                                                                                                                                                                                 |
| <b>frequenza della tensione di alimentazione comando</b>                                                                                                                           | 50 ... 60 Hz                                                                                                                                                                         |
| <b>tolleranza negativa relativa della frequenza della tensione di alimentazione di comando</b>                                                                                     | -10 %                                                                                                                                                                                |
| <b>tolleranza positiva relativa della frequenza della tensione di alimentazione di comando</b>                                                                                     | 10 %                                                                                                                                                                                 |
| <b>corrente di alimentazione di comando nel funzionamento standby valore nominale</b>                                                                                              | 100 mA                                                                                                                                                                               |
| <b>corrente di ritenuta nel funzionamento di bypass valore nominale</b>                                                                                                            | 180 mA                                                                                                                                                                               |
| <b>corrente di inserzione con chiusura dei contatti bypass max.</b>                                                                                                                | 0,8 A                                                                                                                                                                                |
| picco della corrente di inserzione all'applicazione della tensione di alimentazione di comando max.                                                                                | 43 A                                                                                                                                                                                 |
| durata del picco della corrente di inserzione all'applicazione della tensione di alimentazione di comando                                                                          | 1,6 ms                                                                                                                                                                               |
| <b>esecuzione della protezione da sovratensione</b>                                                                                                                                | Varistore                                                                                                                                                                            |
| <b>esecuzione della protezione da cortocircuito per circuito di comando</b>                                                                                                        | Fusibile 4 A gG (Icu=1 kA), Fusibile 6 A rapido (Icu=1 kA), Interruttore magnetotermico C1 (Icu = 600 A), Interruttore magnetotermico C6 (Icu = 300 A); Non compreso nella fornitura |
| <b>Ingressi/ Uscite</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |
| <b>numero di ingressi digitali</b>                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• parametrizzabile</li> </ul>                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                    |
| <b>numero delle uscite digitali</b>                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• parametrizzabile</li> <li>• non parametrizzabile</li> </ul>                                                                               | 3<br>1                                                                                                                                                                               |
| <b>esecuzione delle uscite digitali</b>                                                                                                                                            | 3 contatti normalmente aperti (NO) / 1 contatto in scambio (CO)                                                                                                                      |
| <b>numero delle uscite analogiche</b>                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                    |
| <b>potere di interruzione corrente delle uscite a relè</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC-15 con 250 V valore nominale</li> <li>• con DC-13 con 24 V valore nominale</li> </ul>                                              | 3 A<br>1 A                                                                                                                                                                           |
| <b>Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |
| <b>posizione di montaggio</b>                                                                                                                                                      | Perpendicolare (inclinabile di +/-90° e +/-22,5° in avanti e all'indietro)                                                                                                           |
| <b>tipo di fissaggio</b>                                                                                                                                                           | fissaggio a vite                                                                                                                                                                     |
| <b>altezza</b>                                                                                                                                                                     | 306 mm                                                                                                                                                                               |
| <b>larghezza</b>                                                                                                                                                                   | 185 mm                                                                                                                                                                               |
| <b>profondità</b>                                                                                                                                                                  | 203 mm                                                                                                                                                                               |
| distanza da rispettare per il montaggio in fila                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• in avanti</li> <li>• indietro</li> <li>• verso l'alto</li> <li>• verso il basso</li> </ul>                                                | 10 mm<br>0 mm<br>100 mm<br>75 mm                                                                                                                                                     |

|                                                                                          |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • di lato                                                                                | 5 mm                                                                                                                                                   |
| <b>peso senza imballo</b>                                                                | 9,1 kg                                                                                                                                                 |
| <b>Connessioni /Morsetti</b>                                                             |                                                                                                                                                        |
| <b>esecuzione del collegamento elettrico</b>                                             |                                                                                                                                                        |
| • per circuito principale                                                                | connessione per sbarre                                                                                                                                 |
| • per circuito di comando                                                                | Morsetti a vite                                                                                                                                        |
| <b>larghezza della sbarra di collegamento max.</b>                                       | 25 mm                                                                                                                                                  |
| <b>lunghezza cavo per connessione del termistore</b>                                     |                                                                                                                                                        |
| • con sezione di conduttore = 0,5 mm <sup>2</sup> max.                                   | 50 m                                                                                                                                                   |
| • con sezione di conduttore = 1,5 mm <sup>2</sup> max.                                   | 150 m                                                                                                                                                  |
| • con sezione di conduttore = 2,5 mm <sup>2</sup> max.                                   | 250 m                                                                                                                                                  |
| <b>tipo di sezioni di conduttore collegabili</b>                                         |                                                                                                                                                        |
| • per capocorda DIN per contatti principali multifilare                                  | 2x (16 ... 95 mm <sup>2</sup> )                                                                                                                        |
| • per capocorda DIN per contatti principali filo flessibile                              | 2x (25 ... 120 mm <sup>2</sup> )                                                                                                                       |
| <b>tipo di sezioni di conduttore collegabili</b>                                         |                                                                                                                                                        |
| • per circuito di comando filo rigido                                                    | 1x (0,5 ... 4,0 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )                                                                                   |
| • per circuito di comando filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore | 1x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )                                                                                   |
| • con conduttori AWG per circuito di comando filo rigido                                 | 1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14)                                                                                                                         |
| <b>lunghezza cavo</b>                                                                    |                                                                                                                                                        |
| • tra softstarter e motore max.                                                          | 800 m                                                                                                                                                  |
| • sugli ingressi digitali con DC max.                                                    | 1 000 m                                                                                                                                                |
| <b>coppia di serraggio</b>                                                               |                                                                                                                                                        |
| • per contatti principali con morsetti a vite                                            | 10 ... 14 N·m                                                                                                                                          |
| • per contatti ausiliari e di comando con morsetti a vite                                | 0,8 ... 1,2 N·m                                                                                                                                        |
| <b>coppia di serraggio [lbf·in]</b>                                                      |                                                                                                                                                        |
| • per contatti principali con morsetti a vite                                            | 89 ... 124 lbf·in                                                                                                                                      |
| • per contatti ausiliari e di comando con morsetti a vite                                | 7 ... 10,3 lbf·in                                                                                                                                      |
| <b>Condizioni ambientali</b>                                                             |                                                                                                                                                        |
| altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max.                                   | 2 000 m                                                                                                                                                |
| <b>temperatura ambiente</b>                                                              |                                                                                                                                                        |
| • durante l'esercizio                                                                    | -25 ... +60 °C; A partire da 40 °C osservare il derating                                                                                               |
| • durante l'immagazzinaggio e il trasporto                                               | -40 ... +80 °C                                                                                                                                         |
| <b>categoria ambientale</b>                                                              |                                                                                                                                                        |
| • durante l'esercizio secondo IEC 60721                                                  | 3K6 (nessuna formazione di ghiaccio, condensa solo occasionale), 3C3 (nessuna nebbia salina), 3S2 (la sabbia non deve penetrare negli apparecchi), 3M6 |
| • durante l'immagazzinaggio secondo IEC 60721                                            | 1K6 (condensa solo occasionale), 1C2 (nessuna nebbia salina), 1S2 (la sabbia non deve penetrare negli apparecchi), 1M4                                 |
| • durante il trasporto secondo IEC 60721                                                 | 2K2, 2C1, 2S1, 2M2 (max. altezza di caduta 0,3 m)                                                                                                      |
| <b>Compatibilità elettromagnetica</b>                                                    |                                                                                                                                                        |
| <b>emissione di disturbi EMC</b>                                                         | secondo IEC 60947-4-2: Class A                                                                                                                         |
| <b>Comunicazione/ Protocollo</b>                                                         |                                                                                                                                                        |
| <b>modulo di comunicazione viene supportato</b>                                          |                                                                                                                                                        |
| • PROFINET standard                                                                      | Sì                                                                                                                                                     |
| • PROFINET High-Feature                                                                  | Sì                                                                                                                                                     |
| • EtherNet/IP                                                                            | Sì                                                                                                                                                     |
| • Modbus RTU                                                                             | Sì                                                                                                                                                     |
| • Modbus TCP                                                                             | Sì                                                                                                                                                     |
| • PROFIBUS                                                                               | Sì                                                                                                                                                     |
| <b>Dati nominali UL/CSA</b>                                                              |                                                                                                                                                        |
| <b>n. di articolo del produttore</b>                                                     |                                                                                                                                                        |
| • dell'interruttore automatico impiegabile per Standard Faults                           |                                                                                                                                                        |
| — con 460/480 V secondo UL                                                               | Tipo Siemens: 3VA52, max. 250 A; I <sub>q</sub> = 10 kA                                                                                                |
| — 460/480 V secondo UL                                                                   | Tipo Siemens: 3VA52, max. 250 A; I <sub>q</sub> max = 65 kA                                                                                            |
| — con 460/480 V con circuito Inside Delta secondo UL                                     | Tipo Siemens: 3VA52, max. 250 A; I <sub>q</sub> = 10 kA                                                                                                |
| — 460/480 V con circuito Inside Delta secondo UL                                         | Tipo Siemens: 3VA52, max. 250 A; I <sub>q</sub> max = 65 kA                                                                                            |
| — con 575/600 V secondo UL                                                               | Tipo Siemens: 3VA52, max. 250 A; I <sub>q</sub> = 10 kA                                                                                                |
| — 575/600 V con circuito Inside Delta secondo UL                                         | Tipo Siemens: 3VA52, max. 250 A; I <sub>q</sub> max = 65 kA                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| — con 575/600 V con circuito Inside Delta secondo UL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo Siemens: 3VA52, max. 250 A; Iq = 10 kA                                                                                                                                                        |
| <b>• del fusibile</b><br>— impiegabile per Standard Faults fino a 575/600 V secondo UL<br>— impiegabile per High Faults fino a 575/600 V secondo UL<br>— impiegabile per Standard Faults con circuito Inside Delta fino a 575/600 V secondo UL<br>— impiegabile per High Faults con circuito Inside Delta fino a 575/600 V secondo UL                                                                                                                                                                             | Typ: Class RK5 / K5, max. 400 A; Iq = 10 kA<br><br>Tipo: Class J / L, max. 350 A; Iq = 100 kA<br><br>Typ: Class RK5 / K5, max. 400 A; Iq = 10 kA<br><br>Tipo: Class J / L, max. 350 A; Iq = 100 kA |
| <b>potenza di impiego [hp] per motore trifase</b><br>• con 200/208 V a 50 °C valore nominale<br>• con 220/230 V a 50 °C valore nominale<br>• con 460/480 V a 50 °C valore nominale<br>• con 575/600 V a 50 °C valore nominale<br>• con 200/208 V con circuito Inside Delta a 50 °C valore nominale<br>• con 220/230 V con circuito Inside Delta a 50 °C valore nominale<br>• con 460/480 V con circuito Inside Delta a 50 °C valore nominale<br>• con 575/600 V con circuito Inside Delta a 50 °C valore nominale | 50 hp<br>50 hp<br>100 hp<br>150 hp<br>75 hp<br><br>100 hp<br><br>200 hp<br><br>250 hp                                                                                                              |
| <b>caricabilità dei contatti dei contatti ausiliari secondo UL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R300-B300                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sicurezza elettrica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IP00; IP20 con copertura                                                                                                                                                                           |
| <b>protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti con copertura                                                                                                                            |
| <b>ATEX</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>livello di integrità di sicurezza (SIL) secondo IEC 61508 riferito ad ATEX</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SIL 1                                                                                                                                                                                              |
| <b>PFHD per alto tasso di richiesta secondo IEC 61508 riferito ad ATEX</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5E-7 1/h                                                                                                                                                                                           |
| <b>PFDavg per basso tasso di richiesta secondo IEC 61508 riferito ad ATEX</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,008                                                                                                                                                                                              |
| <b>HFT secondo IEC 61508 riferito ad ATEX</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                  |
| <b>valore T1 per intervallo di proof test o durata di utilizzo secondo IEC 61508 riferito ad ATEX</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 a                                                                                                                                                                                                |
| <b>certificato di idoneità</b><br>• ATEX<br>• IECEx<br>• secondo la Direttiva di prodotto ATEX 2014/34/UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sì<br>Sì<br>BVS 18 ATEX F 003 X                                                                                                                                                                    |
| <b>tipo di protezione antideflagrante secondo la Direttiva di prodotto ATEX 2014/34/UE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | II (2)G [Ex eb Gb] [Ex db Gb] [Ex pxb Gb], II (2)D [Ex tb Db] [Ex pxb Db], I (M2) [Ex db Mb]                                                                                                       |
| <b>Approvazioni Certificati</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>dichiarazione ambientale del prodotto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |
| • potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante la fabbricazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 92.599 kg                                                                                                                                                                                          |
| • potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante la vendita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.37 kg                                                                                                                                                                                            |
| • potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante l'esercizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 324 kg                                                                                                                                                                                             |
| • potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / alla fine del ciclo di vita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -19.4 kg                                                                                                                                                                                           |
| • potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 399 kg                                                                                                                                                                                             |
| <b>Environment</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>General Product Approval</b>                                                                                                                                                                    |
| <a href="#">Environmental Conformations</a>                                    |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>General Product Approval</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>EMV</b>                                                                                                                                                                                         |
| <b>For use in hazardous locations</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |



#### Test Certificates

#### Maritime application

[Type Test Certificates/Test Report](#)



#### other

[Confirmation](#)

[Confirmation](#)



#### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RW5536-6HA16>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RW5536-6HA16>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RW5536-6HA16&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW5536-6HA16&lang=en)

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW5536-6HA16>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

Caratteristica: Comportamento di sgancio, I<sup>2</sup>t, Corrente di interruzione limitata

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5536-6HA16/char>

Curve caratteristiche: Altitudine di installazione

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=G\\_NSB0\\_XX\\_01704&showdetail=true&view=Search](https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=G_NSB0_XX_01704&showdetail=true&view=Search)

Simulation Tool for Soft Starters (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>







