

**Sezione** Antincendio**Categoria** Centrali analogiche**Serie** Sistema indirizzato**Codice** FUO92CA**Certificazione** Certificata EN54-2 EN54-4**Descrizione**

Armadio sottocentrale a 4 loop che consente l'espansione della centrale FUO92XP. Contiene un'unità PSU / caricatore da 2,3 A e spazio per batterie ricaricabili in standby. È necessaria un'interfaccia RS422 / RS485, fibra ottica o TCP / IP per armadio per consentire il collegamento in rete con il resto del sistema. Numero massimo delle centrali collegate tramite apposita scheda 32. Controlla 4 loop di rilevamento indirizzabili analogici tramite il proprio processore indipendente. In caso di mancanza di comunicazione con la centralina principale, la sottocentrale è in grado di funzionare in modo indipendente, rilevando eventi Incendio / Guasto e attivando sirene e relè interni collegati

**CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI**

- 4 loops
- Fino a 500 dispositivi per loop (125 indirizzi max)
- Fino a 64 segnalatori acustici di allarme indirizzabili (32 indirizzi max)
- Collegamento a ripetitori via RS422, Fibra-Ottica o TCP/IP
- Fino a 128 loop disponibili sulla rete
- Fino a 32 centrali collegabili in rete
- Fino a 32 segnalatori di allarme indirizzabili individualmente
- Uscite relè di allarme e guasto.
- 2 uscite convenzionali di allarme individualmente programmabili.
- Linee loop monitorate contro interruzione e corto

CARATTERISTICHE TECNICHE	
ALIMENTAZIONE DI RETE	da 90V AC a 230V AC @ 65 W
TENSIONE USCITA ALIMENTATORE	28.5V DC @ 2.4 A (Max.)
ALIMENTAZIONE SECONDARIA	28V DC
BATTERIE ALLOGGIABILI	2 x 12 V 12 Ah
ASSORBIMENTO SENZA DISPOSITIVI	80 mA (4 Loop)
USCITA AUSILIARIA	28V DC 300 mA
LOOPS	4 loops - Max 274 mA per loop
USCITE PER SEGNALETORI CONV.	1A Max. Linee controllate
RELE' AUSILIARI INCENDIO	n. 2, portata contatti 2A 30 Vcc resistivi
RELE' GUASTI	n. 1, portata contatti 2A 30 Vcc resistivi
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-10°C / 50°C
UMIDITA'	Max. 85% RH No-condensa
PROTEZIONE	IP30
DIMENSIONI	345 (L) x 375 (H) x 139 (P) mm
PESO	7,5 Kg - 10 Kg
COLORE	Bianco

CODICI ARTICOLO	
FUO94CA	ARMADIO SOTTOCENTRALE 4 LOOP