

## M18 CID-202C | Avvitatore ad impulse 1/4" esagonale M18 FUEL™



- Motore senza spazzole Milwaukee® POWERSTATE™ fornisce fino al 25% in più di potenza e presenta una durata fino a 3 volte superiore rispetto ai motori tradizionali.
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED.
- Clip per cintura - per appendere il vostro strumento in modo rapido e semplice.
- Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M18™.
- REDLINK PLUS™ - il più avanzato sistema elettronico presente sul mercato, questa tecnologia permette di avere la protezione dai sovraccarichi sia sull'utensile che sulla batteria per la massima durata.
- La tecnologia Milwaukee® DRIVE CONTROL™ consente all'utilizzatore di impostare 3 velocità diverse in base all'applicazione per una maggiore versatilità.
- Velocità 1: per lavori di precisione.

|                                                | M18 CID-202C   |
|------------------------------------------------|----------------|
| Livello di pressione sonora (dB(A))            | 94.9           |
| Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) | 3              |
| Livello di potenza sonora (dB(A))              | 105.9          |
| Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))   | 3              |
| Vibrazioni avvitatura (m/s²)                   | 14.3           |
| Incertezza vibrazioni avvitatura (m/s²)        | 2.88           |
| Velocità a vuoto (giri/min)                    | 850/2100/2900  |
| Coppia max (Nm)                                | 23/79/180      |
| Voltaggio (V)                                  | 18             |
| Capacità batteria (Ah)                         | 2.0            |
| Tipo batteria                                  | Li-ion         |
| Frequenza del colpo (colpi/min)                | 1750/2850/3600 |
| Fornibile in                                   | Valigetta      |
| Tempo di ricarica batteria                     | 40 min         |
| N.ro batterie in dotazione                     | 2              |
| Peso con il pacco batteria (kg)                | 1.3            |