



Derivatore F 4D, con passaggio DC 5...2400MHz 19dB

Derivatore da 4 derivazioni con connettori F, per segnali SMATV. Con la sua perdita di derivazione (19dB), si raccomanda la sua installazione ai piani 4 a 6 (tipo B).

È per installazioni da interno, ma è adatto anche ad uso esterno se messo all'interno di una scatola da esterno (art. 4163).

Art.	514310
Art. Logico	AZS419DCFN
EAN13	8424450168370

Imballo

Borsa	1 pz.
Scatola	10 pz.

Dati fisici

Peso netto	113,00 g
Peso lordo	113,00 g
Larghezza	117,00 mm
Altezza	41,00 mm
Profondità	26,00 mm
Peso del prodotto principale	113,00 g

Caratteristiche principali

- Connettori F

- Miglioramento delle perdite di passaggio
- Buona schermatura
- Include la vite di messa a terra
- Passaggio DC bidirezionale tra uscite ed ingresso, e dalle derivazioni verso l'ingresso/uscita

Caratteristiche tecniche : Ref. 514310

Numero di uscite			4	
Piani			##	
Intervallo di frequenze	MHz	47 ... 862		950 ... 2150
Perdite di passaggio	dB	1,5		1,5
Perdita di derivata	dB	19		20
Isolamento tra le derivazione	dB	> 20		> 20
Corrente massima	A		1	
Passaggio DC			Ing.∅Usc. / Deriv.∅Ing./Usc.	