



Derivatore F 8D 5...2400MHz 25dB

Derivatore da 8 derivazioni con connettori F, per segnali SMATV. Con la sua perdita di derivazione (25dB), si raccomanda la sua installazione ai piani 4 a 6 (tipo B).

Installazione da interno.

Art.	5148
Art. Logico	AZS825F
EAN13	8424450103128

Imballo

Borsa	1 pz.
Scatola	10 pz.

Dati fisici

Peso netto	127,00 g
Peso lordo	127,00 g
Larghezza	120,00 mm
Altezza	75,00 mm
Profondità	26,00 mm
Peso del prodotto principale	127,00 g

Caratteristiche principali

- Connettori F
- Miglioramento delle perdite di passaggio
- Buona schermatura
- Include la vite di messa a terra

- Passaggio DC bidirezionale tra l'ingresso e l'uscita

Caratteristiche tecniche : Ref. 5148

Numero di uscite			8	
Piani			##	
Intervallo di frequenze	MHz	47 ... 862		950 ... 2150
Perdite di passaggio	dB	1,5		2,5
Perdita di derivata	dB	24		25
Isolamento tra le derivazione	dB	> 20		> 20
Corrente massima	A		1	
Passaggio DC			Ing.␣Usc.	