



Ricevitore Satellitare Digitale segnali HD FTA Compatibile con SCR e dCSS

Questo ricevitore HDTV consente la ricezione dei servizi satellitari in chiaro FTA (Free To Air) TV e radio. Si distingue per le sue dimensioni ridotte e compatte, e per la sua interfaccia grafica di facile utilizzo.

Il ricevitore viene fornito con alimentatore e telecomando (pile incluse).

Art.	717402
Art. Logico	HD1
EAN13	8424450190692

Imballo

Scatola	1 pz.
Cartone	10 pz.

Dati fisici

Peso netto	728,00 g
Peso lordo	728,00 g
Larghezza	155,00 mm
Altezza	34,00 mm
Profondità	112,00 mm
Peso del prodotto principale	330,00 g

Si distingue per

- Installazione "Plug-and-Play", pre-programmato su Astra 19.2°
- Supporta SCR I (EN50494), SCR II/dCSS (EN50607) e modalità "Legacy"
- Uscita audio digitale coassiale (S/PDIF)
- Consumo di potenza inferiore a 0,5W in modalità di Standby

Caratteristiche principali

- Menù utente facile, veloce e intuitivo
- Standard DVB-S / DVB-S2
- Uscita HDMI con risoluzione Full HD
- Guida Elettronica Programmi (EPG) e televideo
- Ampia memoria canali
- Memorizza automaticamente l'ultimo programma visto
- 8 liste "Favoriti"

Caratteristiche tecniche

Frequenza ingresso	MHz	950...2150
Livello segnale ingresso	dB μ V	43 ~ 83
Symbol rate	Mbit/s	1 ~ 45
Demodulazione		DVB-S (QPSK), DVB-S2 (QPSK e 8PSK)
Formato Video		MPEG-2 Video (MP@ML) MPEG-4 Video (H.264)
Formato Audio		MPEG layer I & II
Formato Immagine		4:3 PS, 4:3 LB, 16:9 e Auto
Controllo DiSEqC		1.0,1.1,1.2, USALS, dCSS (SCR I e SCR II)
Selezione banda LNB		13V, 18V, 0kHz, 22kHz
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, Auto
Alimentazione LNB (13/18V)	mA	300
Risoluzione		480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Impedenza	Ohm	75
INFORMAZIONI GENERALI		
Numero di canali		5000
Consumo di potenza (tip.)	W	3,8 (in funzione) / 0,5 (Standby)
Tensione di rete	VAC / Hz	100...240 / 50...60
Temperatura di lavoro	°C	-5 ... +40
Aggiornamento SW		USB
Display		Verde, 4-posizioni, 7-segmenti
Colore		Nero
CONNETTORI		
Connettore ingresso SAT		F-femmina
Connettore SCART		Uscita SCART
Connettore HDMI		HDMI femmina (Tipo A)
Porta USB		2.0 (per aggiorn. SW e salvataggio/ripristino liste canali)
Segnale audio digitale (S/PDIF)		Coassiale