



Presa terminale 2 connettori: FM/TV-SAT (piano 1)

Presa terminale con due connettori IEC. Quello di sinistra è un IEC maschio per FM (radio) e TV terrestre, mentre quello di destra è un IEC femmina per la TV satellite (IF).

Art.	5229
EAN13	8424450052297

Altre caratteristiche

Disegno della presa Con supporto di fissaggio e parte inferiore chiusa

Imballo

Scatola	1 pz.
Cartone	10 pz.
Pallet	3600 pz.

Dati fisici

Peso netto	90,00 g
Peso lordo	90,00 g
Larghezza	70,00 mm
Altezza	70,00 mm
Profondità	27,00 mm
Peso del prodotto principale	90,00 g

Si distingue per

- Produzione automatizzata in linea robotizzata
- Elevata schermatura
- Grande isolamento tra le uscite
- Costruita in Zamak, di grande resistenza

- Passaggio DC dal connettore SAT verso l'ingresso
- Compatibile con il cavo coassiale con guaina di Ø 5...6,9mm

Scopri

Prese Televes: Fissaggio senza vite

Una presa di classe A piena di vantaggi:

- L'anima del cavo si collega con una semplice spinta, non è necessario stringere alcuna vite, ma con una forza di serraggio equivalente
- Supporta diametri relativi all'anima del cavo tra 0,65 e 1,2 mm e diametro esterno del cavo da 5 a 6,9 mm
- Guida conica, tipo connettore F, per inserire facilmente l'anima del cavo.
- Ampio margine nella lunghezza dell'anima (da 5 a 15mm) che rende difficile il corto tra la stessa e la maglia.
- Pinza basculante e autoportante dall'apertura totale
- Il morsetto è costituito da 3 file dentate in 9 mm per un perfetto fissaggio della maglia
- Perforazione del circuito stampato per rendere compatibile la vite di fissaggio dei rivestimenti
- Bordi arrotondati per evitare tagli
- Schermature Classe A

Inoltre, questa gamma di prodotti presenta numerose incisioni sul telaio:

- Contrassegnato CE
- Riferimento numerico e logico
- Indicazioni di ingresso e uscita
- Dimensioni di taglio del cavo

Caratteristiche tecniche : Ref. 5229

##			##
Numero di connettori			2
Connettore R/TV			"IEC" maschio
Connettore SAT			"IEC" femmina
##			No
Bandes		TV	SAT
Intervallo di frequenze	MHz	5 ... 862	950 ... 2400
Isolamento tra uscite	dB	> 10	> 20
Attenuazione: Connettore R/TV	dB	4	--
Attenuazione: Connettore SAT	dB	--	5
Passaggio DC			SATIng.
Corrente massima	mA		350