



Presa terminale multimedia 3 Connatori: FM-TV-SAT/DATA

Presa terminale con tre Connatori. Sul lato inferiore sinistro si trova un IEC Maschio per la TV terrestre, in basso a destra una IEC Femmina per FM (radio) e nella parte superiore centrale un connettore F per TV satellitare (IF) e dati multimediali.

Specialmente progettato per gli operatori, supporta DOCSIS 3.1.

Art. 5250

EAN13 8424450134825

Imballo

Scatola	1 pz.
Cartone	10 pz.
Cartone	100 pz.

Dati fisici

Peso netto	100,00 g
Peso lordo	100,00 g
Larghezza	70,00 mm
Altezza	67,00 mm
Profondità	37,00 mm
Peso del prodotto principale	96,00 g

Si distingue per

- Fabbricazione automatizzata su linee robotizzate
- Alta schermatura
- Grande isolamento sulle uscite

- Costruita in Zamak, di grande resistenza
- Passaggio DC dal connettore SAT verso l'ingresso
- Compatibile con il cavo coassiale con guaina di Ø 5...6,9mm

Scopri

Prese Televes: Fissaggio senza vite

Una presa di classe A piena di vantaggi:

- L'anima del cavo si collega con una semplice spinta, non è necessario stringere alcuna vite, ma con una forza di serraggio equivalente
- Supporta diametri relativi all'anima del cavo tra 0,65 e 1,2 mm e diametro esterno del cavo da 5 a 6,9 mm
- Guida conica, tipo connettore F, per inserire facilmente l'anima del cavo.
- Ampio margine nella lunghezza dell'anima (da 5 a 15mm) che rende difficile il corto tra la stessa e la maglia.
- Pinza basculante e autoportante dall'apertura totale
- Il morsetto è costituito da 3 file dentate in 9 mm per un perfetto fissaggio della maglia
- Perforazione del circuito stampato per rendere compatibile la vite di fissaggio dei rivestimenti
- Bordi arrotondati per evitare tagli
- Schermature Classe A

Inoltre, questa gamma di prodotti presenta numerose incisioni sul telaio:

- Contrassegnato CE
- Riferimento numerico e logico
- Indicazioni di ingresso e uscita
- Dimensioni di taglio del cavo

Caratteristiche tecniche : Ref. 5250

##			##	
Numeri di connettori			3	
Connettore R			"IEC" femmina	
Connettore TV			"IEC" maschio	
Connettore SAT/DATA			"F" femmina	
##			No	
Bandes		FM	TV	DATA
Intervallo di frequenze	MHz	87 ... 108	125 ... 862	5 ... 2150
Isolamento tra uscite	dB	> 25	> 30	> 20
Attenuazione: Connettore R	dB	10	--	--
Attenuazione: Connettore TV	dB	--	5	--
Attenuazione: Connettore DATA	dB	--	--	6,5
Passaggio DC			SATDing.	
Corrente massima	mA		350	