

Caratteristiche tecniche : Ref. 596101

Chermo		Touch, Color TFT									
Dimensioni dello schermo	in	8									
Tensione della batteria	Vdc	7,2									
Capacità della batteria	mAh	9000									
Temperatura di funzionamento	°C	-5 ... 45									
Tensione d'ingresso dell'alimentatore	Vac	100 ... 240									
Intervallo frequenza rete elettrica		50 Hz									
Tensione d'uscita dell'alimentatore	Vdc	24									
Max. corrente d'uscita dell'alimentatore	A	4									
Connettori RF		"F" femmina									
Connettori ottici		FC/APC									
Numero di porte Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT)		1									
Porta USB		USB 2.0									
Porta display		HDMI									
Porta audio		jack									
Antenna GPS		Si									
CAM		Si									
Memoria	GB	32									
Intervallo di frequenze	MHz	5 ... 3300									
Risoluzione delle misure	kHz	1									
Analizzatore WiFi		Si									
Bluetooth		Si									
Ethernet		Si									
Span		100 KHz ... 3,3 GHz (qualunque valore)									
Scala (dB/div)		10 / 5									
Livello di riferimento		Automatico / Manuale									
RBW		500 Hz / 1 KHz / 3 KHz / 5 KHz / 10 KHz / 30 KHz / 50 KHz / 100 KHz / 300 KHz / 500 KHz / 1 MHz / 3 MHz / 5 MHz									
Numero di marker		6									
Funzione delta		Si									
Riprese dagli eventi		Si									
Spettrografo		Si									
Tracce		Massimi / Minimi									
Standard		DVB-T	DVB-T2	DVB-C	ISDB-T/Tb	DVB-S	DVB-S2	DVB-S2X	DAB/DAB+	FM	Misure Analogiche
Modulazioni		16QAM / 64QAM / COFDM / QPSK	128QAM / 16QAM / 256QAM / 32QAM / 64QAM	16QAM / 256QAM / 32QAM / 4QAM / 64QAM	16QAM / 64QAM / DQPSK / QPSK	QPSK	16APSK / 32APSK / 8APSK / 8PSK / QPSK	16APSK / 32APSK / 8APSK / 8PSK / QPSK	--	--	--
Livello del segnale	dBµV	20 ... 128	20 ... 128	20 ... 128	-100 ... 20	20 ... 128	20 ... 128	20 ... 128	20 ... 128	20 ... 128	20 ... 128
C/N	dB	< 52	< 52	< 52	< 50	< 30	< 30	< 30	< 52	< 52	< 52
V/A	dB	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< 30
MER	dB	< 40	< 40	< 40	< 40	< 20	< 20	< 20	< 20	--	--
Pre-BER		--	--	1.0E-2 – 1.0E-9	1.0E-2 – 1.0E-6	--	--	--	--	--	--
Post-BER		--	--	1.0E-2 – 1.0E-8	1.0E-2 – 1.0E-8	--	--	--	--	--	--
BER		--	--	1.0E-2 – 1.0E-8	--	--	--	--	1.0E-2 – 1.0E-6	--	--
CBER		1.0E-2 – 1.0E-6	--	--	--	1.0E-2 – 1.0E-6	--	--	--	--	--
VBER		1.0E-2 – 1.0E-8	--	--	--	1.0E-2 – 1.0E-8	--	--	--	--	--
LDPCBER		--	1.0E-2 – 1.0E-6	--	--	--	1.0E-2 – 1.0E-6	1.0E-2 – 1.0E-6	--	--	--
BCHBER		--	1.0E-2 – 1.0E-8	--	--	--	1.0E-2 – 1.0E-8	1.0E-2 – 1.0E-8	--	--	--
Link margin	dB	--	< 30	--	--	--	< 10	< 10	--	--	--
Echi		Si	Si	--	Si	--	--	--	--	--	--
Costellazione		Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	--	--	--
MER per portante		Si	Si	--	--	--	--	--	--	--	--
PLP multipli		--	Si	--	--	--	--	--	--	--	--
Multi TS		--	--	--	--	--	Si	Si	--	--	--
PLS scrambling		--	--	--	--	--	Si	Si	--	--	--
RDS		--	--	--	--	--	--	--	--	Si	--
Pacchetti errati							Si				
TILT							Si				
Attenuazione							Si				
Analizzatore WiFi							Si				
Analizzatore IPTV							Si				
Voltmetro							No				
Speed Test IP							Si				
Immagini Full HD (MPEG2/MPEG4)							Si				
Immagini 4K							No				
Informazioni MPEG							Si				
Alimentazione preamplificatori	Vdc						5 ... 24				
Corrente massimo preamplificatori	mA						< 900				
Alimentazione LNB	Vdc						5 ... 24				
Corrente max a LNB	mA						< 900				
Tono LNB (22KHz)							Si				
Commandi DiSEqC							Si				
Standard dCSS							EN50494 / EN50607				

