

Caratteristiche tecniche : Ref. 593304

Schermo		Color TFT					
Dimensioni dello schermo	in	2,8					
Tensione della batteria	Vdc	7,2					
Capacità della batteria	mAh	2300					
Autonomia	h	4					
Temperatura di funzionamento	°C	-5 ... 45					
Tensione d'ingresso dell'alimentatore	Vac	100 ... 240					
Tensione d'uscita dell'alimentatore	Vdc	12					
Max. corrente d'uscita dell'alimentatore	A	2					
Connettori RF		"F" femmina					
Numero di porte Fast Ethernet (10/100BASE-T)		1					
Memoria	MB	400					
Intervallo di frequenze	MHz	50 ... 2200					
Risoluzione delle misure	kHz	125					
Scala (dB/div)		10 / 5					
Livello di riferimento		Automatico / Manuale					
Standard		DVB-T	DVB-T2	DVB-C	DVB-S	DVB-S2	Misure Analogiche
Modulazioni		16QAM / 64QAM / QPSK	16QAM / 256QAM / 64QAM / QPSK	128QAM / 16QAM / 256QAM / 32QAM / 64QAM	QPSK	8PSK / QPSK	--
Formato del canale digitale (ITU-T J.83)		--	--	Annesso A / Annesso B / Annesso C	--	--	--
Livello del segnale	dBµV	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110	25 ... 125
C/N	dB	< 40	< 40	< 40	< 20	< 20	< 45
V/A	dB	--	--	--	--	--	< 30
MER	dB	< 35	< 35	< 38	< 20	< 20	--
Pre-BER		--	--	1.0E-2 - 1.0E-8	--	--	--
Post-BER		--	--	1.0E-3 - 1.0E-8	--	--	--
BER		--	--	1.0E-2 - 1.0E-8	--	--	--
CBER		9.9E-2 - 1.0E-6	--	--	9.9E-2 - 1.0E-6	--	--
VBER		1.0E-3 - 1.0E-8	--	--	1.0E-4 - 1.0E-8	--	--
LDPCBER		--	9.9E-2 - 1.0E-6	--	--	9.9E-2 - 1.0E-6	--
BCHBER		--	1.0E-3 - 1.0E-8	--	--	9.9E-2 - 1.0E-8	--
Link margin	dB	--	< 30	--	--	< 10	--
Echi		Si	Si	--	--	--	--
Costellazione		Si	Si	Si	Si	Si	--
Alimentazione preamplificatori	Vdc	13 ... 24					
Corrente massimo preamplificatori	mA	140 ... 475					
Alimentazione LNB	Vdc	13 ... 18					
Corrente max a LNB	mA	370 ... 475					
Tono LNB (22KHz)		Si					
Commandi DiSEqC		Si					