

Caratteristiche tecniche : Ref. 593505

Schermo					Color TFT		
Dimensioni dello schermo	in				2,8		
Tensione della batteria	Vdc				7,2		
Capacità della batteria	mAh				2300		
Autonomia	h				4		
Temperatura di funzionamento	°C				-5 ... 45		
Tensione d'ingresso dell'alimentatore	Vac				100 ... 240		
Tensione d'uscita dell'alimentatore	Vdc				12		
Max. corrente d'uscita dell'alimentatore	A				2		
Connettori RF					"F" femmina		
Numero di porte Fast Ethernet (10/100BASE-T)					1		
Memoria	MB				400		
Intervallo di frequenze	MHz				50 ... 2400		
Risoluzione delle misure	kHz				125		
Bluetooth					Si		
Scala (dB/div)					10 / 5		
Livello di riferimento					Automatico / Manuale		
Standard		DVB-T	DVB-T2	DVB-C	DVB-S	DVB-S2	Misure Analogiche
Modulazioni		16QAM / 64QAM / QPSK	16QAM / 256QAM / 64QAM / QPSK	128QAM / 16QAM / 256QAM / 32QAM / 64QAM	QPSK	8PSK / QPSK	--
Formato del canale digitale (ITU-T J.83)		--	--	Annesso A / Annesso B / Annesso C	--	--	--
Livello del segnale	dBµV	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110	25 ... 125
C/N	dB	< 40	< 40	< 40	< 20	< 20	< 45
V/A	dB	--	--	--	--	--	< 30
MER	dB	< 35	< 35	< 38	< 20	< 20	--
Pre-BER		--	--	1.0E-2 - 1.0E-8	--	--	--
BER		--	--	1.0E-2 - 1.0E-8	--	--	--
CBER		9.9E-2 - 1.0E-6	--	--	9.9E-2 - 1.0E-8	--	--
VBER		1.0E-3 - 1.0E-8	--	--	1.0E-4 - 1.0E-8	--	--
LDPCBER		--	9.9E-2 - 1.0E-6	--	--	9.9E-2 - 1.0E-6	--
BCHBER		--	1.0E-3 - 1.0E-8	--	--	9.9E-2 - 1.0E-8	--
Link margin	dB	--	< 30	--	--	< 10	--
Costellazione		Si	Si	Si	Si	Si	--
Analizzatore WiFi					Si		
Analizzatore IPTV					Si		
Immagini Full HD (MPEG2/MPEG4)					Si		
Alimentazione preamplificatori	Vdc				13 ... 24		
Corrente massimo preamplificatori	mA				140 ... 475		
Alimentazione LNB	Vdc				13 ... 18		
Corrente max a LNB	mA				370 ... 475		
Tono LNB (22KHz)					Si		
Comandi DiSEqC					Si		