



Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Presa terminale

2 connettori: FM/TV-SAT (piano 1)

Presa terminale con due connettori IEC. Quello di sinistra è un IEC maschio per FM (radio) e TV terrestre, mentre quello di destra è un IEC femmina per la TV satellite (IF).

Art.5229 Con supporto di fissaggio e con la parte inferiore del telaio chiusa Con artigli fermacavo e con la parte inferiore del telaio chiusa

ID.NR

EAN13

8424450052297

Si distingue per

- Produzione automatizzata in linea robotizzata
- Elevata schermatura
- Grande isolamento tra le uscite

Caratteristiche principali

- Costruita in Zamak, di grande resistenza
- Passaggio DC dal connettore SAT verso l'ingresso
- Compatibile con il cavo coassiale con guaina di Ø 5...7mm

Scopri

Prese Televes: Fissaggio senza vite

Una presa di classe A piena di vantaggi:

- L'anima del cavo si collega con una semplice spinta, non è necessario stringere alcuna vite, ma con una forza di serraggio equivalente
- Supporta diametri relativi all'anima del cavo tra 0,65 e 1,2 mm e diametro esterno del cavo da 5 a 6,9 mm

- Guida conica, tipo connettore F, per inserire facilmente l'anima del cavo.
- Ampio margine nella lunghezza dell'anima (da 5 a 15mm) che rende difficile il corto tra la stessa e la maglia.
- Pinza basculante e autoportante dall'apertura totale
- Il morsetto è costituito da 3 file dentate in 9 mm per un perfetto fissaggio della maglia
- Perforazione del circuito stampato per rendere compatibile la vite di fissaggio dei rivestimenti
- Bordi arrotondati per evitare tagli
- Schermature Classe A

Inoltre, questa gamma di prodotti presenta numerose incisioni sul telaio:

- Contrassegnato CE
- Riferimento numerico e logico
- Indicazioni di ingresso e uscita
- Dimensioni di taglio del cavo

Caratteristiche tecniche

##		##
Numero di connettori		2
Connettore R/TV		"IEC" maschio
Connettore SAT		"IEC" femmina
##		No
Bandes		TV SAT
Intervallo di frequenze	MHz	5 ... 862 950 ... 2400
Isolamento tra uscite	dB	> 10 > 20
Attenuazione: Connettore R/TV	dB	4 --
Attenuazione: Connettore SAT	dB	-- 5
Passaggio DC		SAT Ing.
Corrente massima	mA	350