



Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

## Centralino MiniKom "F" a banda larga

2 ingressi: VHF/UHF-IF (Terrestre mix)

Centrale di amplificazione da 2 ingressi (VHF/UHF-FI) per sistemi SMATV. Amplifica la banda IF (SAT) e la miscela con il terrestre (VHF/UHF) mantenendo basse le perdite di passaggio.

<b>Art.5363</b>	196-254Vac
<b>ID.NR</b>	EV45
<b>EAN13</b>	8424450053638

### Si distingue per

- Amplificazione del segnale IF e miscelazione passiva del terrestre con basse perdite di passaggio
- Attenuatore per IF, con tecnologia a diodi PIN
- Interruttore di selezione per l'alimentazione dell'LNB: locale o remota. In modo locale, è possibile configurare la banda/polarità tramite altri 2 interruttori.
- Telaio ad elevata schermatura, costruito in Zamak

### Caratteristiche principali

- Connettori F
- Equalizzatore IF
- Indicatore LED del segnale d'uscita
- Uscita test (-30 dB)
- Avvitabile a parete

## Caratteristiche tecniche

1 - SW BI/FM: FM

2 - automatico

Articolo		5363	
Ingressi	banda	MATV	IF
Uscita		MATV/IF	
Intervallo di frequenze	MHz	47-862	950-2150
Guadagno	dB	-1,5	35(950MHz) 45(2150MHz)
Intervallo di regolazione del guadagno		-	0-20
Equalizzatore di ingresso		-	0-12
Livello di uscita	EN50083	DIN45004B	-
		IMD3	≥124
		IMD2	-
		CTB,CSO,XMOD	-
Figura di rumore	dB	-	9
Separazione UHF- IF SAT		-	
Alimentazione ingressi	Vdc	-	13/17
Corrente max. ingressi	mA	-	300
Corrente max. disponibile		300	300
Corrente max. passante U -> I		-	-
Ampiezza tono 22KHz	Vpp	-	0,6
Consumo totale AC	W	14	
Tensione di rete	Vac	196-264	
Temp.di lavoro	°C	-5 a +45	
Indice di protezione	IP	20	
Dimensioni (L x A x P)	mm	180×110×55	