



Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Processatore Twin

Sposta in frequenza qualunque modulazione

Modulo che processa 2 canali di ingresso, analogici o digitali, indipendentemente dal tipo di servizio, per funzionare come convertitore di canali (utilizzando canali di ingresso e uscita differenti) o come amplificatore (con lo stesso canale d'ingresso e uscita).

Art.564901

ID.NR

UCC-T

EAN13

8424450149607

Si distingue per

- Filtraggio SAW (Surface Acoustic Wave). Dotato di alta selettività, evitando Interferenze con i canali adiacenti.
- Pendenza regolabile, per bilanciare il segnale entro la larghezza di banda.
- Controllo remoto con CDC (Control de Cabeceras)

Caratteristiche principali

- In modalità convertitore, è possibile assegnare un diverso canale all'ingresso (Twin).
- In modalità amplificatore, consente di equalizzare e filtrare un Multiplex digitale in base ai livelli del resto dei segnali

Caratteristiche tecniche

Articolo				564901
INGRESSO A/D	RF	Frequenza di ingresso	MHz	47...862
		Passo di frequenza	KHz	125 (digitale), 166 (digitale), 250 (analogico)
		Margine di aggancio		± 500
		Guadagno passante di ingresso	dB	0 ± 3
		Livello di ingresso	dB	50 a 80
		Larghezza di banda (filtro)	MHz	8
		Alimentazione Preamplificatore	Vdc	0, 12, 24
		Perdita di ritorno	dB	> 10
		Impedenza	Ω	75
USCITA A/D	RF	Frequenza di uscita	MHz	47...862
		Passo di frequenza	KHz	125 (digitale), 166 (digitale), 250 (analogico)
		Livello di uscita massimo	dBμV	85 ± 5 tip.
		Intervallo di regolazione	dB	> 15
		Livello di spurie	dBμV	> 60
		END (Equivalent Noise Degradation)	dB	< 2
		Perdita di passaggio		≤ 1,5
		Perdita di ritorno		> 12
		Impedenza	Ω	75
GENERALI	Alimentazione		Vdc	24
	Consumo		mA	400 (0 Preamp.), 450 (1 Preamp.)
	Indice di protezione		IP	20
	Dimensioni (L x A x P)		mm	50 x 216 x 175