

# HD1

## RICEZIONE SATELLITARE IN ALTA DEFINIZIONE COMPATIBILE CON SCR I E SCR II



### RICEVITORE SATELLITARE HDTV PER SEGNALI FREE TO AIR (ART. 717402)

- Per la ricezione dei servizi TV e radio in chiaro
- DVB-S / DVB-S2
- Preprogrammato per Astra 19.2
- Elevata quantità di canali da visualizzare



COMPATIBILE  
CON DVB-S/S2



SERVIZIO  
FTA



COMPATIBILE  
CON SCR I E SCR II



BASSO  
CONSUMO

Televés®

www.televes.com | www.televescorporation



Televés Corporation

# HD1

## RICEVITORE SATELLITARE HDTV PER SEGNALI FREE TO AIR

### DESCRIZIONE

Questo ricevitore HDTV consente la ricezione dei servizi TV e radio satellitari FTA (Free To Air) in chiaro. Si distingue soprattutto per le sue dimensioni ridotte e compatte e per la sua interfaccia semplice e intuitiva.

Incorpora una preprogrammazione di serie per Astra 19.2°, facilitando e accelerando la sua installazione. Inoltre, grazie ad un consumo in standby inferiore a 0,5 W, questo dispositivo è estremamente efficiente dal punto di vista energetico.



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Menu operativo facile, veloce e intuitivo
- Standard DVB-S / DVB-S2
- Uscita HDMI con risoluzione Full HD
- Guida elettronica ai programmi (EPG) e televideo
- Vasta gamma di canali da visualizzare
- Auto-salvataggio dell'ultimo programma visualizzato
- 8 liste di "Favoriti"

### SI DIFFERENZIA PER

- **Installazione "Plug-and-Play"**, preprogrammazione di serie Astra 19.2°.
- Supporta **SCR I (EN50494)**, **SCR II (EN50607)** e "Legacy".
- **Uscita coassiale dell'audio digitale (S/PDIF).**
- **Consumo energetico in standby inferiore a 0,5 W.**

ART.	ART. NR	DESCRIZIONE	EAN 13
717402	HD1	RICEVITORE SATELLITARE DIGITALE DVB-S/S2	8424450190692

## RICEZIONE SATELLITARE IN ALTA DEFINIZIONE COMPATIBILE CON SCR I E SCR II

SPECIFICHE TECNICHE	Frequenza di ingresso	MHz	950...2150
	Livello di ingresso	dB $\mu$ V	43 ~ 83
	Symbol rate	Mbit/s	1~45
	Demodulazione		DVB-S (QPSK), DVB-S2 (QPSK e 8PSK)
	Formato video		MPEG-2 Video (MP@ML), MPEG-4 Video (H.264)
	Formato audio		MPEG layer I & II
	Formato dell'immagine		4:3 PS, 4:3 LB, 16:9 e Auto
	Controllo DiSEqC		1.0,1.1,1.2, USALS, dCSS (SCR I e SCR II)
	Selezione banda LNB		13V, 18V, 0kHz, 22kHz
	FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, auto
	Alimentazione LNB (13/18V)	mA	300
	Risoluzione		480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
	Impedenza	Ohm	75

### INFORMAZIONI GENERALI


Numero canali		5000
Consumo (tipico)	W	3,8 (in funzione) / 0,5 (in standby)
Tensione di ingresso	V~ Hz	100...240/50...60
Temp. di funzionamento	°C	-5 ... 40
Aggiornamento SW		USB
Display		Verde, 4-posizioni, 7-segmenti
Colore		Nero

### CONNETTORI

Connettore ingresso SAT		F-femmina
SCART		Uscita scart
Connettore HDMI		HDMI femmina (Tipo A)
Porta USB		2.0 (per aggiornamento SW e liste canali)
Segnale audio digitale (S/PDIF)		Coassiale

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Peso	g	330
Dimensioni (xyz)	mm	155 x 34 x 112



### DESCRIZIONE

#### VISTA FRONTALE



- |   |                               |   |                     |
|---|-------------------------------|---|---------------------|
| 1 | Tasto canale precedente (CH-) | 3 | Tasto di accensione |
| 2 | Tasto canale successivo (CH+) | 4 | Connessione USB     |

#### VISTA POSTERIORE



- |   |  |   |              |
|---|--|---|--------------|
| 5 | Ingresso LNB                                 | 8 | Uscita scart |
| 6 | Uscita coassiale per audio digitale (S/PDIF) | 9 | DC-IN 12V    |
| 7 | Uscita HDMI                                  |   |              |

Televes avvisa che questo opuscolo è puramente informativo e declina ogni responsabilità che possa derivare da eventuali errori od omissioni nel suo contenuto.

Le fotografie dei prodotti non sono contrattualizzate e Televes non può fornirle ma possono subire variazioni, alterazioni e/o modifiche in ogni momento e senza preavviso.