



Componenti comuni A/V: Alimentatore supplementare regolabile

6582.1

ELVOX Videocitofonia / Videocitofonia multifilare / Componenti comuni A/V /
Componenti di impianto

Alimentatore supplementare regolabile

Alimentatore supplementare lineare con uscita regolabile 10,5 Vd.c., 13,5 Vd.c. e 18 Vd.c., alimentazione 230/240 V~ 50/60 Hz 30 VA, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(1120 kb\)](#)
- [SI - Schemi Installativi - 49401521A0 \(802 kb\)](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D



Dati tecnici

- **Gruppo:** Tecnologie di comunicazione/componenti e sistemi
- **Classe:** Alimentatore per impianto video/citofono
- **Applicazione:** Altro
- **Tensione d'ingresso:** 230 V
- **Tipo di corrente:** DC
- **Tensione d'uscita:** 10,50 V
- **Altezza:** 118,40 mm
- **Larghezza:** 71,80 mm
- **Tecnica di installazione:** Sistema bus
- **Circuito apriorita integrato:** No
- **Funzione di comando:** No
- **Funzione di analisi:** No
- **Indicatori di servizio:** No
- **Tipo di montaggio:** Altro
- **Blocco di programmazione:** No

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8013406318169
Q.tà 1 NR
Dim. 13,5x8,5x7,5 [cm]
Peso 626 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).