



## Spine e prese mobili: Presa 2P+T 16A P17/11 assiale bianco

---

### **00223.B**

Installazione volante / Spine e prese / Spine e prese mobili / Spine e prese serie Supernova

### **Preso 2P+T 16A P17/11 assiale bianco**

Bpresa mobile SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo P17/11, uscita cavo assiale, bianco

### **Stato prodotto**

3 - Prod. gestito

### **Q.tà minima ordine**

100 NR



Potrebbe interessarti anche



00223 - Presa 2P+T 16A  
P17/11 assiale nero



00211.B - Spina 2P+T 10A  
S11 90° bianco



00212.B - Spina 2P+T 16A  
S17 90° bianco



00203.B - Spina 2P+T10A  
orientab. S11-SPB11 bianco



00204.B - Spina 2P+T16A  
orientab. S17-SPB17 bianco



00206.B - Spina 2P+T 10A  
SPA11 90° bianco



00207.B - Spina 2P+T 16A  
SPA17 90° bianco



00200.B - Spina 2P 10A S10  
assiale bianco



00201.B - Spina 2P+T 10A  
S11 assiale bianco




00202.B - Spina 2P+T 16A  
S17 assiale bianco


## Video

- [Spot Installazione Volante](#)

## Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

## Gallery



## Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Accoppiatore con contatti protetti
- **Tipologia:** Tipo italiano Bipasso
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** Sì
- **Grado di protezione (IP):** IP20
- **Direzione di innesto:** Diritto

- **Tecnica di collegamento:** Morsetto a vite
- **Adatto per pin di contatto di protezione:** Sì
- **Colore:** Bianco
- **Numero RAL:** 0
- **Numero di poli:** 2
- **Tensione nominale:** 250 V
- **Corrente nominale:** 16 A

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 07. Certificato ING CER - Cile
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



8 007352 031371

**Codice** 8007352031371  
**Q.tà** 1 NR  
**Dim.** 13x6x1,7 [cm]  
**Peso** 37,27 [g]



8 007352 031388

**Codice** 8007352031388  
**Q.tà** 100 NR  
**Dim.** 28x25,5x19,5 [cm]  
**Peso** 4.170 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).