



Spine e prese mobili: Presa 2P+T 16A P17/11 assiale nero

00223

Installazione volante / Spine e prese / Spine e prese mobili / Spine e prese
serie Supernova

Presa 2P+T 16A P17/11 assiale nero

Bpresa mobile SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo P17/11,
uscita cavo assiale, nero

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

100 NR



Potrebbe interessarti anche



00223.B - Presa 2P+T 16A
P17/11 assiale bianco



00211 - Spina 2P+T 10A S11
90° nero



00212 - Spina 2P+T 16A S17
90° nero



00200 - Spina 2P 10A S10
assiale nero



00201 - Spina 2P+T 10A S11
assiale nero



00203 - Spina 2P+T 10A
orientabile S11-SPB11 nero



00204 - Spina 2P+T 16A
orientabile S17-SPB17 nero



00206 - Spina 2P+T 10A
SPA11 90° nero



00207 - Spina 2P+T 16A
SPA17 90° nero




00202 - Spina 2P+T 16A S17
assiale nero


Video

- [Spot Installazione Volante](#)

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Gallery



Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Accoppiatore con contatti protetti
- **Tipologia:** Tipo italiano Bipasso
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** Sì
- **Grado di protezione (IP):** IP20
- **Direzione di innesto:** Diritto
- **Tecnica di collegamento:** Morsetto a vite
- **Adatto per pin di contatto di protezione:** Sì
- **Colore:** Nero
- **Numero RAL:** 0
- **Numero di poli:** 2
- **Tensione nominale:** 250 V
- **Corrente nominale:** 16 A

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 07. Certificato INGECER - Cile
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352026179
Q.tà 1 NR
Dim. 13x6x1,7 [cm]
Peso 37,27 [g]



Codice 8007352026186
Q.tà 100 NR
Dim. 28x25,5x19,5 [cm]
Peso 4.152 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).