



## Multiprese: Presa scrivania3univ+3USB+S17+wireless b

### 00609.CC.B

Installazione volante / Spine e prese / Multiprese / Multiprese serie Desk

#### **Presa scrivania3univ+3USB+S17+wireless b**

Presa mobile multipla da scrivania 2P+T 16 A 250 V~, 3 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40, interruttore 2P 16 A, alimentatore USB 15,5 W 3,1 A 5 V con 2 uscite USB tipo A e 1 uscita USB Tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 3 dispositivi (es. tablet, smartphone), carica induttiva 10 W, cavo da 2 m con 3 conduttori da 1 mm<sup>2</sup> (3G1), spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, bianco

- Prese universali con inclinazioni a 45° per ottimizzare l'utilizzo con diversi dispositivi e Spina orientabile per utilizzo anche salvaspazio
- Sicurezza: Protezione Bimbi Sicuri. Prese sicure con otturatore che impedisce contatti accidentali con le parti in tensione grazie al dispositivo Sicury
- Base di ricarica ad induzione (10W) con supporto di appoggio per la ricarica di smartphone e tablet



#### **Stato prodotto**

3 - Prod. gestito

#### **Q.tà minima ordine**

6 NR


#### **Istruzioni, Manuali, Documentazione**

- [Scheda tecnica \(935 kb\)](#)


#### **Video**

- [Le Multiprese da scrivania](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Gallery



## Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Presa multipla
- **Forma della scatola:** Rettangolare
- **Numero di prese CEE 7/1 (senza contatto di protezione):** 0
- **Numero di prese Euro CEE7/16:** 0
- **Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):** 0
- **Numero di prese con pin di terra:** 0
- **Numero di prese per apparecchi freddi:** 0
- **Numero di prese standard danese (pin di messa a terra):** 0
- **Numero di prese standard francese (Tipo E):** 0
- **Numero delle prese tipo bipasso (Italia):** 0
- **Numero delle prese tipo P11 (Italia):** 0
- **Numero di Prese tipo P17 (Italia):** 0
- **Numero delle prese tipo NEMA:** 0
- **Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:** 0
- **Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:** 0
- **Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:** 0
- **Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:** 0
- **Con interruttore on/off:** Sì
- **Interruttore differenziale:** No
- **Numero di prese multistandard universali:** 0
- **Filtro di rete anti-interferenze:** No
- **Numero di prese, altre:** 0
- **Numero di collegamenti USB:** 3
- **Sovratensore:** No
- **Corrente nominale:** 16 A
- **Sezione del filo:** 1
- **Con coperchio:** No
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** No
- **Trattamento antibatterico:** No
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Tipo superficie:** Lucido
- **Colore:** Bianco
- **Codice RAL (simile):** 9016
- **Trasparente:** No
- **Grado di protezione (IP):** IP20
- **Lunghezza del cavo di alimentazione:** 1,50 m
- **Inserto centrale ruotato:** No
- **Codice NEMA:** Senza
- **Compatibile con Apple HomeKit:** No
- **Compatibile con Google Assistant:** No
- **Compatibile con Amazon Alexa:** No
- **Supporto disponibile IFTTT:** No

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



|               |                   |               |                   |
|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Codice</b> | 8007352683143     | <b>Codice</b> | 8007352706538     |
| <b>Q.tà</b>   | 1 NR              | <b>Q.tà</b>   | 6 NR              |
| <b>Dim.</b>   | 25,2x13,4x10 [cm] | <b>Dim.</b>   | 42,5x27,5x27 [cm] |
| <b>Peso</b>   | 928 [g]           | <b>Peso</b>   | 6.140 [g]         |

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).