



## Componenti comuni: Modulo relè connesso IoT

### 03981

Serie civili / Serie civili View Wireless / Componenti comuni / Componenti non modulari

#### Modulo relè connesso IoT

Apparecchio di comando elettronico IoT con uscita a relè NO 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllo da remoto, 1 ingresso per comando filare per richiamare uno scenario, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto)

- Configurazione da App View Wireless per sistema Bluetooth technology e App Amazon per Zigbee technology
- Compatibile con Alexa, Google Home e IFTTT, attraverso l'apposito gateway o hub Zigbee
- La forma favorisce la massima flessibilità di installazione (retrofrutto, scatole di derivazione, ecc.)
- Se pilotati direttamente dai comandi senza batteria, non è necessario il cablaggio con pulsanti elettromeccanici



#### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

#### Q.tà minima ordine

1 NR

Potrebbe interessarti anche




14597 - Gateway connesso  
IoT 2M bianco



19597 - Gateway connesso  
IoT 2M grigio



20597 - Gateway connesso  
IoT 2M grigio



30807.B - Gateway connesso  
IoT 2M bianco



14591.0 - Meccanismo  
comando elettr. connesso  
IoT



19591.0 - Meccanismo  
comando elettr. connesso  
IoT



20591.0 - Meccanismo  
comando elettr. connesso  
IoT



30801 - Meccanismo  
comando elettr. connesso  
IoT


## Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(877 kb\)](#)
- [\(501 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni \(437 kb\)](#)
- [Notices techniques \(435 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones \(434 kb\)](#)
- [Instructions sheet \(430 kb\)](#)
- [Φύλλο οδηγιών \(589 kb\)](#)
- [Anwendungshinweise \(457 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(19181 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(40958 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(40735 kb\)](#)
- [Manuel appli View Wireless \(40963 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(41171 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Wireless \(40768 kb\)](#)

## Video

- [Creazione impianto](#)
- [Personalizzazioni](#)
- [Funzionamento Zigbee](#)
- [Arruolamento gateway](#)

## Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

## Gallery



## Dati tecnici

- **Gruppo:** Sistemi di bus per impianti
- **Classe:** Attuatore a relè sistema bus
- **Sistema bus EIB/KNX:** No
- **Sistema bus radio KNX:** No
- **Sistema bus radio:** Sì
- **Sistema bus LON:** No
- **Sistema bus Powernet:** No
- **Altri sistemi bus:** Zigbee
- **Radio bidirezionale:** Sì
- **Tipo di montaggio:** Installazione a incasso
- **Numero moduli DIN:** 0
- **Comando locale/manuale:** No
- **Con indicatore a LED:** No

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE ([download](#))
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 06. Certificato SUBTEL - Cile ([download](#))
- 19. Certificato NOM - Messico
- 29. Marchio QCERT - Colombia
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 40. Bluetooth technology
- 42. Zigbee certified
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 47. Works with SmartThings
- 92. RoHS UAE
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

# Imballi



**Codice** 8007352648494  
**Q.tà** 1 NR  
**Dim.** 5,2x3,5x5,3 [cm]  
**Peso** 41 [g]



**Codice** 8007352648500  
**Q.tà** 60 NR  
**Dim.** 27x23x12,5 [cm]  
**Peso** 2.658 [g]

# Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).