



Componenti comuni: Kit domotico tapparelle preprogrammato

0K01482

Sistemi e prodotti smart / By-me Plus / Componenti comuni / Dispositivi

Kit domotico tapparelle preprogrammato

Kit domotico per gestione tapparelle, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana, contenente 5 apparecchi di comando per domotica a quattro pulsanti ed attuatore per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 120-230 V~ 01482, 1 apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti 01480, 1 alimentatore 230 V~ 29 Vdc 400 mA 01400



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Componenti del kit



01400 - Alimentatore 230V~
29Vdc 400mA



01480 - Comando domotico
4 pulsanti 2M



01482 - Comando domotico
4pul.+tapparlamelle 2M

Potrebbe interessarti anche



01410 - Gateway Light domotica By-me



01411 - Gateway domotica By-me



01480 - Comando domotico 4 pulsanti 2M



01482 - Comando domotico 4pul.+tappar.lamelle 2M



01400 - Alimentatore 230V~ 29Vdc 400mA

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni \(63 kb\)](#)

Video

- [Comandi domotici universali](#)

Dati tecnici

- **Gruppo:** Sistemi di bus per impianti
- **Classe:** Attuatore per avvolgibili per sistema bus
- **Sistema bus EIB/KNX:** No
- **Sistema bus radio KNX:** No
- **Sistema bus radio:** No
- **Sistema bus LON:** No
- **Sistema bus Powernet:** No
- **Altri sistemi bus:** Altro
- **Radio bidirezionale:** No
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Numero moduli DIN:** 2
- **Accoppiamento bus incluso:** Sì
- **Modulo bus rimovibile:** No
- **Comando locale/manuale:** Sì
- **Con indicatore a LED:** Sì
- **Numero max. di uscite avvolgibili:** 1
- **Funzione commutazione:** Sì
- **Tipo di corrente:** AC
- **Grado di protezione (IP):** IP40

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352593688
Q.tà 1 NR
Dim. 15x12,3x12 [cm]
Peso 621,2 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).