PLANA: Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V 2M Silver

14295.CC.SL

Serie civili / Serie civili tradizionali / PLANA / Dispositivi

Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V 2M Silver

Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 2 uscite USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3 A (es tablet) o contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, Silver - 2 moduli

- La presa USB di tipo C è uno standard utilizzato nei dispositivi di ultima generazione, essendo reversibile si lascia inserire da entrambi i lati
- Le uscite di tipo C permettono la ricarica veloce del dispositivo (Fast Charge) con correnti fino a 3 A su singola uscita

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio istruzioni multilingua Light (623 kb)
- Foglio istruzioni multilingua Full (1316 kb)

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo**: Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe**: Alimentatore USB
- **Tipologia**: Altro
- **Tensione d'esercizio**: 120,00 - 230,00 V
- **Frequenza**: 50,00 - 60,00 HZ
- **Corrente d'uscita max.**: 3 mA
- **Tipo di collegamento**: Morsetto a vite
- **Tipo di montaggio**: Incassato
- **Colore**: Argento
- **Numero RAL**: 9006
- **Larghezza dell'apparecchio**: 4.500,00 mm
- **Altezza dell'apparecchio**: 4.900,00 mm
- **Profondità dell'apparecchio**: 4.000,00 mm
- **Min. profondità della presa per apparecchi**: 35 mm
- **Adatto per classe di protezione (IP)**: IP40
- **Trattamento antibatterico**: No

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico (download)
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi

Codice	8007352647039
Q.tà	1 NR
Dim.	6x5,4x5,3 [cm]
Peso	66 [g]

Codice	8007352647046
Q.tà	10 NR
Dim.	28,1x13,1x6 [cm]
Peso	738,8 [g]

Codice	8007352686410
Q.tà	120 NR
Dim.	38,5x29x30 [cm]
Peso	9.409 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.