



PLANA: Meccanismo deviatore connesso IoT

14592.0

Serie civili / Serie civili View Wireless / PLANA / Dispositivi

Meccanismo deviatore connesso IoT

Meccanismo deviatore elettronico VIEW Wireless con uscita a relè 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100 W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dell'attuatore o per richiamo di uno scenario, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo e 2 moduli Plana

- Configurazione da App View Wireless per sistema Bluetooth technology e App Amazon per Zigbee technology
- Compatibile con Alexa, Google Home e IFTTT, attraverso l'apposito gateway o hub Zigbee




Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Potrebbe interessarti anche



03925 - Comando radio
Bluetooth Low Energy



14597 - Gateway connesso
IoT 2M bianco



14597.SL - Gateway
connesso IoT 2M Silver



14021.SL - Tasto 1M
illuminabile Silver



14021 - Tasto 1M
illuminabile ad anello bianco



14022.SL - Tasto 2M
illuminabile Silver



14022 - Tasto 2M
illuminabile ad anello bianco


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(1220 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni Full \(776 kb\)](#)
- [Feuille d'instructions Full \(777 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones Full \(775 kb\)](#)
- [Full instructions sheet \(772 kb\)](#)
- [Φυλλάδιο οδηγιών Full \(919 kb\)](#)
- [Anweisungsblatt Full \(777 kb\)](#)
- [Full \(844 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(19181 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(40958 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(40735 kb\)](#)
- [Manuel appli View Wireless \(40963 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(41171 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Wireless \(40768 kb\)](#)


Video

- [Creazione impianto](#)
- [Personalizzazioni](#)
- [Funzionamento Zigbee](#)
- [Arruolamento gateway](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D


Dati tecnici

- **Gruppo:** Sistemi di bus per impianti
- **Classe:** Attuatore a relè sistema bus
- **Sistema bus EIB/KNX:** No
- **Sistema bus radio KNX:** No
- **Sistema bus radio:** Sì
- **Sistema bus LON:** No
- **Sistema bus Powernet:** No
- **Altri sistemi bus:** Zigbee
- **Radio bidirezionale:** Sì
- **Tipo di montaggio:** Installazione a incasso
- **Numero moduli DIN:** 0
- **Comando locale/manuale:** Sì
- **Con indicatore a LED:** Sì

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE ([download](#))
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 19. Certificato NOM - Messico
- 29. Marchio QCERT - Colombia
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 40. Bluetooth technology
- 42. Zigbee certified
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 47. Works with SmartThings
- 92. RoHS UAE
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice	8007352628328	Codice	8007352628335
Q.tà	1 NR	Q.tà	60 NR
Dim.	5,2x3,5x5,3 [cm]	Dim.	27x23x12,5 [cm]
Peso	46,6 [g]	Peso	2.998 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).