



IDEA: Dimmer 120V 30-500W/30-300VA grigio

16557

Serie civili / Serie civili tradizionali / IDEA / Dispositivi

Dimmer 120V 30-500W/30-300VA grigio

Regolatore 120 V~ 50-60 Hz per: lampade ad incandescenza 30-500 W, trasformatori ferromagnetici 30-300 VA, comando e regolazione con potenziometro rotativo, individuazione al buio, grigio

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

20 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(542 kb\)](#)


Video

- [Spot Idea](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D



Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Dimmer
- **Tipo di comando:** Manopola
- **Tipo di carico:** Carico induttivo
- **Utilizzabile con tasto:** No
- **Utilizzabile con segnalatore di movimento:** No
- **Utilizzabile con segnalatore di presenza:** No
- **Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:** No
- **Utilizzabile con tasto radio:** No
- **Utilizzabile con tasto IR:** No
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Tipo di fissaggio:** Fissaggio a clic
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Tipo superficie:** Opaco
- **Colore:** Grigio
- **Codice RAL (simile):** 7015
- **Trasparente:** No
- **Adatto per classe di protezione (IP):** IP40
- **Tensione nominale:** 120,00 - 120,01 V
- **Frequenza:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Tensione di comando:** 120,00 - 120,01 V
- **Larghezza dell'apparecchio:** 24,80 mm
- **Altezza dell'apparecchio:** 50,10 mm
- **Profondità dell'apparecchio:** 58,20 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 19. Certificato NOM - Messico
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352146457
Q.tà 1 NR
Dim. 5,3x3,9x7,6 [cm]
Peso 48,27 [g]



Codice 8007352146464
Q.tà 20 NR
Dim. 28,1x13,1x11,3 [cm]
Peso 1.078,2 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).