



ARKÉ: Deviatore 1P 10AX 2M Metal

19004.2.M

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Deviatore 1P 10AX 2M Metal

Deviatore 1P 10 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, Metal - 2 moduli.
Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Stato prodotto


3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

20 NR



Disegni



Vista posteriore

Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Comando per impianti
- **Tipo funzionamento:** Deviatore
- **Tipo di comando:** Bascula/tasto
- **Composizione:** Dispositivo modulare per interruttori domestici
- **Numero moduli da frutto:** 2
- **Interruttore a tasto:** Sì
- **Numero di bascule di azionamento:** 1
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Tipo di fissaggio:** Bloccare in posizione
- **Con piastra di montaggio:** No
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Protezione della superficie:** Laccato
- **Tipo superficie:** Opaco
- **Colore:** Alluminio
- **Codice RAL (simile):** 9007
- **Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì
- **Illuminazione:** Opzionale
- **Funzione di illuminazione:** Controllo e orientamento
- **Adatto per classe di protezione (IP):** IP40
- **Tensione nominale:** 250 V
- **Corrente nominale:** 10,00 A
- **Contatto di feedback:** No
- **Tipo di collegamento:** Morsetto a vite
- **Interruttore della lavatrice:** No

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 11. SNI-SUCOFINDO Indonesia
- 15. Marchio CCC - Cina ([download](#))
- 28. Marchio NSW - Australia ([download](#))
- 29. Marchio QCERT - Colombia
- 36. Marchio ISI - India
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 92. RoHS UAE
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice	8007352685284	Codice	8007352685291
Q.tà	1 NR	Q.tà	20 NR
Dim.	5,1x4,3x5,3 [cm]	Dim.	26,9x11,6x9 [cm]
Peso	36,9 [g]	Peso	817,9 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).