



ARKÉ: Pulsante 2P NO 16A +chiave bianco

19086.B

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Pulsante 2P NO 16A +chiave bianco

Pulsante 2P NO 16 A 250 V~, a chiave estraibile solo in posizione O (OFF), bianco

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

20 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [IG Apparecchi di comando IT \(11879 kb\)](#)


Video

- [Arké abita il tuo tempo](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D



Gallery



Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Pulsante
- **Composizione:** Dispositivo modulare per interruttori domestici
- **Tipologia:** Altro
- **Tipo di comando:** Pulsante
- **Numero di bascule di azionamento:** 0
- **Numero moduli da frutto:** 100
- **Numero di poli:** 2
- **Tensione nominale:** 250 V
- **Corrente nominale:** 16,00 A
- **Con illuminazione:** No
- **Contatto di feedback:** No
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Tipo di fissaggio:** Bloccare in posizione
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** Sì
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Tipo superficie:** Opaco
- **Colore:** Bianco
- **Codice RAL (simile):** 9016
- **Trasparente:** No
- **Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì
- **Adatto per classe di protezione (IP):** IP40
- **Larghezza dell'apparecchio:** 22,30 mm
- **Altezza dell'apparecchio:** 49,00 mm
- **Profondità dell'apparecchio:** 43,50 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 14. Marchio TSE - Turchia ([download](#))
- 29. Marchio QCERT - Colombia
- 31. Marchio TISI - Tailandia
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352455351
Q.tà 1 NR
Dim. 5,1x2,8x5,3 [cm]
Peso 57,2 [g]



Codice 8007352455368
Q.tà 20 NR
Dim. 27x11,6x6 [cm]
Peso 1.209 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).