



## ARKÉ: Presa 2P+T 13A BS+int.rosso+USB A grigio

### 19223.A

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

### Presa 2P+T 13A BS+int.rosso+USB A grigio

Presse SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P con segno rosso, alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V con 1 uscita USB tipo A per dispositivi elettronici, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS, grigio

### Stato prodotto

3 - Prod. gestito


### Q.tà minima ordine

10 NR


### Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(1159 kb\)](#)


### Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D




## Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Presa di corrente
- **Con coperchio a cerniera:** No
- **Colore:** Grigio
- **Codice RAL (simile):** 7015
- **Colore metallizzato:** No
- **Trasparente:** No
- **Tipo di fissaggio:** Fissaggio a scatto
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Tipo superficie:** Opaco
- **Corrente nominale:** 13 A
- **Profondità dell'apparecchio:** 35,30 mm

## Marchi


- 00. Marcatura CE - UE
- 30. G-Mark - Paesi del Golfo ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 92. RoHS UAE
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



8 007352 631632

**Codice** 8007352631632  
**Q.tà** 1 NR  
**Dim.** 8,5x3,9x8,6 [cm]  
**Peso** 120,2 [g]



8 007352 631649

**Codice** 8007352631649  
**Q.tà** 10 NR  
**Dim.** 20,7x18,5x9,6 [cm]  
**Peso** 1.301,2 [g]



8 007352 649309

**Codice** 8007352649309  
**Q.tà** 60 NR  
**Dim.** 39x29,5x22 [cm]  
**Peso** 8.222 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).