EIKON: Pulsante + 2 spie hotel 230V

20097

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

Pulsante + 2 spie hotel 230V

Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ per hotel, con due spie luminose Do Not Disturb e Please Clean 230 V~ - 2 moduli

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

10 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- IG Apparecchi di comando IT (11879 kb)

Video

- Spot Eikon

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo**: Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe**: Pulsante
- **Composizione**: Dispositivo modulare per interruttori domestici
- **Tipologia**: Tasto singolo
- **Tipo di comando**: Pulsante
- **Numero di bascule di azionamento**: 1
- **Numero moduli da frutto**: 200
- **Numero di poli**: 1
- **Tensione nominale**: 250 V
- **Corrente nominale**: 10,00 A
- **Con illuminazione**: Sì
- **Contatto di feedback**: No
- **Tipo di montaggio**: Incassato
- **Tipo di fissaggio**: Bloccare in posizione
- **Materiale**: Plastica
- **Qualità del materiale**: Materiale termoplastico
- **Protezione della superficie**: Non trattato
- **Tipo superficie**: Opaco
- **Colore**: Bianco
- **Codice RAL (simile)**: 7024
- **Trasparente**: No
- **Casella di testo/superficie di marcatura**: Sì
- **Adatto per classe di protezione (IP)**: IP40
- **Larghezza dell'apparecchio**: 44,80 mm
- **Altezza dell'apparecchio**: 49,00 mm
- **Profondità dell'apparecchio**: 37,50 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia (download)
- 11. SNI-SUCOFINDO Indonesia
- 13. Marchio SNI-MGI Indonesia
- 20. Marchio IQC - Argentina
- 31. Marchio TISI - Tailandia
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico (download)
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi

Codice	8007352491816
Q.tà	1 NR
Dim.	5,1x4,3x5,3 [cm]
Peso	49,7 [g]

Codice	8007352491823
Q.tà	10 NR
Dim.	26,9x11,6x4,9 [cm]
Peso	562,4 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.