



EIKON: Attuatore connesso IoT 16A Next

20593.N

Serie civili / Serie civili View Wireless / EIKON / Dispositivi

Attuatore connesso IoT 16A Next

Apparecchio di comando elettronico View Wireless con uscita a relè NO 16(3,5) A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale con pulsante o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, funzione di misurazione della potenza istantanea e dell'energia consumata e soglia di stacco carico, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, Next

- Configurazione da App View Wireless per sistema Bluetooth technology e App Amazon per Zigbee technology
- Compatibile con Alexa, Google Home e IFTTT, attraverso l'apposito gateway o hub Zigbee
- Compatibile con hub SmartThings



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Potrebbe interessarti anche



03925 - Comando radio
Bluetooth Low Energy



20597.N - Gateway
connesso IoT 2M Next



20203.N - Presa 2P+T 16A
P17/11 Next


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(987 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni Full \(551 kb\)](#)
- [Feuille d'instructions Full \(549 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones Full \(547 kb\)](#)
- [Full instructions sheet \(545 kb\)](#)
- [Φυλλάδιο οδηγιών Full \(720 kb\)](#)
- [Anweisungsblatt Full \(547 kb\)](#)
- [Full \(611 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(19181 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(40958 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(40735 kb\)](#)
- [Manuel appli View Wireless \(40963 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(41171 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Wireless \(40768 kb\)](#)

Video

- [Creazione impianto](#)
- [Personalizzazioni](#)
- [Funzionamento Zigbee](#)
- [Arruolamento gateway](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** Sistemi di bus per impianti
- **Classe:** Attuatore a relè sistema bus
- **Sistema bus EIB/KNX:** No
- **Sistema bus radio KNX:** No
- **Sistema bus radio:** Sì
- **Sistema bus LON:** No
- **Sistema bus Powernet:** No
- **Altri sistemi bus:** Senza
- **Radio bidirezionale:** Sì
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Numero moduli DIN:** 1
- **Comando locale/manuale:** Sì
- **Con indicatore a LED:** Sì
- **Carico C:** Sì
- **Numero max. di uscite di commutazione:** 1
- **Corrente nominale:** 16 A
- **Tensione d'esercizio nominale:** 100,00 - 240,00 V
- **Varie fasi collegabili:** No
- **Accoppiamento bus incluso:** Sì
- **Possibilità di ampliamento modulare:** No
- **Grado di protezione (IP):** IP40

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE ([download](#))
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 06. Certificato SUBTEL - Cile ([download](#))
- 19. Certificato NOM - Messico
- 29. Marchio QCERT - Colombia
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 40. Bluetooth technology
- 42. Zigbee certified
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 47. Works with SmartThings
- 92. RoHS UAE
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352628526
Q.tà 1 NR
Dim. 5,2x3,5x5,3 [cm]
Peso 56 [g]



Codice 8007352628533
Q.tà 60 NR
Dim. 27x23x12,5 [cm]
Peso 3.526 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).