



## EIKON: Mecc. puls. 1P NO 10A assiale Flat/Tondo

**22108**

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

### Mecc. puls. 1P NO 10A assiale Flat/Tondo

Meccanismo pulsante 1P NO 10 A 250 V~ assiale Flat/Tondo, illuminabile, da completare con tasti intercambiabili Flat/Tondo


### Stato prodotto

3 - Prod. gestito


### Q.tà minima ordine

10 NR


### Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D



## Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Pulsante
- **Composizione:** Elemento base con parte superiore alloggiamento
- **Tipologia:** Tasto singolo
- **Tipo di comando:** Pulsante
- **Numero di bascule di azionamento:** 1
- **Numero moduli da frutto:** 100
- **Numero di poli:** 1
- **Corrente nominale:** 10,00 A
- **Con illuminazione:** Sì
- **Contatto di feedback:** No
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Tipo di fissaggio:** Bloccare in posizione
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Tipo superficie:** Opaco
- **Colore:** Grigio
- **Codice RAL (simile):** 7024
- **Trasparente:** No
- **Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì
- **Altezza dell'apparecchio:** 49,00 mm
- **Profondità dell'apparecchio:** 43,70 mm

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 11. SNI-SUCOFINDO Indonesia
- 13. Marchio SNI-MGI Indonesia
- 15. Marchio CCC - Cina ([download](#))
- 20. Marchio IQC - Argentina
- 36. Marchio ISI - India
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



**Codice** 8007352621404  
**Q.tà** 1 NR  
**Dim.** 5,1x2,8x5,3 [cm]  
**Peso** 27,4 [g]



**Codice** 8007352621411  
**Q.tà** 10 NR  
**Dim.** 14,4x11,6x6 [cm]  
**Peso** 321 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).