



LINEA: Meccanismo deviatore connesso IoT

30802

Serie civili / Serie civili View Wireless / LINEA / Dispositivi

Meccanismo deviatore connesso IoT

Meccanismo deviatore elettronico VIEW Wireless con uscita a relè 100-240 V~ per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dell'attuatore o per richiamo di uno scenario, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo Linea




Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

1 NR

Potrebbe interessarti anche




30807.B - Gateway connesso
IoT 2M bianco




30807.C - Gateway connesso
IoT 2M canapa



30807.G - Gateway
connesso IoT 2M nero




31000.B - Tasto 1M allineato
bianco




31000.C - Tasto 1M allineato
canapa




31000.G - Tasto 1M allineato
nero



31000A.B - Tasto 1M assiale
bianco




31000A.C - Tasto 1M assiale
canapa



31000A.G - Tasto 1M assiale
nero



31000S.B - Tasto 1M fascio
luce verticale bianco



31000S.C - Tasto 1M fascio
luce verticale canapa



31000S.G - Tasto 1M fascio
luce verticale nero


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(1220 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni Full \(776 kb\)](#)
- [Feuille d'instructions Full \(777 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones Full \(775 kb\)](#)
- [Full instructions sheet \(772 kb\)](#)
- [Φυλλάδιο οδηγιών Full \(919 kb\)](#)
- [Anweisungsblatt Full \(777 kb\)](#)
- [Full \(844 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(19181 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(40958 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(40735 kb\)](#)
- [Manuel appli View Wireless \(40963 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(41171 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Wireless \(40768 kb\)](#)


Video

- [Creazione impianto](#)
- [Personalizzazioni](#)
- [Arruolamento gateway](#)
- [La serie Linea](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** Sistemi di bus per impianti
- **Classe:** Attuatore a relè sistema bus
- **Sistema bus EIB/KNX:** No
- **Sistema bus radio KNX:** No
- **Sistema bus radio:** Sì
- **Sistema bus LON:** No
- **Sistema bus Powernet:** No
- **Altri sistemi bus:** Zigbee
- **Radio bidirezionale:** Sì
- **Tipo di montaggio:** Installazione a incasso
- **Numero moduli DIN:** 0
- **Comando locale/manuale:** Sì
- **Con indicatore a LED:** Sì

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE ([download](#))
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 40. Bluetooth technology
- 42. Zigbee certified
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 47. Works with SmartThings
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352689596
Q.tà 1 NR
Dim. 5,1x3,5x5,5 [cm]
Peso 47,33 [g]



Codice 8007352751835
Q.tà 60 NR
Dim. 27x23x12,5 [cm]
Peso 3.129,96 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).