



8000: Presa TV-RD-SAT passante 10dB maschio

08190.10

Serie civili / Serie civili tradizionali / 8000 / Dispositivi

Presse TV-RD-SAT passante 10dB maschio

Presse coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, con connettore maschio IEC 60169-2, attenuazione di derivazione 10 dB


Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

20 NR


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D



Dati tecnici

- **Gruppo:** Antenne e tecnica satellitari
- **Classe:** Presse antenna
- **Tipologia:** Cassetta passante
- **Copertura:** Senza
- **Attenuazione collegamento a 860 MHz:** 10,60 dB
- **Attenuazione collegamento a 2150 MHz:** 9,90 dB
- **Numero di uscite:** 1
- **Attenuazione di passaggio a 860 MHz:** 2,20 dB
- **Attenuazione di passaggio a 2150 MHz:** 3,40 dB
- **Adatto per alimentazione remota:** No
- **Tipo di fissaggio:** Fissaggio a scatto
- **Colore:** Beige
- **Codice RAL (simile):** 9001
- **Materiale:** Plastica

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352101029
Q.tà 1 NR
Dim. 4,1x2,8x5,3 [cm]
Peso 39,9 [g]



Codice 8007352101036
Q.tà 20 NR
Dim. 21,4x11,6x6 [cm]
Peso 1.081,1 [g]



Codice 8007352641631
Q.tà 200 NR
Dim. 30,5x25,5x22,5 [cm]
Peso 11.140 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).