



# ARKÉ: Presa 2P+T 10A P11 antibatterico grigio

#### 19201.AB

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

## Presa 2P+T 10A P11 antibatterico grigio

Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11, materiale antibatterico, grigio


### **Stato prodotto**

3 - Prod. gestito


# Q.tà minima ordine

50 NR

# Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore





Vista 3D

### Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Presa di corrente **Tipologia**: Tipo italiano P11

Numero di unità: 1

Numero moduli da frutto: 1 Numero di prese commutabili: 0

Stampa/marcatura: Senza

Tipo di collegamento: Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera: No

Con protezione dal contatto incrementata: Sì Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Colore: Grigio

Codice RAL (simile): 7015 Colore metallizzato: No

Trasparente: No Bloccabile: No

Meccanismo di espulsione: No

Montaggio isolato: No

Con illuminazione funzionale: No Con illuminazione di orientamento: No

Sovratensore: No

Protezione da corrente di guasto: No

Tipo di montaggio: Incassato Tipo di fissaggio: Fissaggio a scatto

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Altro

Tipo superficie: Opaco

Trattamento antibatterico: Sì

Con funzione loop: No Con interruttore on/off: No Inserto centrale ruotato: No Corrente nominale: 10 A

Tensione nominale: 250 V Frequenza: 50,00 - 60,00 HZ

Adatto per classe di protezione (IP): IP20

Resistenza agli urti: Altro

Larghezza dell'apparecchio: 22,30 mm Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm Profondità dell'apparecchio: 25,00 mm

#### Marchi

00. Marcatura CE - UE

99. Direttiva RAEE (download)

## Imballi



Codice 8007352652484 Q.tà 1 NR 4,1x2,8x5,3 [cm] Dim. **Peso** 30,6 [g]

Codice 8007352652491 Q.tà 50 NR 21,6x11,6x14,3 [cm] Dim.

**Peso** 1.635 [g]



Codice 8007352653801 Q.tà 500 NR 57,5x22,5x30 [cm] Dim.

Peso 16.802 [g]

# Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.