



# ARKÉ: Presa SICURY 2P+T 16A DE antibat. grigio

#### 19208.AB

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

# Presa SICURY 2P+T 16A DE antibat. grigio

Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco, materiale antibatterico, grigio - 2 moduli


## **Stato prodotto**

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

20 NR

# Disegni







Vista posteriore





Vista 3D

### Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Presa di corrente Numero di unità: 1

Numero moduli da frutto: 2 Numero di prese commutabili: 0

Stampa/marcatura: Senza

Tipo di collegamento: Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera: No

Con protezione dal contatto incrementata: Sì Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Colore: Grigio

Codice RAL (simile): 7015 Colore metallizzato: No

Trasparente: No Bloccabile: No

Meccanismo di espulsione: No

Montaggio isolato: No

Con illuminazione funzionale: No Con illuminazione di orientamento: No

Sovratensore: No

Protezione da corrente di guasto: No

Tipo di montaggio: Incassato Tipo di fissaggio: Fissaggio a scatto

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Altro

Tipo superficie: Opaco

Trattamento antibatterico: Sì

Con funzione loop: No Con interruttore on/off: No Inserto centrale ruotato: No Corrente nominale: 16 A Tensione nominale: 250 V

Frequenza: 50,00 - 60,00 HZ

Adatto per classe di protezione (IP): IP20

Resistenza agli urti: Altro

Larghezza dell'apparecchio: 44,80 mm Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm Profondità dell'apparecchio: 38,90 mm

### Marchi

00. Marcatura CE - UE

09. Marchio VDE - Germania (download)

- 09. Marchio VDE Germania (download)
- 99. Direttiva RAEE (download)

### Imballi



Codice 8007352652064 Q.tà 1 NR 5,1x4,3x5,3 [cm] Dim.

**Peso** 47 [g]

Codice 8007352652071 Q.tà 20 NR Dim. **Peso** 

27,4x11,5x9,2 [cm] 1.031 [g]



Codice 8007352653849 Q.tà 240 NR 38x28,5x35,5 [cm] Dim. Peso 12.912 [g]

# Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.