



ARKÉ: Presa SICURY 2P+T 5A inglese bianco

19214.B

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Presa SICURY 2P+T 5A inglese bianco

Presa SICURY 2P+T 5 A 250 V~ standard inglese, bianco - 2 moduli

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

5 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

• Foglio istruzioni multilingua (587 kb)


Video

Arké abita il tuo tempo

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore





Vista 3D

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Presa di corrente
Tipologia: British Standard
Numero moduli da frutto: 2

Numero di prese commutabili: 0

Stampa/marcatura: Senza

Tipo di collegamento: Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera: No

• Con protezione dal contatto incrementata: Sì • Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Colore: Bianco

Codice RAL (simile): 9016Colore metallizzato: No

• Trasparente: No • Bloccabile: No

Meccanismo di espulsione: No

Montaggio isolato: No

Con illuminazione funzionale: No Con illuminazione di orientamento: No

Marchi

00. Marcatura CE - UE

08. Marchio ASTA - Regno Unito (download)

30. G-Mark - Paesi del Golfo (download)

Sovratensore: No

Protezione da corrente di guasto: No

Tipo di montaggio: Incassato

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco
 Con funzione loop: No
 Con interruttore on/off: No
 Inserto centrale ruotato: No
 Corrente nominale: 5 A
 Tensione nominale: 250 V

Adatto per classe di protezione (IP): IP20

Resistenza agli urti: Altro

Frequenza: 50,00 - 60,00 HZ

Larghezza dell'apparecchio: 44,70 mm
 Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm
 Profondità dell'apparecchio: 27,30 mm

37. Marcatura CMIM - Marocco

99. Direttiva RAEE (download)

Imballi



Codice 8007352589407 **Q.tà** 1 NR

Dim. 5,1x2,8x5,3 [cm] **Peso** 48,7 [g]



Codice 8007352589414

Q.tà 5 NR

Dim. 14,2x6,7x5,9 [cm]

Peso 293,1 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.