



ARKÉ: Tasca NFC/RFID compatibile CISA bianco

19468.1.B

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Tasca NFC/RFID compatibile CISA bianco

Lettore elettronico NFC/RFID di carte a transponder per l'installazione all'interno della stanza, compatibile con Soluzioni Elettroniche CISA per Hotel, tasca verticale, 1 uscita a relè 10 A 230 V~ NO (NON SELV), 1 uscita a relè 4 A 230 V~ NO (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio, bianco - 3 moduli. Fornito senza carta (badge)



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione


Foglio istruzioni multilingua (975 kb)

Video

Arké abita il tuo tempo

Disegni







Vista ingombri Vista posteriore

Vista 3D

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di allarme, chiamate di emergenza e di segnalazione

Classe: Sistema di controllo dell'accesso

Stand-alone: Sì

Collegabile in rete: No Allacciamento PC: No

Tipo di interfaccia/connessione: Senza

Metodo di lettura: Supporto dati

Uscita segnale: Cicalino

Tipo di montaggio: Incassato

• Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 120,00 - 230,00 V

• Tensione d'esercizio in AC 60 Hz: 120,00 - 230,00 V

Temperatura d'esercizio: 0 - 40 °C Grado di protezione (IP): IP20

Colore: BiancoMateriale: PlasticaLarghezza: 67,30 mmAltezza: 49,00 mm

Marchi

00. Marcatura CE - UE (download)

37. Marcatura CMIM - Marocco

99. Direttiva RAEE (download)

Imballi



 Codice
 8007352573499

 Q.tà
 1 NR

 Dim.
 5,2x5,7x7,6 [cm]

Peso 97,1 [g]

Codice 8007352573505

Q.tà 5 NR

Dim. 21,4x11,6x6 [cm] **Peso** 545,2 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.