



Spine e prese mobili: Presa 2P 10A P10 assiale bianco

01022.B

Installazione volante / Spine e prese / Spine e prese mobili / Spine e prese serie Mille

Presa 2P 10A P10 assiale bianco

Presa SICURY 2P 10 A 250 V~ standard italiano tipo P10, bianco

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

100 NR



Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Presa di corrente

Tipologia: Tipo italiano P10

Con lampada di segnalazione: No

Numero di prese: 1

Numero moduli da frutto: 0

Numero di prese commutabili: 0

Tipo di collegamento: Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera: No

Con protezione dal contatto incrementata: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Colore: Bianco

Codice RAL (simile): 9016

Colore metallizzato: No

Trasparente: No

Bloccabile: Sì

Meccanismo di espulsione: No

Montaggio isolato: No

Con illuminazione funzionale: No

Con illuminazione di orientamento: No

Sovratensore: No

Protezione da corrente di guasto: No

Con fusibile per correnti deboli: No

Alimentazione elettrica speciale: Senza

Tipo di montaggio: Altro

Tipo di fissaggio: Fissaggio con vite

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Trattamento antibatterico: No

Con funzione loop: No

Con interruttore on/off: No

Inserto centrale ruotato: No

Corrente nominale: 10 A

Tensione nominale: 250 V

Frequenza: 50,00 - 60,00 HZ

Adatto per classe di protezione (IP): IP20

Larghezza dell'apparecchio: 40,00 mm

Altezza dell'apparecchio: 46,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 18,00 mm

Imballi



8007352035331

Qtà 1 NR
Dim 4x6,6x1,8 [cm]
Peso 28 [g]



8007352009943

Qtà 100 NR
Dim 28,5x26x23,5 [cm]
Peso 3.105,4 [g]

Potrebbe interessarti anche



01022 - Presa 2P 10A P10
assiale nero

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).