



## 8000: Deviatore 1P 10AX lum.so

**08038**

Serie civili / Serie civili tradizionali / 8000 / Dispositivi

### **Deviatore 1P 10AX lum.so**

Deviatore 1P 10 AX 250 V~, luminoso, per unità di segnalazione.

Fornito senza unità di segnalazione. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)



### **Stato prodotto**

3 - Prod. gestito

### **Q.tà minima ordine**

50 NR

### **Marchi**

- **00. Marcatura CE - UE**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **96. Esperto elettrotecnico ([download](#))**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

## Dati tecnici

**Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici

**Classe:** Comando per impianti

**Tipo funzionamento:** Deviatore

**Tipo di comando:** Bascula/tasto

**Composizione:** Dispositivo modulare per interruttori domestici

**Numero moduli da frutto:** 1

**Interruttore a tasto:** Sì

**Numero di bascule di azionamento:** 1

**Tipo di montaggio:** Incassato

**Tipo di fissaggio:** Bloccare in posizione

**Con piastra di montaggio:** No

**Materiale:** Plastica

**Qualità del materiale:** Materiale termoplastico

**Senza alogenri:** Sì

**Protezione della superficie:** Non trattato

**Tipo superficie:** Opaco

**Colore:** Beige

**Codice RAL (simile):** 9001

**Casella di testo/superficie di marcatura:** Si

**Illuminazione:** Opzionale

**Funzione di illuminazione:** Controllo e orientamento

**Tipo di illuminazione:** LED sostituibile

**Adatto per classe di protezione (IP):** IP40

**Tensione nominale:** 250 V

**Corrente nominale:** 10,00 A

**Contatto di monitoraggio:** No

**Tipo di collegamento:** Morsetto a vite

**Interruttore della lavatrice:** No

**Larghezza dell'apparecchio:** 22,00 mm

**Altezza dell'apparecchio:** 50,10 mm

**Profondità dell'apparecchio:** 35,50 mm

**Profondità di incasso:** 24,00 mm

## Imballi



8007352078086



8007352078093

**Qtà** 1 NR

**Dim** 4,1x2,8x5,3 [cm]

**Peso** 25,4 [g]

**Qtà** 50 NR

**Dim** 21,4x11,6x14,2  
[cm]

**Peso** 1.365,2 [g]

## **Legal**

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).