



## 8000: Presa 2P+T 15A USA+SASO

**08195**

Serie civili / Serie civili tradizionali / 8000 / Dispositivi

### **Presa 2P+T 15A USA+SASO**

Presa 2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia  
Saudita



### **Stato prodotto**

3 - Prod. gestito

### **Q.tà minima ordine**

50 NR

## **Marchi**

- **00. Marcatura CE - UE**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **96. Esperto elettrotecnico ([download](#))**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

## Dati tecnici

**Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici  
**Classe:** Presa di corrente  
**Numero di prese:** 1  
**Numero moduli da frutto:** 1  
**Numero di prese commutabili:** 0  
**Stampa/marcatura:** Senza  
**Tipo di collegamento:** Morsetto a vite  
**Con coperchio a cerniera:** No  
**Con protezione dal contatto incrementata:** No  
**Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì  
**Colore:** Bianco  
**Codice RAL (simile):** 9001  
**Colore metallizzato:** No  
**Trasparente:** No  
**Bloccabile:** No  
**Meccanismo di espulsione:** No  
**Montaggio isolato:** No  
**Con illuminazione funzionale:** No  
**Sovratensore:** No

## Imballi



8007352014282



8007352016576

**Qtà** 1 NR

**Dim** 4,1x2,8x5,3 [cm]

**Peso** 29,6 [g]

**Qtà** 50 NR

**Dim** 21,4x11,6x14,2 [cm]

**Peso** 1.561,13 [g]

**Protezione da corrente di guasto:** No

**Tipo di montaggio:** Incassato

**Tipo di fissaggio:** Fissaggio a scatto

**Materiale:** Plastica

**Qualità del materiale:** Materiale termoplastico

**Senza alogenii:** Sì

**Protezione della superficie:** Non trattato

**Tipo superficie:** Opaco

**Con funzione loop:** No

**Con interruttore on/off:** No

**Inserto centrale ruotato:** No

**Corrente nominale:** 15 A

**Tensione nominale:** 127 V

**Frequenza:** 50,00 - 60,00 HZ

**Adatto per classe di protezione (IP):** IP20

**Resistenza agli urti:** Altro

**Altezza dell'apparecchio:** 45,00 mm

**Profondità dell'apparecchio:** 37,50 mm

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).