



## Componenti comuni: Kit domotico tapparelle preprogrammato

### OK01482

Sistemi e prodotti smart / By-me Plus / Componenti comuni / Dispositivi

#### Kit domotico tapparelle preprogrammato

Kit domotico per gestione tapparelle, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana, contenente 5 apparecchi di comando per domotica a quattro pulsanti ed attuatore per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore  $\cos\phi$  0,6 2 A 120-230 V~ 01482, 1 apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti 01480, 1 alimentatore 230 V~ 29 Vdc 400 mA 01400



#### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

#### Q.tà minima ordine

1 NR

#### Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni \(63 kb\)](#)

#### Marchi

- [00. Marcatura CE - UE](#)
- [99. Direttiva RAEE \(download\)](#)

## Dati tecnici

**Gruppo:** Sistemi di bus per impianti

**Classe:** Attuatore per avvolgibili per sistema bus

**Sistema bus EIB/KNX:** No

**Sistema bus radio KNX:** No

**Sistema bus radio:** No

**Sistema bus LON:** No

**Sistema bus Powernet:** No

**Altri sistemi bus:** Altro

**Radio bidirezionale:** No

**Tipo di montaggio:** Incassato

**Numero moduli DIN:** 2

**Accoppiamento bus incluso:** Sì

**Modulo bus rimovibile:** No

**Comando locale/manuale:** Sì

**Con indicatore a LED:** Sì

**Numero max. di uscite avvolgibili:** 1

**Funzione commutazione:** Sì

**Tipo di corrente:** AC

**Grado di protezione (IP):** IP40

## Imballi



8007352593688

**Qtà** 1 NR

**Dim** 15x12,3x12 [cm]

**Peso** 621,2 [g]

## Componenti del kit



01400 - Alimentatore  
230V~ 29Vdc 400mA



01480 - Comando  
domotico 4 pulsanti 2M



01482 - Comando  
domotico  
4pul.+tappar.lamelle 2M

## Potrebbe interessarti anche



01410 - Gateway Light  
domotica By-me



01411 - Gateway  
domotica By-me



01480 - Comando  
domotico 4 pulsanti 2M



01482 - Comando  
domotico  
4pul.+tappar.lamelle 2M



01400 - Alimentatore  
230V~ 29Vdc 400mA

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).