



Colore: ■ grigio chiaro

Simile all'illustrazione

Electrical data			
Classificazione per IEC/EN		Ex information	
Tensione nominale (III/3)	800 V	Corrente nominale (Ex-e II)	30 A
Corrente nominale	32 A		
Dati geometrici			
Larghezza	16,5 mm / 0.65 pollici		
Altezza	4,1 mm / 0.161 pollici		
Profondità	19 mm / 0.748 pollici		
Assegnazione ponticello	1-2-3		
Dati dei materiali			
Nota sui dati dei materiali		Information on material specifications can be found here	
Colore	grigio chiaro		
Gruppo materiale	I		
Materiale isolante	Poliammide (PA66)		
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0		
Carico d'incendio	0.011 MJ		
Peso	2,2 g		
Requisiti ambientali			
Temperatura di lavorazione	-35 ... +85 °C		
Temperatura operativa continua	-60 ... +105 °C		



Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	25 pz.
Tipo imballaggio	borsa
Paese d'origine	DE
GTIN	4055143699761
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati

Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore



Certificazione	Standard	Nome del certificato
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 2004-403	↓

Documentation



Additional Information			Bid Text	
Technical Section	pdf 2142.18 KB	↓	2004-403	19.02.2019
			xml 2.51 KB	↓
			2004-403	28.04.2017
			doc 23.50 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data	CAE data
2D/3D Models 2004-403	EPLAN Data Portal 2004-403
	WSCAD Universe 2004-403
	ZUKEN Portal 2004-403

Note di installazione


Collegamento a ponte



Il sistema di barre di ponticelli a innesto è basato sul comune principio spina-presa. Ogni morsetto è caricato a molla con una presa doppia e una molla in acciaio CrNi resiliente. Il materiale di contatto del ponticello è rame puro elettrolitico, che permette una costruzione estremamente sottile per la portata di tutta la corrente nominale del morsetto. I morsetti di terra possono essere ponticellati usando lo stesso sistema di ponticelli. I ponticelli sono personalizzabili rompendo e staccando i contatti (serie 2000, 2001, 2002, 2004).

Rimozione di un ponticello a barre a innesto:
Inserire l'utensile tra il ponticello e la parete divisoria delle aperture per ponticello doppia, poi sollevare il ponticello. Mettere l'utensile nella parte centrale della barra dei ponticelli fino a cinque contatti (vedere sopra), o in alternativa su entrambi i lati per ponticelli con più di cinque contatti.




Collegamento a ponte



Ponticelli a barre a innesto
Le barre di ponticelli a innesto personalizzate sono create rompendo i contatti del ponticello.
500 V
300 V

Ponticelli a barre a innesto
Marcatura con pennarello.

Collegamento a ponte



Ponticello a barre a innesto come ponticello di riduzione.

Ponticello a barre a innesto come ponticello di riduzione:
Il collegamento a ponte tramite lato del terminale chiuso con piastra terminale consente di ponticellare su due dimensioni di sezione; ad es., da 16 mm² (6 AWG) a 6 mm² (10 AWG) o da 6 mm² (10 AWG) a 2,5 mm² (14 AWG) (vedere la figura).

Ponticello a barre a innesto come ponticello di riduzione:
Il collegamento a ponte tramite lato del terminale aperto con piastra terminale consente di ponticellare su due dimensioni di sezione per 16 mm² (6 AWG) e 10 mm² (8 AWG) e una dimensione di sezione per 6/4/2,5 mm² (AWG 10/12/14). Per esempio: da 16 mm² (6 AWG) a 6 mm² (10 AWG) (vedere la figura sopra) o da 10 mm² (8 AWG) a 4 mm² (12 AWG).

Nota:
La corrente totale dei circuiti in uscita non deve superare la corrente nominale del ponticello di riduzione/ponticello a barra a innesto.

Con riserva di modifiche. Si prega di osservare anche l'ulteriore documentazione del prodotto!

Gli indirizzi attuali possono essere trovati su: www.wago.com