

Scheda dati | Codice articolo: 706-3340/402-200
Cavo di sistema; per Schneider Modicon M340; 4 ingressi analogici per RTD; Lunghezza: 2 m; Sezione conduttore: 0,25 mm²
<https://www.wago.com/706-3340/402-200>



Simile all'illustrazione

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IN0+	17A	MS0+
Brown	2	IN0-	17B	MS0-
Green	3	IN1+	18A	EX0+
Yellow	4	IN1-	18B	EX0-
Grey	5	IN2+	12A	MS1+
Pink	6	IN2-	12B	MS1-
Blue	7	IN3+	13A	EX1+
Red	8	IN3-	13B	EX1-
Black	9	IN4+	7A	MS2+
Violet	10	IN4-	7B	MS2-
Grey-Pink	11	IN5+	6A	EX2+
Red-Blue	12	IN5-	6B	EX2-
White-Green	13	IN4+	2A	MS3+
Brown-Green	14	IN4-	2B	MS3-
White-Yellow	15	IN5+	1A	EX3+
Yellow-Brown	16	IN5-	1B	EX3-
White-Gray	17	nc	nc	nc
Grey-Brown	18	nc	nc	nc
White-Pink	19	nc	nc	nc
Pink-Brown	20	nc	nc	nc
White-Blue	21	nc	nc	nc
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	nc	nc	nc
Brown-Red	24	nc	nc	nc
White-Black	25	nc	nc	nc
Shield		Connected to Sub-D		

Notes

Nota Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 1 A.

Electrical data	
Ingressi/uscite	4 ingressi analogici; per RTD
Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	2 A

Compatibility	
Schneider	
Schneider Modicon M340	BMX ART 0414 BMX ART 0814

Dati di connessione	
Tipo cavo	LiYCY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100
Connessione 1	
Connettori innestabili	Sub-Min-D; connettore femmina
Numero poli 1	25
Tipo di connessione (1)	Sistema
Sezione conduttore	0,25 mm²

Connessione 2	
Connettore 2	Fujitsu FCN-367-J40/AU/H
Numero poli 2	40
Tipo di connessione 2	Sistema



Dati geometrici		
Lunghezza cavo		2 m

Dati dei materiali		
Carico d'incendio		0 MJ
Peso		233 g

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (operazione)		-20 ... +50 °C

Dati commerciali		
ETIM 8.0		EC000237
ETIM 7.0		EC000237
PU (SPU)		1 pz.
Paese d'origine		FR
GTIN		4045454879426
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Download		
Documentation		
System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	