

320-013

Deviatore - Nero - 2P - DPCO - (ON)/OFF/(ON) - 15A@250V - 6 term. faston 6,3

Interruttore a Bilanciere - Deviatore - Luminoso: no - Nero - DPCO - 15A@250Vac, 20A@125Vac - (ON)/OFF/(ON) - 6 terminali faston 6,3 - 22mm x 30.2mm - Attuatore: Plastica



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Attuatore:	Bilanciere
Foro fissaggio:	22mm x 30.2mm
Attuatore:	Plastica
N. terminali:	6
Portata:	15A@250Vac, 20A@125Vac
Terminali:	6 terminali faston 6,3
Tipo terminale:	faston 6,3
Classe ETIM:	EC000443
Tipo Confezione:	Sacchetto

Comportamento	N/A
Luminoso	no
Montaggio	Pannello a incastro
N. poli	2
Stato dei contatti	(ON)/OFF/(ON)
Tipi contatti	DPCO
Tipologia	Deviatore
Marca	Alpha elettronica

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

