






Commutatore voltmetrico a 7 posizioni  
7 pos. spannungsschalter  
7 position voltmeter switch  
Commutateur de voltmètre 7 positions  
Commutador de voltmetro de 7 posiciones





	L3-L1	L2-L3	L1-L2	0	L1-N	L2-N	L3-N
1 - 2	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF
3 - 4	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON
5 - 6	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
7 - 8	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
9 - 10	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
11-12	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF



Commutatore amperometrico a 4 posizioni  
4 pos. ampereschalter  
4 position ammeter switch  
Commutateur d'ampèremètre 4 positions  
Commutador de amperimetro de 4 posiciones






	0	L1	L2	L3
1 - 2	ON	OFF	ON	ON
3 - 4	OFF	ON	OFF	OFF
5 - 6	ON	ON	OFF	ON
7 - 8	OFF	OFF	ON	OFF
9 - 10	ON	ON	ON	OFF
11-12	OFF	OFF	OFF	ON






Commutatore voltmetrico a 4 posizioni  
4 pos. spannungsschalter  
4 position voltmeter switch  
Commutateur de voltmètre 4 positions  
Commutador de voltmetro de 4 posiciones

	0	L1-L2	L2-L3	L3-L1
1 - 2	OFF	ON	OFF	ON
3 - 4	OFF	OFF	ON	OFF
5 - 6	OFF	ON	ON	OFF
7 - 8	OFF	OFF	OFF	ON






Commutatore a 3 posizioni  
3 pos. walschalter mit endabsschaltung  
3 way switch with stop  
Commutateur 3 directions avec arrêt  
Commutador 3 direcciones con parada

	0	1	2
1 - 2	OFF	ON	OFF
3 - 4	OFF	OFF	ON
5 - 6	OFF	ON	OFF
7 - 8	OFF	OFF	ON



Commutatore a 5 posizioni  
5 pos. walschalter mit endabsschaltung  
5 way switch with stop  
Commutateur 5 directions avec arrêt  
Commutador 5 direcciones con parada

	0	1	2	3	4
1 - 2	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
3 - 4	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
5 - 6	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
7 - 8	OFF	OFF	OFF	OFF	ON



Commutatore a 2 posizioni con ritorno a 0 centrale  
2 wege schalter mit automatik ruckstellung  
2 way switches with stop recall  
Commutateur à 2 directions avec rappel à l'arrêt  
Commutador de 2 direcciones con señal en la parada

	0	1	2
1 - 2	OFF	ON	OFF
3 - 4	OFF	OFF	ON
5 - 6	OFF	ON	OFF
7 - 8	OFF	OFF	ON

