

Ricevitore radio 10 A per comando on/off + timer

Tyxia 4801 • Cod.6351110

Ditelo ai vostri clienti

- Controllo e temporizzazione di un circuito di illuminazione da uno o più trasmettitori senza fili fissi o mobili
- Controlla automaticamente un aeratore del WC o del bagno dopo il rilevamento di presenza per più di 80 secondi

Funzioni

- Comanda un circuito di illuminazione in modalità On/Off a partire da uno o più trasmettitori radio mobili o fissi
- Timer: temporizzazione dell'illuminazione da 10 secondi a 1 ora
- Funzione preavviso di spegnimento dell'illuminazione: un primo lampeggiamento dell'illuminazione, seguito da un secondo informano l'utente dello spegnimento
- Timer specifico su rilevamento di presenza superiore a 80 secondi (per es. per il comando di un estrattore d'aria)
- Dispositivo adatto agli Enti Ricettivi Pubblici, grazie alle sue molteplici funzioni
- Compatibile con il web server smart home Delta Dore per il comando da remoto tramite smartphone, tablet o assistente vocale

+ Installatore

- Consente il controllo dell'illuminazione in un unico punto fino a 1000 watt
- Permette l'aggiunta di un timer a un'illuminazione a partire da un sensore di movimento o da un pulsante filare



Caratteristiche tecniche

Ricevitore Tyxia 4801 (x1)

Dimensioni	A:50 L:47 P:33 mm	Modalità di posa	da incasso
Tipo di entrata	- entrata comando interruttore : interruttore singolo accensione, pulsante singolo	Tipo di uscita	- 1 uscita(e) : contatto pulito NO, 230V / 2300W cos phi=1
Tipo di alimentazione	rete	Tipo di morsettiera	a vite
Numero massimo di trasmettitori	16	Tecnologia di comunicazione	X3D

Ampliare l'installazione

- Tydom Home | Web server per Smart Home da ambiente - 6700116
- Tydom Pro | Web server per Smart Home per quadro elettrico - 6700117
- Tywell Pro | Web server modulare per la gestione bioclimatica degli oscuranti - 6702000